Wyłączniki termomagnetyczne



Sterowanie przyciskami		Sterowanie pokrętłem	Standardowe moce znamionowe				Nastawa wyzwalacza termicznego
			230V	400V	500V	600/690V	
			[Kw]	[Kw]	[Kw]	[Kw]	[A]
GZ1M03	**GV2ME03**	**GV2P02**					0,25 ...0,40
GZ1M04	**GV2ME04**	**GV2P04**				0,37	0,40 ... 0,63
GZ1M05	**GV2ME05**	**GV2P05**			0,37	0,55	0,63 ... 1
GZ1M06	**GV2ME06**	**GV2P06**		0,37	0,75	1,1	1 ... 1,6
GZ1M07	**GV2ME07**	**GV2P07**	0,37	0,75	1,1	1,5	1,6 ...2,5
GZ1M08	**GV2ME08**	**GV2P08**	0,75	1,5	2,2	3	2,5 ... 4
GZ1M10	**GV2ME10**	**GV2P10**	1,1	2,2	3,7	4	4 ... 6,3
GZ1M14	**GV2ME14**	**GV2P14**	2,2	4	5	7,5	6 ... 10
GZ1M16	**GV2ME16**	**GV2P16**		5,5	9	11	9 ... 14
GZ1M20	**GV2ME20**	**GV2P20**	4	7,5	10	15	13 ...18
GZ1M21	**GV2ME21**	**GV2P21**	5,5	9	11	18,5	17 ... 23
GZ1M22	**GV2ME22**	**GV2P22**	5,5	11	15	22	20 ... 25
GZ1M32	**GV2ME32**	**GV2P32**	7,5	15	18,5	22	24 ... 32

Wyłączniki magnetyczne



Sterowanie dźwignią		Sterowanie pokrętłem		Standardowe moce znamionowe			Nastawa zabezp. Magn.
				400V	500V	600/690V	
Wyłącznik	Przekaźnik termiczny	Wyłącznik	Przekaźnik termiczny	[kW]	[kW]	[kW]	[+/- 20%]
GV2LE03	**LR2K0302**	**GV2L03**	**LRD03**	0,06			5
GV2LE04	**LR2K0304 LR2K0305**	**GV2L04**	**LRD04**	0,12		0,37	8
GV2LE05	**LR2K0305 LR2K0306**	**GV2L05**	**LRD05**	0,25		0,75	13
GV2LE06	**LR2K0307**	**GV2L06**	**LRD06**		0,55	1,1	22,5
GV2LE07	**LR2K0308**	**GV2L06**	**LRD07**	0,75	1,1	1,5	33,5
GV2LE08	**LR2K0309 LRK2K0312**	**GV2L08**	**LRD08**		2,2		51
GV2LE10	**LR2K0312**	**GV2L10**	**LRD10**	2,2	3	4	78
GV2LE14	**LR2K0314 LR2K0316 LRD14**	**GV2L14**	**LRD12**	4	4	5,5	138
GV2LE16	**LR2K0321 LRD16**	**GV2L16**	**LRD16**	5,5		11	170
GV2LE20	**LRD21**	**GV2L20**	**LRD21**	7,5	9	15	223
GV2LE22	**LRD22**	**GV2L22**	**LRD22**	11	15		327
GV2LE32	**LRD32**	**GV2L32**	**LRD32**	15	18,5	22	416