Product data sheet
Characteristics

ZB2BE101
blok zestyków ZB2 - samopowrotne - 1 NO - wolnego zadział. - montaż z przodu



Główny

Rodzina produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Blok styków
Nazwa składnika	ZB2
Typ obwodu elektrycznego	Obdów sterowania
Typ bloku styków	Pojedynczy
Rodzaj operatora	Samoczynny powrót
Typ styków i ułożenie	1 NO
Montaż bloku	Montaż z przodu

Uzupełnienie

Plaoikacja bloku styków	Prędkość pojedyncza
Kompatybilność produktu	XACA XAPS2
Połączenia - zaciski	Zaciski śrubowe 1 x 2.5 mm² z lub bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 x 1.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cycles
Określenie kodu styku	A600 AC-15 240 V 3 A IEC 947-5-1 dodatek A A600 AC-15 600 V 1,2 A IEC 947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 600 V 0,1 A IEC 947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 250 V 0,27 A IEC 947-5-1 dodatek A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń zamknięta	10 A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	600 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV IEC 60947-1
Działanie styków	Otwarcie zwłoczne
Rezystancja między zaciskami	≤ 25 mOhm
Siła robocza	13...15 N
Zabezpieczenie zwarciowe	10 A ochrona bezpiecznikowa CARTRIDGE gG (gl)
Moc znamionowa w W	40 W DC-13 1000000 cycles 3600 cyc/h 120 V 0,5 IEC 60947-5-1 48 W DC-13 1000000 cycles 3600 cyc/h 48 V 0,5 IEC 60947-5-1 65 W DC-13 1000000 cycles 3600 cyc/h 24 V 0,5 IEC 60947-5-1
Masa produktu	0,015 kg

Środowisko

Normy	CSA C22-2 nr 14 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II IEC 61140
RoHS EUR conformity date	0919
RoHS EUR status	Compliant

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.