złączki śrubowe Viking™ 3


0371 80 + wkładka bezp. samochodowa


0371 82 + 0371 83 + 0371 85


0371 84 + 0371 86


0371 87


0371 53


0371 55


0371 51


0371 52


0371 92

Dane techniczne (str. 278-279)

Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów lub linek).
Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm.
Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH 35 ⊔ o głębokości 7,5 i 15 mm (wg EN 60715).

Złączki rozłączalne

Rozłączanie za pomocą rozłącznika nożowego, dźwigniowego lub minidźwigni (przy użyciu narzędzi).

Otwierane (do wyposażenia)
Można je wyposażać w sygnalizator stanu wkładki bezpiecznikowej, miniaturowy rozłącznik lub rozłącznik nożowy – nr ref. 0375 15/16/17/18.

Pak.	Nr ref.	Kolor	Przekrój znamionowy (mm²)	Przekrój przyłączanych przewodów: Drut (mm²)	Przekrój przyłączanych przewodów: Linka (mm²)	Szer. (mm)
20	0371 80	Szary	2,5	0,25-2,5	0,25-2,5	6
		Do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20 z dźwignią				
20	0371 81	Szary	2,5	0,25-2,5	0,25-2,5	6
		Do rozłączania przewodu neutralnego z dźwignią				
20	0371 82	Szaro-niebieski	2,5	0,25-2,5	0,25-2,5	6
		Do obwodów standardowych z dźwignią				
20	0371 83	Szary	2,5	0,25-2,5	0,25-2,5	6
		Do obwodów standardowych z minidźwignią				
20	0371 84	Szary	2,5	0,25-2,5	0,25-2,5	6
		Do wydzielania obwodów z dźwignią				
20	0371 85	Pomarańczowy	2,5	0,25-2,5	0,25-2,5	6
		Do wydzielania obwodów z minidźwignią				
20	0371 86	Pomarańczowy	2,5	0,25-2,5	0,25-2,5	6
		Do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20 z gniazdem				
20	0371 87	Szary	10	0,25-16	0,25-10	12

Akcesoria do złączek (str. 276)

Blokady końcowe (str. 276)

Rozłączniki nożowe, trzpienie do łączenia i wskaźniki stanu wkładki bezpiecznikowej (str. 277)

(1) Maksymalny przekrój przyłączanych przewodów: 2,5 mm² razem z mostkiem łączeniowym.

Złączki specjalne

Jednotorowe – modułowe
Komponenty podłączane przy pomocy śrub.

Pak.	Nr ref.	Kolor	Przekrój znamionowy (mm²)	Przekrój przyłączanych przewodów: Drut (mm²)	Przekrój przyłączanych przewodów: Linka (mm²)	Szer. (mm)
20	0371 53	Szary	2,5	0,25-4	0,25-2,5	5
		Jednotorowe z diodą				
20	0371 54	Szary	2,5	0,25-4	0,25-2,5	5
		Dwutorowe – dwupiętrowe, z diodą				
60	0371 55	Szary	4	0,25-6	0,25-4	6
		Dwutorowe – dwupiętrowe, z diodą LED				
		Wskaźnik obecności napięcia (12/24 V⏦/⎓)				
60	0371 56	Szary	4	0,25-6	0,25-4	6

Złączki specjalne do czujników i elementów wykonawczych

Złączki do wykonywania połączeń 2- lub 3-przewodowych, np. czujnika (nr ref. 0371 51), sterownika (nr ref. 0371 52). Wspólne zasilanie wykonuje się za pomocą mostków łączeniowych o nr ref. 0375 45/47 (sposób okablowania patrz str. 279).

Trzytorowe – trzypiętrowe, do zasilaczy

Pak.	Nr ref.	Kolor	Przekrój znamionowy (mm²)	Przekrój przyłączanych przewodów: Drut (mm²)	Przekrój przyłączanych przewodów: Linka (mm²)	Szer. (mm)
50	0371 51(1)	Szary	2,5	0,25-4	0,25-2,5	5
		Trzytorowe – trzypiętrowe, do elementów wykonawczych				
		Dolne piętro oznaczone kolorem zielono-żółtym. Podstawa metalowa. Montaż zatrzaskowy na wsporniku TH 35.				
50	0371 52(1)	Szary	2,5	0,25-4	0,25-2,5	5

Złączki rozłączalne pomiarowe

Jednotorowe
Wraz z dedykowanymi akcesoriami umożliwiają przeprowadzanie czynności serwisowych (pomiarów, konserwacji itp.) w obwodach/układach pomiaru prądu, napięcia i mocy, zapewniając zwarcie obwodów wtórnych przekładników.

Pak.	Nr ref.	Kolor	Przekrój znamionowy (mm²)	Przekrój przyłączanych przewodów: Drut (mm²)	Przekrój przyłączanych przewodów: Linka (mm²)	Szer. (mm)
25	0371 92	Szary	4	0,25-4	0,25-4	8