# Aparatura modułowa i rozdzielnice



MINIKATALOG 2009



legrand®

www.legrand.pl

**Wyłączniki nadprądowe**



**str. 10** Wyłączniki nadprądowe S 300



**str. 14** Wyłączniki nadprądowe S 310

**Rozłączniki izolacyjne i podstawy bezpiecznikowe**



**str. 20** Rozłączniki izolacyjne R 300 z bezpiecznikami



**str. 23** Gniazda bezpiecznikowe GB 300

**Wyłączniki i bloki różnicowo-prądowe**



**str. 24** Wyłączniki różnicowo-prądowe P 300



**str. 28** Wyłączniki różnicowo-nadprądowe P 300

**Ochronniki przeciw-przepięciowe**



**str. 31** Ochronniki przeciw-przepięciowe 230-400 V



**str. 33** Ochronniki do linii telefonicznych

**Wyłączniki silnikowe**



**str. 34** Wyłączniki silnikowe M 250



**str. 38** Wyłączniki silnikowe M 600

**Rozłączniki, przyciski, lampki**



**str. 39** Rozłączniki izolacyjne FR 300



**str. 41** Przełączniki



**str. 42** Łączniki przyciskowe LP 300



**str. 43** Lampki sygnalizacyjne L 300

**Programatory, przekaźniki i regulatory oświetlenia**



**str. 44** Programatory analogowe



**str. 45** Programatory cyfrowe



**str. 47** Wyłączniki schodowe



**str. 48** Wyłączniki zmierzchowe



**str. 50** Regulatory natężenia oświetlenia

**Styczniki**



**str. 52** Styczniki SM 300



**str. 54** Przekaźniki bistabilne PB 300

**Mierniki elektryczne**



**str. 55** Amperomierze



**str. 56** Woltomierze



**str. 56** Częstotliwościomierze



**str. 57** Liczniki energii elektrycznej

**Transformatory, dzwonki**



**str. 58** Transformatory



**str. 59** Dzwonki

**Akcesoria**



**str. 59** Gniazda wtykowe



**str. 62** Spacje, osłony



**str. 62** Wsporniki modułowe



**str. 62** Ograniczniki

**Rozdzielnice izolacyjne modułowe**



**str. 63** Obudowy S



**str. 63** Rozdzielnice naścienne Nedbox



**str. 65** Rozdzielnice naścienne Ekinoxe



**str. 66** Rozdzielnice naścienne Ekinoxe TX



**str. 68** Rozdzielnice wnękowe Practibox



**str. 70** Rozdzielnice wnękowe Ekinoxe TX



**str. 71** Rozdzielnice wnękowe RWN

# Aparatura modułowa

**System aparatów modułowych Legrand** gwarantuje wykonanie **nowoczesnej** i **funkcjonalnej** instalacji elektrycznej. Wszystkie aparaty produkowane są w jednej linii wzorniczej, co gwarantuje wysoką **estetykę** wykonania. Dzięki podobnej budowie aparatów montaż w rozdzielnicy jest bardzo **szybki** i **łatwy**, a **szeroka** gama akcesoriów dodatkowych zadowoli każdego instalatora i użytkownika instalacji elektrycznej.



## NUMER REFERENCYJNY

- **Teraz możesz szybko i łatwo sprawdzić, czy produkt, który zamówiłeś, jest zgodny z otrzymanym. Na wszystkich aparatach modułowych Legrand znajduje się numer referencyjny. Ponadto nad okienkiem opisowym znajduje się nazwa produktu, co dodatkowo ułatwia identyfikację.**

## DANE TECHNICZNE

- **Dzięki danym technicznym właściwym dla każdego produktu sprawdzisz, czy jest on zgodny z Twoimi oczekiwaniami, oraz szybko i łatwo zidentyfikujesz go w rozdzielnicy.**

## SCHEMAT ELEKTRYCZNY

- **Na aparatach modułowych Legrand znajduje się nadrukowany schemat elektryczny zgodny z normą dla każdego produktu. Sprawia to, że zawsze będziesz miał pewność, że aparaty Legrand są zgodne z międzynarodowymi wymaganiami.**

## MARKA

- **Marka Legrand to synonim niezawodności i najwyższej satysfakcji.**




## OKIENKO OPISOWE

**Zapewnia czytelne i trwałe oznaczenie instalacji chronionych przez wyłącznik. Odnalezienie konkretnego obwodu w rozdzielnicy nie sprawia najmniejszego problemu oraz nadaje estetyczny wygląd całej rozdzielnicy.**



## PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW

**Do mocowania przewodów w zacisku można stosować wkrętaki z końcówką płaską lub krzyżową.**






## MOCOWANIE

**Praktyczny zatrzask pozwala na szybki montaż na wsporniku TH 35.**




## BLOKADA DŹWIGNI ZAŁĄCZAJĄCEJ

**Możliwość plombowania aparatów przy wykorzystaniu blokady dźwigni załączającej i kłódki blokady dźwigni.**




## IDENTYFIKACJA STANU ZAŁĄCZENIA

**Aparaty modułowe Legrand posiadają dźwignię załączającą o dwóch stanach stabilnych, oznaczonych kolorami.**

## STOPIEŃ OCHRONY

**Aparaty modułowe posiadają stopień ochrony IP20. Po zabudowaniu aparatów osłonami w rozdzielnicy stopień ochrony wzrasta do IP40.**




## ZASILANIE APARATÓW

**Możliwość wspólnego zasilania z innymi aparatami modułowymi poprzez system szyn łączeniowych grzebieniowych i sztyftowych.**



## AKCESORIA

**Dzięki funkcjonalnej budowie do aparatów Legrand możemy przyłączyć szereg akcesoriów: styki pomocnicze sygnalizacyjne oraz wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe.**

Jakość Bezpieczeństwo Funkcjonalność Niezawodność



# Pełnia możliwości

## Kompletny system aparatury modułowej

- pełna oferta aparatów modułowych niezbędnych do wykonania nowoczesnej instalacji elektrycznej
- szeroka gama akcesoriów dodatkowych
- możliwość wspólnego zasilania aparatów poprzez system szyn łączeniowych grzebieniowych i sztyftowych
- okienko do opisu zabezpieczanej instalacji



Wyłączniki nadprądowe



Wyłączniki różnicowoprądowe



Ochronniki przeciwprzepięciowe



Rozłączniki izolacyjne



Łączniki przyciskowe



Lampki sygnalizacyjne



Programatory analogowe



Programatory cyfrowe



Styczniki



Przekaźniki bistabilne



Mierniki i liczniki



Transformatory i dzwonki

# S 300 6 000
## wyłączniki nadprądowe S 301


6055 10


6056 08


6057 16

## Jednobiegunowe 230/400 V~

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | Charakterystyka B | | | |
| 12/72 | 6055 06 | 6 A | 1 | S 301 B-6 |
| 1/54 | 6055 07 | 8 A | 1 | S 301 B-8 |
| 12/72 | 6055 08 | 10 A | 1 | S 301 B-10 |
| 1/54 | 6055 09 | 13 A | 1 | S 301 B-13 |
| 12/72 | 6055 10 | 16 A | 1 | S 301 B-16 |
| 12/72 | 6055 11 | 20 A | 1 | S 301 B-20 |
| 12/72 | 6055 12 | 25 A | 1 | S 301 B-25 |
| 12/72 | 6055 13 | 32 A | 1 | S 301 B-32 |
| 1/54 | 6055 14 | 40 A | 1 | S 301 B-40 |
| 1/54 | 6055 15 | 50 A | 1 | S 301 B-50 |
| 1/54 | 6055 16 | 63 A | 1 | S 301 B-63 |
| | Charakterystyka C | | | |
| 1/54 | 6056 00 | 0,3 A | 1 | S 301 C-0,3 |
| 1/54 | 6056 01 | 0,5 A | 1 | S 301 C-0,5 |
| 1/54 | 6056 02 | 1 A | 1 | S 301 C-1 |
| 1/54 | 6056 03 | 2 A | 1 | S 301 C-2 |
| 1/54 | 6056 04 | 3 A | 1 | S 301 C-3 |
| 1/54 | 6056 05 | 4 A | 1 | S 301 C-4 |
| 12/72 | 6056 06 | 6 A | 1 | S 301 C-6 |
| 1/54 | 6056 07 | 8 A | 1 | S 301 C-8 |
| 12/72 | 6056 08 | 10 A | 1 | S 301 C-10 |
| 1/54 | 6056 09 | 13 A | 1 | S 301 C-13 |
| 12/72 | 6056 10 | 16 A | 1 | S 301 C-16 |
| 12/72 | 6056 11 | 20 A | 1 | S 301 C-20 |
| 12/72 | 6056 12 | 25 A | 1 | S 301 C-25 |
| 12/72 | 6056 13 | 32 A | 1 | S 301 C-32 |
| 1/54 | 6056 14 | 40 A | 1 | S 301 C-40 |
| 1/54 | 6056 15 | 50 A | 1 | S 301 C-50 |
| 1/54 | 6056 16 | 63 A | 1 | S 301 C-63 |
| | Charakterystyka D | | | |
| 1/54 | 6057 01 | 0,5 A | 1 | S 301 D-0,5 |
| 1/54 | 6057 02 | 1 A | 1 | S 301 D-1 |
| 1/54 | 6057 03 | 2 A | 1 | S 301 D-2 |
| 1/54 | 6057 04 | 3 A | 1 | S 301 D-3 |
| 1/54 | 6057 05 | 4 A | 1 | S 301 D-4 |
| 1/54 | 6057 06 | 6 A | 1 | S 301 D-6 |
| 1/54 | 6057 07 | 8 A | 1 | S 301 D-8 |
| 12/72 | 6057 08 | 10 A | 1 | S 301 D-10 |
| 1/54 | 6057 09 | 13 A | 1 | S 301 D-13 |
| 12/72 | 6057 10 | 16 A | 1 | S 301 D-16 |
| 12/72 | 6057 11 | 20 A | 1 | S 301 D-20 |
| 12/72 | 6057 12 | 25 A | 1 | S 301 D-25 |
| 12/72 | 6057 13 | 32 A | 1 | S 301 D-32 |
| 1/54 | 6057 14 | 40 A | 1 | S 301 D-40 |
| 1/54 | 6057 15 | 50 A | 1 | S 301 D-50 |
| 1/54 | 6057 16 | 63 A | 1 | S 301 D-63 |

# S 300 6 000
## wyłączniki nadprądowe S 302


6055 31


6056 30


6057 33

| Pak. | Nr ref. | Dwubiegunowe 400 V~ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
| | Charakterystyka B | | | |
| 6/36 | 6055 26 | 6 A | 2 | S 302 B-6 |
| 1/24 | 6055 27 | 8 A | 2 | S 302 B-8 |
| 6/36 | 6055 28 | 10 A | 2 | S 302 B-10 |
| 1/24 | 6055 29 | 13 A | 2 | S 302 B-13 |
| 6/36 | 6055 30 | 16 A | 2 | S 302 B-16 |
| 6/36 | 6055 31 | 20 A | 2 | S 302 B-20 |
| 6/36 | 6055 32 | 25 A | 2 | S 302 B-25 |
| 6/36 | 6055 33 | 32 A | 2 | S 302 B-32 |
| 1/24 | 6055 34 | 40 A | 2 | S 302 B-40 |
| 1/24 | 6055 35 | 50 A | 2 | S 302 B-50 |
| 1/24 | 6055 36 | 63 A | 2 | S 302 B-63 |
| | Charakterystyka C | | | |
| 1/24 | 6056 20 | 0,3 A | 2 | S 302 C-0,3 |
| 1/24 | 6056 21 | 0,5 A | 2 | S 302 C-0,5 |
| 1/24 | 6056 22 | 1 A | 2 | S 302 C-1 |
| 1/24 | 6056 23 | 2 A | 2 | S 302 C-2 |
| 1/24 | 6056 24 | 3 A | 2 | S 302 C-3 |
| 1/24 | 6056 25 | 4 A | 2 | S 302 C-4 |
| 6/36 | 6056 26 | 6 A | 2 | S 302 C-6 |
| 1/24 | 6056 27 | 8 A | 2 | S 302 C-8 |
| 6/36 | 6056 28 | 10 A | 2 | S 302 C-10 |
| 1/24 | 6056 29 | 13 A | 2 | S 302 C-13 |
| 6/36 | 6056 30 | 16 A | 2 | S 302 C-16 |
| 6/36 | 6056 31 | 20 A | 2 | S 302 C-20 |
| 6/36 | 6056 32 | 25 A | 2 | S 302 C-25 |
| 6/36 | 6056 33 | 32 A | 2 | S 302 C-32 |
| 1/24 | 6056 34 | 40 A | 2 | S 302 C-40 |
| 1/24 | 6056 35 | 50 A | 2 | S 302 C-50 |
| 1/24 | 6056 36 | 63 A | 2 | S 302 C-63 |
| | Charakterystyka D | | | |
| 1/24 | 6057 22 | 1 A | 2 | S 302 D-1 |
| 1/24 | 6057 23 | 2 A | 2 | S 302 D-2 |
| 1/24 | 6057 24 | 3 A | 2 | S 302 D-3 |
| 1/24 | 6057 25 | 4 A | 2 | S 302 D-4 |
| 1/24 | 6057 26 | 6 A | 2 | S 302 D-6 |
| 1/24 | 6057 27 | 8 A | 2 | S 302 D-8 |
| 1/24 | 6057 28 | 10 A | 2 | S 302 D-10 |
| 1/24 | 6057 29 | 13 A | 2 | S 302 D-13 |
| 1/24 | 6057 30 | 16 A | 2 | S 302 D-16 |
| 1/24 | 6057 31 | 20 A | 2 | S 302 D-20 |
| 1/24 | 6057 32 | 25 A | 2 | S 302 D-25 |
| 1/24 | 6057 33 | 32 A | 2 | S 302 D-32 |

# S 300 6 000
## wyłączniki nadprądowe S 303


6055 54


6056 53

## Trójbiegunowe 400 V~

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | Charakterystyka B | | | |
| 4/24 | 6055 46 | 6 A | 3 | S 303 B-6 |
| 1/18 | 6055 47 | 8 A | 3 | S 303 B-8 |
| 4/24 | 6055 48 | 10 A | 3 | S 303 B-10 |
| 1/18 | 6055 49 | 13 A | 3 | S 303 B-13 |
| 4/24 | 6055 50 | 16 A | 3 | S 303 B-16 |
| 4/24 | 6055 51 | 20 A | 3 | S 303 B-20 |
| 4/24 | 6055 52 | 25 A | 3 | S 303 B-25 |
| 4/24 | 6055 53 | 32 A | 3 | S 303 B-32 |
| 1/18 | 6055 54 | 40 A | 3 | S 303 B-40 |
| 1/18 | 6055 55 | 50 A | 3 | S 303 B-50 |
| 1/18 | 6055 56 | 63 A | 3 | S 303 B-63 |
| | Charakterystyka C | | | |
| 1/18 | 6056 40 | 0,3 A | 3 | S 303 C-0,3 |
| 1/18 | 6056 41 | 0,5 A | 3 | S 303 C-0,5 |
| 1/18 | 6056 42 | 1 A | 3 | S 303 C-1 |
| 1/18 | 6056 43 | 2 A | 3 | S 303 C-2 |
| 1/18 | 6056 44 | 3 A | 3 | S 303 C-3 |
| 1/18 | 6056 45 | 4 A | 3 | S 303 C-4 |
| 4/24 | 6056 46 | 6 A | 3 | S 303 C-6 |
| 1/18 | 6056 47 | 8 A | 3 | S 303 C-8 |
| 4/24 | 6056 48 | 10 A | 3 | S 303 C-10 |
| 1/18 | 6056 49 | 13 A | 3 | S 303 C-13 |
| 4/24 | 6056 50 | 16 A | 3 | S 303 C-16 |
| 4/24 | 6056 51 | 20 A | 3 | S 303 C-20 |
| 4/24 | 6056 52 | 25 A | 3 | S 303 C-25 |
| 4/24 | 6056 53 | 32 A | 3 | S 303 C-32 |
| 1/18 | 6056 54 | 40 A | 3 | S 303 C-40 |
| 1/18 | 6056 55 | 50 A | 3 | S 303 C-50 |
| 1/18 | 6056 56 | 63 A | 3 | S 303 C-63 |
| | Charakterystyka D | | | |
| 1/18 | 6057 43 | 2 A | 3 | S 303 D-2 |
| 1/18 | 6057 44 | 3 A | 3 | S 303 D-3 |
| 1/18 | 6057 45 | 4 A | 3 | S 303 D-4 |
| 4/24 | 6057 46 | 6 A | 3 | S 303 D-6 |
| 4/24 | 6057 48 | 10 A | 3 | S 303 D-10 |
| 1/18 | 6057 49 | 13 A | 3 | S 303 D-13 |
| 4/24 | 6057 50 | 16 A | 3 | S 303 D-16 |
| 4/24 | 6057 51 | 20 A | 3 | S 303 D-20 |
| 4/24 | 6057 52 | 25 A | 3 | S 303 D-25 |
| 4/24 | 6057 53 | 32 A | 3 | S 303 D-32 |
| 1/18 | 6057 54 | 40 A | 3 | S 303 D-40 |
| 1/18 | 6057 55 | 50 A | 3 | S 303 D-50 |
| 1/18 | 6057 56 | 63 A | 3 | S 303 D-63 |

# S 300 6 000
## wyłączniki nadprądowe S 304



6055 75



6056 73

**Czterobiegunowe 400 V~**

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | Charakterystyka B | | | |
| 3/18 | 6055 66 | 6 A | 4 | S 304 B-6 |
| 3/18 | 6055 68 | 10 A | 4 | S 304 B-10 |
| 3/18 | 6055 70 | 16 A | 4 | S 304 B-16 |
| 3/18 | 6055 71 | 20 A | 4 | S 304 B-20 |
| 3/18 | 6055 72 | 25 A | 4 | S 304 B-25 |
| 3/18 | 6055 73 | 32 A | 4 | S 304 B-32 |
| 1/12 | 6055 74 | 40 A | 4 | S 304 B-40 |
| 1/12 | 6055 75 | 50 A | 4 | S 304 B-50 |
| 1/12 | 6055 76 | 63 A | 4 | S 304 B-63 |
| | Charakterystyka C | | | |
| 1/12 | 6056 60 | 0,3 A | 4 | S 304 C-0,3 |
| 1/12 | 6056 61 | 0,5 A | 4 | S 304 C-0,5 |
| 1/12 | 6056 62 | 1 A | 4 | S 304 C-1 |
| 1/12 | 6056 63 | 2 A | 4 | S 304 C-2 |
| 1/12 | 6056 65 | 4 A | 4 | S 304 C-4 |
| 3/18 | 6056 66 | 6 A | 4 | S 304 C-6 |
| 1/12 | 6056 67 | 8 A | 4 | S 304 C-8 |
| 3/18 | 6056 68 | 10 A | 4 | S 304 C-10 |
| 1/12 | 6056 69 | 13 A | 4 | S 304 C-13 |
| 3/18 | 6056 70 | 16 A | 4 | S 304 C-16 |
| 3/18 | 6056 71 | 20 A | 4 | S 304 C-20 |
| 3/18 | 6056 72 | 25 A | 4 | S 304 C-25 |
| 3/18 | 6056 73 | 32 A | 4 | S 304 C-32 |
| 1/12 | 6056 74 | 40 A | 4 | S 304 C-40 |
| 1/12 | 6056 75 | 50 A | 4 | S 304 C-50 |
| 1/12 | 6056 76 | 63 A | 4 | S 304 C-63 |
| | Charakterystyka D | | | |
| 1/12 | 6057 66 | 6 A | 4 | S 304 D-6 |
| 1/12 | 6057 68 | 10 A | 4 | S 304 D-10 |
| 1/12 | 6057 70 | 16 A | 4 | S 304 D-16 |
| 1/12 | 6057 71 | 20 A | 4 | S 304 D-20 |
| 1/12 | 6057 72 | 25 A | 4 | S 304 D-25 |
| 1/12 | 6057 73 | 32 A | 4 | S 304 D-32 |

# S 310 10 000
## wyłączniki nadprądowe S 311


0067 00


0068 60


0065 86

| Pak. | Nr ref. | **Jednobiegunowe 230/400 V~** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt | Zdolność zwarciowa (kA) EN 60947-2 230/400 V~ |
| | Charakterystyka B | | | | |
| 1 | 0066 95 | 6 A | 1 | S 311 B-6 | 25 |
| 10 | 0066 97 | 10 A | 1 | S 311 B-10 | 25 |
| 10 | 0066 98 | 13 A | 1 | S 311 B-13 | 25 |
| 10 | 0067 00 | 16 A | 1 | S 311 B-16 | 25 |
| 1 | 0067 01 | 20 A | 1 | S 311 B-20 | 25 |
| 1 | 0067 02 | 25 A | 1 | S 311 B-25 | 20 |
| 1 | 0067 03 | 32 A | 1 | S 311 B-32 | 15 |
| 1 | 0067 04 | 40 A | 1 | S 311 B-40 | 12,5 |
| 1 | 0067 05 | 50 A | 1 | S 311 B-50 | 12,5 |
| 1 | 0067 06 | 63 A | 1 | S 311 B-63 | 12,5 |
| | Charakterystyka C | | | | |
| 1 | 0068 50 | 0,5 A | 1 | S 311 C-0,5 | 25 |
| 1 | 0068 52 | 1 A | 1 | S 311 C-1 | 25 |
| 1 | 0068 53 | 2 A | 1 | S 311 C-2 | 25 |
| 1 | 0068 54 | 3 A | 1 | S 311 C-3 | 25 |
| 1 | 0068 56 | 6 A | 1 | S 311 C-6 | 25 |
| 10 | 0068 58 | 10 A | 1 | S 311 C-10 | 25 |
| 10 | 0068 59 | 13 A | 1 | S 311 C-13 | 25 |
| 10 | 0068 60 | 16 A | 1 | S 311 C-16 | 25 |
| 1 | 0068 61 | 20 A | 1 | S 311 C-20 | 25 |
| 1 | 0068 62 | 25 A | 1 | S 311 C-25 | 20 |
| 1 | 0068 63 | 32 A | 1 | S 311 C-32 | 15 |
| 1 | 0068 64 | 40 A | 1 | S 311 C-40 | 12,5 |
| 1 | 0068 65 | 50 A | 1 | S 311 C-50 | 12,5 |
| 1 | 0068 66 | 63 A | 1 | S 311 C-63 | 12,5 |
| 1 | 0063 83 | 80 A | 1,5 | S 311 C-80 | 12,5 |
| 1 | 0063 84 | 100 A | 1,5 | S 311 C-100 | 12,5 |
| 1 | 0063 85 | 125 A | 1,5 | S 311 C-125 | 12,5 |
| | Charakterystyka D | | | | |
| 1 | 0065 76 | 2 A | 1 | S 311 D-2 | 15 |
| 1 | 0065 77 | 3 A | 1 | S 311 D-3 | 15 |
| 1 | 0065 79 | 6 A | 1 | S 311 D-6 | 15 |
| 1 | 0065 81 | 10 A | 1 | S 311 D-10 | 15 |
| 1 | 0065 83 | 16 A | 1 | S 311 D-16 | 15 |
| 1 | 0065 84 | 20 A | 1 | S 311 D-20 | 15 |
| 1 | 0065 85 | 25 A | 1 | S 311 D-25 | 15 |
| 1 | 0065 86 | 32 A | 1 | S 311 D-32 | 15 |

# S 310 10 000
## wyłączniki nadprądowe S 312


0067 64


0069 20


0066 35

| Pak. | Nr ref. | **Dwubiegunowe 400 V∿** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt | Zdolność zwarciowa (kA) EN 60947-2 230 V∿ | 400 V∿ |
| | Charakterystyka B | | | | | |
| 1 | 0067 56 | 6 A | 2 | S 312 B-6 | 30 | 50 |
| 5 | 0067 58 | 10 A | 2 | S 312 B-10 | 30 | 50 |
| 5 | 0067 60 | 16 A | 2 | S 312 B-16 | 30 | 50 |
| 1 | 0067 61 | 20 A | 2 | S 312 B-20 | 30 | 50 |
| 1 | 0067 62 | 25 A | 2 | S 312 B-25 | 25 | 50 |
| 1 | 0067 63 | 32 A | 2 | S 312 B-32 | 20 | 50 |
| 1 | 0067 64 | 40 A | 2 | S 312 B-40 | 20 | 50 |
| 1 | 0067 65 | 50 A | 2 | S 312 B-50 | 15 | 25 |
| 1 | 0067 66 | 63 A | 2 | S 312 B-63 | 15 | 25 |
| | Charakterystyka C | | | | | |
| 1 | 0069 10 | 0,5 A | 2 | S 312 C-0,5 | 30 | 50 |
| 1 | 0069 12 | 1 A | 2 | S 312 C-1 | 30 | 50 |
| 1 | 0069 13 | 2 A | 2 | S 312 C-2 | 30 | 50 |
| 1 | 0069 14 | 3 A | 2 | S 312 C-3 | 30 | 50 |
| 1 | 0069 16 | 6 A | 2 | S 312 C-6 | 30 | 50 |
| 1 | 0069 18 | 10 A | 2 | S 312 C-10 | 30 | 50 |
| 1 | 0069 20 | 16 A | 2 | S 312 C-16 | 30 | 50 |
| 1 | 0069 21 | 20 A | 2 | S 312 C-20 | 30 | 50 |
| 1 | 0069 22 | 25 A | 2 | S 312 C-25 | 25 | 50 |
| 1 | 0069 23 | 32 A | 2 | S 312 C-32 | 20 | 50 |
| 1 | 0069 24 | 40 A | 2 | S 312 C-40 | 20 | 50 |
| 1 | 0069 25 | 50 A | 2 | S 312 C-50 | 15 | 25 |
| 1 | 0069 26 | 63 A | 2 | S 312 C-63 | 15 | 25 |
| | Charakterystyka D | | | | | |
| 1 | 0066 29 | 6 A | 2 | S 312 D-6 | 15 | 25 |
| 1 | 0066 31 | 10 A | 2 | S 312 D-10 | 15 | 25 |
| 1 | 0066 33 | 16 A | 2 | S 312 D-16 | 15 | 25 |
| 1 | 0066 34 | 20 A | 2 | S 312 D-20 | 15 | 25 |
| 1 | 0066 35 | 25 A | 2 | S 312 D-25 | 15 | 25 |

# S 310 10 000
## wyłączniki nadprądowe S 313


0069 43


0064 97

| Pak. | Nr ref. | Trójbiegunowe 400 V~ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt | Zdolność zwarciowa (kA) EN 60947-2 230 V~ | 400 V~ |
| | Charakterystyka B | | | | | |
| 1 | 0067 76 | 6 A | 3 | S 313 B-6 | 25 | 50 |
| 1 | 0067 78 | 10 A | 3 | S 313 B-10 | 25 | 50 |
| 1 | 0067 80 | 16 A | 3 | S 313 B-16 | 25 | 50 |
| 1 | 0067 81 | 20 A | 3 | S 313 B-20 | 25 | 50 |
| 1 | 0067 82 | 25 A | 3 | S 313 B-25 | 20 | 50 |
| 1 | 0067 83 | 32 A | 3 | S 313 B-32 | 15 | 50 |
| 1 | 0067 84 | 40 A | 3 | S 313 B-40 | 15 | 50 |
| 1 | 0067 85 | 50 A | 3 | S 313 B-50 | 12,5 | 25 |
| 1 | 0067 86 | 63 A | 3 | S 313 B-63 | 12,5 | 25 |
| | Charakterystyka C | | | | | |
| 1 | 0069 36 | 6 A | 3 | S 313 C-6 | 25 | 50 |
| 1 | 0069 38 | 10 A | 3 | S 313 C-10 | 25 | 50 |
| 1 | 0069 40 | 16 A | 3 | S 313 C-16 | 25 | 50 |
| 1 | 0069 41 | 20 A | 3 | S 313 C-20 | 25 | 50 |
| 1 | 0069 42 | 25 A | 3 | S 313 C-25 | 20 | 50 |
| 1 | 0069 43 | 32 A | 3 | S 313 C-32 | 15 | 50 |
| 1 | 0069 44 | 40 A | 3 | S 313 C-40 | 15 | 50 |
| 1 | 0069 45 | 50 A | 3 | S 313 C-50 | 12,5 | 25 |
| 1 | 0069 46 | 63 A | 3 | S 313 C-63 | 12,5 | 25 |
| 1 | 0064 95 | 80 A | 4,5 | S 313 C-80 | 12,5 | 16 |
| 1 | 0064 96 | 100 A | 4,5 | S 313 C-100 | 12,5 | 16 |
| 1 | 0064 97 | 125 A | 4,5 | S 313 C-125 | 12,5 | 16 |
| | Charakterystyka D | | | | | |
| 1 | 0066 49 | 6 A | 3 | S 313 D-6 | 25 | 15 |
| 1 | 0066 51 | 10 A | 3 | S 313 D-10 | 25 | 15 |
| 1 | 0066 53 | 16 A | 3 | S 313 D-16 | 25 | 15 |
| 1 | 0066 54 | 20 A | 3 | S 313 D-20 | 25 | 15 |
| 1 | 0066 55 | 25 A | 3 | S 313 D-25 | 25 | 15 |
| 1 | 0066 56 | 32 A | 3 | S 313 D-32 | 25 | 15 |

# S 310 10 000
## wyłączniki nadprądowe S 314



0068 45



0065 72

## Czterobiegunowe 400 V~

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt | Zdolność zwarciowa (kA) EN 60947-2 230 V~ | 400 V~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charakterystyka B | | | | | |
| 1 | 0068 36 | 6 A | 4 | S 314 B-6 | 25 | 50 |
| 1 | 0068 38 | 10 A | 4 | S 314 B-10 | 25 | 50 |
| 1 | 0068 40 | 16 A | 4 | S 314 B-16 | 25 | 50 |
| 1 | 0068 41 | 20 A | 4 | S 314 B-20 | 25 | 50 |
| 1 | 0068 42 | 25 A | 4 | S 314 B-25 | 20 | 50 |
| 1 | 0068 43 | 32 A | 4 | S 314 B-32 | 15 | 50 |
| 1 | 0068 44 | 40 A | 4 | S 314 B-40 | 15 | 50 |
| 1 | 0068 45 | 50 A | 4 | S 314 B-50 | 12,5 | 25 |
| 1 | 0068 46 | 63 A | 4 | S 314 B-63 | 12,5 | 25 |
| | Charakterystyka C | | | | | |
| 1 | 0069 96 | 6 A | 4 | S 314 C-6 | 25 | 50 |
| 1 | 0069 98 | 10 A | 4 | S 314 C-10 | 25 | 50 |
| 1 | 0070 00 | 16 A | 4 | S 314 C-16 | 25 | 50 |
| 1 | 0070 01 | 20 A | 4 | S 314 C-20 | 25 | 50 |
| 1 | 0070 02 | 25 A | 4 | S 314 C-25 | 20 | 50 |
| 1 | 0070 03 | 32 A | 4 | S 314 C-32 | 15 | 50 |
| 1 | 0070 04 | 40 A | 4 | S 314 C-40 | 15 | 50 |
| 1 | 0070 05 | 50 A | 4 | S 314 C-50 | 12,5 | 25 |
| 1 | 0070 06 | 63 A | 4 | S 314 C-63 | 12,5 | 25 |
| 1 | 0065 70 | 80 A | 6 | S 314 C-80 | 12,5 | 16 |
| 1 | 0065 71 | 100 A | 6 | S 314 C-100 | 12,5 | 16 |
| 1 | 0065 72 | 125 A | 6 | S 314 C-125 | 12,5 | 16 |

# wyposażenie dodatkowe
## do wyłączników S 300, S 310, P 302, P 304, P 312, P 314, P 344


0073 50


0073 54


0073 68

### Styki pomocnicze do wyłączników S 300, S 310, P 312, P 314, P 344, FRX 300

Styki pomocnicze PS 350, PS 351, PS 353 (zestyk przełączny) oraz PS 354 (podwójny zestyk przełączny) przeznaczone są do współpracy bezpośredniej z wyłącznikami S 300, S 310, P 312, P 314, P 344, P 302 i P 304.
PS 353 i PS 354 dają możliwość wyboru rodzaju wyzwalania (dźwignia włączająca, wyzwalacze wyłącznika) oraz wyposażone są w przycisk TEST. Przeznaczone są do stosowania w obwodach sterowania i sygnalizacji.
5 A 250 V~. Kategoria pracy AC 15.

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0073 50 | 5 | 0,5 |
| 1 | 0073 51 | 5 | 0,5 |
| 1 | 0073 53 | 5 | 0,5 |
| 1 | 0073 54 | 5 | 1 |

### Wyzwalacze do wyłączników i rozłączników S 300, S 310, P 312, P 314, P 344, FRX 300

Wyzwalacze przeznaczone są do współpracy bezpośredniej z wyłącznikami S 300, S 310, P 312, P 314, P 344, P 302, P 304 i rozłącznikami FRX.

**Napięciowe (wzrostowe)**

Powodują wyłączenie aparatu po podaniu napięcia na cewkę wyzwalacza. Posiadają zestyk służący do:
- podania napięcia na cewkę wyzwalacza,
- sygnalizacji stanu wyzwalacza,
- czas wyłączenia < 20 ms,
- pobór mocy 127 VA,
- impedencja wewnętrzna 1640 Ω,
- temperatura pracy - 5°C do + 50°C,
- przekrój przewodów przyłączeniowych 2,5 mm².

| Pak. | Nr ref. | Napięcie pracy [V] | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0073 61 | 110…415 V~<br>110…125 V⎓ | 1 |

**Podnapięciowe z nastawianą zwłoką czasową 100-400 ms ± 10%**

Powodują wyłączenie aparatu po zaniku napięcia na cewce wyzwalacza. Pobór mocy A 1 VA.

| Pak. | Nr ref. | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0073 68 | 230 V~ | 1 |

# wyposażenie dodatkowe
## do wyłączników S 300, S 310, S 320, P 302, P 304, P 312, P 314, P 344



0073 73



0044 47

| Pak. | Nr ref. | |
|---|---|---|
| | | **Zdalne sterowanie wyłączników S 300, S 310, P 314, P 344**<br>Dostosowane do współpracy z wyłącznikami nadprądowymi S 300, S 310 ($I_n$ maks. wyłącznika 63 A), różnicowoprądowymi P 314 i P 344.<br>Po podaniu napięcia na aparat w kierunku załączenia (ON) następuje załączenie wyłącznika, po podaniu napięcia w kierunku wyłączenia (OFF) – jego wyłączenie.<br>Konstrukcja sterowania silnikowa. |
| | | Prąd znamionowy $I_n$ \| Szerokość w modułach 17,5 mm |
| 1 | 0073 73 | 230 V~ \| 3 |
| | | **Czujnik zaniku napięcia**<br>Do stosowania z aparatami wyposażonymi w wyzwalacze podnapięciowe.<br>Kontroluje obecność trzech faz zasilających aparat. |
| | | Napięcie zadziałania [V] \| Szerokość w modułach 17,5 mm |
| 1 | 0029 77 | 3 x 400 \| 2 |
| | | **Akcesoria pomocnicze** |
| 2 | 0044 42 | Blokada dźwigni załączającej |
| 3 | 0044 43 | Kłódka blokady dźwigni załączającej ø 5 |
| 6 | 0044 47 | Wstawka separująca |
| | | **Spacje**<br>Przeznaczone do wypełnienia pustych przestrzeni podczas montażu aparatów modułowych i przeprowadzania przewodów. Spacje stanowią również doskonałą izolację termiczną pomiędzy montowanymi obok siebie wyłącznikami nadprądowymi, silnikowymi, stycznikami. |
| | | Szerokość w modułach 17,5 mm |
| 10 | 0044 40 | 0,5 |
| 5 | 0044 41 | 1 |

# R 300
## rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami R 301, R 302, R 303


6066 05


6067 07

**Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 01 (2 ÷ 16 A), D 02 (20 ÷ 63 A)**

| Pak. | Nr ref. | Jednobiegunowe 230/400 V~ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
| 9/72 | 6066 00 | 2 A | 1,5 | R 301 2 |
| 9/72 | 6066 01 | 4 A | 1,5 | R 301 4 |
| 9/72 | 6066 02 | 6 A | 1,5 | R 301 6 |
| 9/72 | 6066 03 | 10 A | 1,5 | R 301 10 |
| 9/72 | 6066 04 | 16 A | 1,5 | R 301 16 |
| 9/72 | 6066 05 | 20 A | 1,5 | R 301 20 |
| 9/72 | 6066 06 | 25 A | 1,5 | R 301 25 |
| 9/72 | 6066 07 | 35 A | 1,5 | R 301 35 |
| 9/72 | 6066 08 | 50 A | 1,5 | R 301 50 |
| 9/72 | 6066 09 | 63 A | 1,5 | R 301 63 |
| | | **Dwubiegunowe 400 V~** | | |
| 4/32 | 6066 65 | 20 A | 3 | R 302 20 |
| 4/32 | 6066 66 | 25 A | 3 | R 302 25 |
| 4/32 | 6066 67 | 35 A | 3 | R 302 35 |
| 4/32 | 6066 68 | 50 A | 3 | R 302 50 |
| 4/32 | 6066 69 | 63 A | 3 | R 302 63 |
| | | **Trójbiegunowe 400 V~** | | |
| 3/24 | 6067 00 | 2 A | 4,5 | R 303 2 |
| 3/24 | 6067 01 | 4 A | 4,5 | R 303 4 |
| 3/24 | 6067 02 | 6 A | 4,5 | R 303 6 |
| 3/24 | 6067 03 | 10 A | 4,5 | R 303 10 |
| 3/24 | 6067 04 | 16 A | 4,5 | R 303 16 |
| 3/24 | 6067 05 | 20 A | 4,5 | R 303 20 |
| 3/24 | 6067 06 | 25 A | 4,5 | R 303 25 |
| 3/24 | 6067 07 | 35 A | 4,5 | R 303 35 |
| 3/24 | 6067 08 | 50 A | 4,5 | R 303 50 |
| 3/24 | 6067 09 | 63 A | 4,5 | R 303 63 |

# R 300
## rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami R 311, R 313


6066 26


6067 47

**Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 02 (charakterystyka gG, gL)**

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| **Jednobiegunowe z nierozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~** | | | | |
| 4/32 | 6066 25 | 20 A | 3 | R 311 20 |
| 4/32 | 6066 26 | 25 A | 3 | R 311 25 |
| 4/32 | 6066 27 | 35 A | 3 | R 311 35 |
| 4/32 | 6066 28 | 50 A | 3 | R 311 50 |
| 4/32 | 6066 29 | 63 A | 3 | R 311 63 |
| **Trójbiegunowe z nierozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~** | | | | |
| 2/16 | 6067 45 | 20 A | 6 | R 313 20 |
| 2/16 | 6067 46 | 25 A | 6 | R 313 25 |
| 2/16 | 6067 47 | 35 A | 6 | R 313 35 |
| 2/16 | 6067 48 | 50 A | 6 | R 313 50 |
| 2/16 | 6067 49 | 63 A | 6 | R 313 63 |

| Pak. | Nr ref. | Produkt |
|---|---|---|
| **Atrapa izolacyjna wkładki bezpiecznikowej** | | |
| 30/360 | 6066 98 | D 01 |
| 30/360 | 6066 99 | D 02 |



**Podstawy bezpiecznikowe**

**Patrz Katalog Generalny**

# R 300

## rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami R 321, R 323
## rozłączniki izolacyjne bez wkładek topikowych R 300 maks.



6066 35



6067 56

**Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 02 (charakterystyka gG, gL)**

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | | **Jednobiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~** | | |
| 4/32 | 6066 35 | 20 A | 3 | R 321 20 |
| 4/32 | 6066 36 | 25 A | 3 | R 321 25 |
| 4/32 | 6066 37 | 35 A | 3 | R 321 35 |
| 4/32 | 6066 38 | 50 A | 3 | R 321 50 |
| 4/32 | 6066 39 | 63 A | 3 | R 321 63 |
| | | **Trójbiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~** | | |
| 2/16 | 6067 55 | 20 A | 6 | R 323 20 |
| 2/16 | 6067 56 | 25 A | 6 | R 323 25 |
| 2/16 | 6067 57 | 35 A | 6 | R 323 35 |
| 2/16 | 6067 58 | 50 A | 6 | R 323 50 |
| 2/16 | 6067 59 | 63 A | 6 | R 323 63 |

**Bez wkładek bezpiecznikowych**
**Wyposażone w atrapy wkładek AD 01 i AD 02**

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | | **Jednobiegunowe 230/400 V~** | | |
| 9/72 | 6066 14 | maks. 16 A | 1,5 | R 301 maks. 16 |
| 9/72 | 6066 19 | maks. 63 A | 1,5 | R 301 maks. 63 |
| | | **Dwubiegunowe 400 V~** | | |
| 4/32 | 6066 79 | maks. 63 A | 3 | R 302 maks. 63 A |
| | | **Trójbiegunowe 400 V~** | | |
| 3/24 | 6067 24 | maks. 16 A | 4,5 | R 303 maks. 16 A |
| 3/24 | 6067 25 | maks. 63 A | 4,5 | R 303 maks. 63 A |
| | | **Trójbiegunowe z nierozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~** | | |
| 2/16 | 6067 19 | maks. 63 A | 6 | R 313 maks. 63 A |
| | | **Jednobiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~** | | |
| 4/32 | 6066 49 | maks. 63 A | 3 | R 321 maks. 63 A |
| | | **Trójbiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~** | | |
| 2/16 | 6067 39 | maks. 63 A | 6 | R 323 maks. 63 A |

# GB 300
## gniazda bezpiecznikowe



0073 90



6020 90

### Gniazdo bezpiecznikowe

Przeznaczone do montowania bezpieczników topikowych serii DII 500 V (średnica 22,5 mm, prądy znamionowe 2, 4, 6, 10, 16, 20 i 25 A) i DIII 500 V (średnica 28 mm, prądy znamionowe 35, 40, 50 i 63 A).
Akcesoria [1]:
- główka porcelanowa KII (25 A) i KIII (63 A),
- wstawka ograniczająca SII (2 do 25 A) i SIII (35 do 63 A).

Wykonania GB 321 25 i GB 321 63 posiadają rozłączalny biegun neutralny umiejscowiony z prawej strony gniazdka (dostępny po zdjęciu pokrywy).
Gniazdo jest mocowane na wsporniku montażowym TH 35.

| Pak. | Nr ref. | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|
| 5/40 | 0073 90 | 3 | GB 301 25 |
| 5/40 | 0073 91 | 3 | GB 321 25 |
| 5/40 | 0073 92 | 3 | GB 301 63 |
| 5/40 | 0073 93 | 3 | GB 321 63 |

### Osłona bezpiecznika

Przeznaczona do gniazd bezpiecznikowych GB 301 25 i GB 321 25.
Umożliwia zaplombowanie bezpiecznika (bezpiecznik + główka).

| Pak. | Nr ref. | Produkt |
|---|---|---|
| 3 | 6020 90 | O 25 |

### Schematy elektryczne GB 300




### Oznaczenie przyłączy




[1] Akcesoria nie są przedmiotem sprzedaży Legrand.

# P 300 6 000
## wyłączniki różnicowoprądowe P 302


0090 56


0090 57

### Dwubiegunowe 230 V~, (A)

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | | **10 mA** | | |
| 1 | 0090 53 | 16 A | 2 | P 302 16-10-A |
| | | **30 mA** | | |
| 1 | 0090 56 | 25 A | 2 | P 302 25-30-A |
| 1 | 0090 57 | 40 A | 2 | P 302 40-30-A |
| 1 | 0090 58 | 63 A | 2 | P 302 63-30-A |
| | | **100 mA** | | |
| 1 | 0090 62 | 25 A | 2 | P 302 25-100-A |
| 1 | 0090 63 | 40 A | 2 | P 302 40-100-A |
| | | **300 mA** | | |
| 1 | 0090 74 | 25 A | 2 | P 302 25-300-A |
| 1 | 0090 75 | 40 A | 2 | P 302 40-300-A |
| 1 | 0090 76 | 63 A | 2 | P 302 63-300-A |

### Dwubiegunowe, selektywne 230 V~, (AC) S

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **300 mA** | | |
| 1 | 0089 35 | 63 A | 2 | P 302 63 300-ACS |

### Dwubiegunowe, selektywne 230 V~, (A) S

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **300 mA** | | |
| 1 | 0090 82 | 63 A | 2 | P 302 63 300-AS |

# P 300 6 000
## wyłączniki różnicowoprądowe P 302


0089 09


0089 10

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | | **Dwubiegunowe 230 V~, ⎓ (AC)** | | |
| | | **10 mA** | | |
| 1 | 0089 06 | 16 A | 2 | P 302 16-10-AC |
| | | **30 mA** | | |
| 1 | 0089 09 | 25 A | 2 | P 302 25-30-AC |
| 1 | 0089 10 | 40 A | 2 | P 302 40-30-AC |
| 1 | 0089 11 | 63 A | 2 | P 302 63-30-AC |
| 1 | 0089 12 | 80 A | 2 | P 302 80-30-AC |
| | | **100 mA** | | |
| 1 | 0089 15 | 25 A | 2 | P 302 25-100-AC |
| 1 | 0089 16 | 40 A | 2 | P 302 40-100-AC |
| | | **300 mA** | | |
| 1 | 0089 27 | 25 A | 2 | P 302 25-300-AC |
| 1 | 0089 28 | 40 A | 2 | P 302 40-300-AC |
| 1 | 0089 29 | 63 A | 2 | P 302 63-300-AC |
| | | **Dwubiegunowe, krótkozwłoczne 230 V~, Hpi (kV), ⎓ (A)** | | |
| | | **30 mA** | | |
| 1 | 0088 22 | 25 A | 2 | P 302 25-30-Hpi |
| 1 | 0088 23 | 40 A | 2 | P 302 40-30-Hpi |
| 1 | 0088 24 | 63 A | 2 | P 302 63-30-Hpi |

# P 300 6 000
## wyłączniki różnicowoprądowe P 304


0089 93


0089 94

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | | **Czterobiegunowe 400 V~, ⊡ (AC)** | | |
| | | **30 mA** | | |
| 1 | 0089 93 | 25 A | 4 | P 304 25-30-AC |
| 1 | 0089 94 | 40 A | 4 | P 304 40-30-AC |
| 1 | 0089 95 | 63 A | 4 | P 304 63-30-AC |
| 1 | 0089 96 | 80 A | 4 | P 304 80-30-AC |
| | | **100 mA** | | |
| 1 | 0089 99 | 25 A | 4 | P 304 25-100-AC |
| 1 | 0090 00 | 40 A | 4 | P 304 40-100-AC |
| 1 | 0090 01 | 63 A | 4 | P 304 63-100-AC |
| 1 | 0090 02 | 80 A | 4 | P 304 80-100-AC |
| | | **300 mA** | | |
| 1 | 0090 11 | 25 A | 4 | P 304 25-300-AC |
| 1 | 0090 12 | 40 A | 4 | P 304 40-300-AC |
| 1 | 0090 13 | 63 A | 4 | P 304 63-300-AC |
| 1 | 0090 14 | 80 A | 4 | P 304 80-300-AC |
| | | **500 mA** | | |
| 1 | 0090 23 | 25 A | 4 | P 304 25-500-AC |
| 1 | 0090 24 | 40 A | 4 | P 304 40-500-AC |
| 1 | 0090 25 | 63 A | 4 | P 304 63-500-AC |
| 1 | 0090 26 | 80 A | 4 | P 304 80-500-AC |
| | | **Czterobiegunowe, selektywne 400 V~, Ⓢ, ⊡ (A)** | | |
| | | **300 mA** | | |
| 1 | 0091 64 | 25 A | 4 | P 304 25-300-S |
| 1 | 0091 65 | 40 A | 4 | P 304 40-300-S |
| 1 | 0091 66 | 63 A | 4 | P 304 63-300-S |
| 1 | 0091 67 | 80 A | 4 | P 304 80-300-S |
| | | **500 mA** | | |
| 1 | 0091 77 | 40 A | 4 | P 304 40-500-S |
| 1 | 0091 78 | 63 A | 4 | P 304 63-500-S |
| 1 | 0091 79 | 80 A | 4 | P 304 80-500-S |
| | | **Czterobiegunowe, krótkozwłoczne, 400 V~, Hpi (kV), ⊡ (A)** | | |
| | | **30 mA** | | |
| 1 | 6021 08 | 25 A | 4 | P 304 25-30-Hpi |
| 1 | 6021 09 | 40 A | 4 | P 304 40-30-Hpi |
| 1 | 6021 10 | 63 A | 4 | P 304 63-30-Hpi |

# P 300 6 000
## wyłączniki różnicowoprądowe P 304


0091 40


0091 41

| Pak. | Nr ref. | Czterobiegunowe 400 V~, (A) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
| | | **30 mA** | | |
| 1 | 0091 40 | 25 A | 4 | P 304 25-30-A |
| 1 | 0091 41 | 40 A | 4 | P 304 40-30-A |
| 1 | 0091 42 | 63 A | 4 | P 304 63-30-A |
| 1 | 0091 43 | 80 A | 4 | P 304 80-30-A |
| | | **100 mA** | | |
| 1 | 0091 46 | 25 A | 4 | P 304 25-100-A |
| 1 | 0091 47 | 40 A | 4 | P 304 40-100-A |
| 1 | 0091 48 | 63 A | 4 | P 304 63-100-A |
| 1 | 0091 49 | 80 A | 4 | P 304 80-100-A |
| | | **300 mA** | | |
| 1 | 0091 58 | 25 A | 4 | P 304 25-300-A |
| 1 | 0091 59 | 40 A | 4 | P 304 40-300-A |
| 1 | 0091 60 | 63 A | 4 | P 304 63-300-A |
| 1 | 0091 61 | 80 A | 4 | P 304 80-300-A |



**Bloki różnicowoprądowe**

**Patrz Katalog Generalny**

# P 300 6 000
## wyłączniki różnicowonadprądowe P 312


0085 04


0085 06

## Dwubiegunowe 230 V~, (A)

Charakterystyki wyzwalaczy nadprądowych: B i C.

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | | **10 mA** | | |
| | Charakterystyka B | | | |
| 1 | 0084 99 | 16 A | 2 | P 312 B-16-10-A |
| | Charakterystyka C | | | |
| 1 | 0085 75 | 16 A | 2 | P 312 C-16-10-A |
| | | **30 mA** | | |
| | Charakterystyka B | | | |
| 1 | 0085 03 | 6 A | 2 | P 312 B-6-30-A |
| 1 | 0085 04 | 10 A | 2 | P 312 B-10-30-A |
| 1 | 0085 05 | 13 A | 2 | P 312 B-13-30-A |
| 1 | 0085 06 | 16 A | 2 | P 312 B-16-30-A |
| 1 | 0085 07 | 20 A | 2 | P 312 B-20-30-A |
| 1 | 0085 08 | 25 A | 2 | P 312 B-25-30-A |
| 1 | 0085 09 | 32 A | 2 | P 312 B-32-30-A |
| 1 | 0085 10 | 40 A | 2 | P 312 B-40-30-A |
| | Charakterystyka C | | | |
| 1 | 0085 79 | 6 A | 2 | P 312 C-6-30-A |
| 1 | 0085 85 | 10 A | 2 | P 312 C-10-30-A |
| 1 | 0085 87 | 16 A | 2 | P 312 C-16-30-A |
| 1 | 0085 88 | 20 A | 2 | P 312 C-20-30-A |
| 1 | 0085 89 | 25 A | 2 | P 312 C-25-30-A |
| 1 | 0085 90 | 32 A | 2 | P 312 C-32-30-A |
| | | **300 mA** | | |
| | Charakterystyka C | | | |
| 1 | 0085 92 | 10 A | 2 | P 312 C-10-300-A |
| 1 | 0085 93 | 16 A | 2 | P 312 C-16-300-A |

# P 300 6 000
## wyłączniki różnicowonadprądowe P 312


0084 00


0084 02

## Dwubiegunowe 230 V~, ⎓ (AC)

Charakterystyki wyzwalaczy nadprądowych: B i C.

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | | **10 mA** | | |
| | Charakterystyka B | | | |
| 1 | 0083 95 | 16 A | 2 | P 312 B-16-10-AC |
| | Charakterystyka C | | | |
| 1 | 0084 53 | 16 A | 2 | P 312 C-16-10-AC |
| | | **30 mA** | | |
| | Charakterystyka B | | | |
| 1 | 0083 99 | 6 A | 2 | P 312 B-6-30-AC |
| 1 | 0084 00 | 10 A | 2 | P 312 B-10-30-AC |
| 1 | 0084 01 | 13 A | 2 | P 312 B-13-30-AC |
| 1 | 0084 02 | 16 A | 2 | P 312 B-16-30-AC |
| 1 | 0084 03 | 20 A | 2 | P 312 B-20-30-AC |
| 1 | 0084 04 | 25 A | 2 | P 312 B-25-30-AC |
| 1 | 0084 05 | 32 A | 2 | P 312 B-32-30-AC |
| 1 | 0084 06 | 40 A | 2 | P 312 B-40-30-AC |
| | Charakterystyka C | | | |
| 1 | 0084 54 | 2 A | 2 | P 312 C-2-30-AC |
| 1 | 0084 55 | 3 A | 2 | P 312 C-3-30-AC |
| 1 | 0084 56 | 4 A | 2 | P 312 C-4-30-AC |
| 1 | 0084 57 | 6 A | 2 | P 312 C-6-30-AC |
| 1 | 0084 58 | 10 A | 2 | P 312 C-10-30-AC |
| 1 | 0084 59 | 13 A | 2 | P 312 C-13-30-AC |
| 1 | 0084 60 | 16 A | 2 | P 312 C-16-30-AC |
| 1 | 0084 61 | 20 A | 2 | P 312 C-20-30-AC |
| 1 | 0084 62 | 25 A | 2 | P 312 C-25-30-AC |
| 1 | 0084 63 | 32 A | 2 | P 312 C-32-30-AC |
| 1 | 0084 64 | 40 A | 2 | P 312 C-40-30-AC |
| | | **300 mA** | | |
| | Charakterystyka C | | | |
| 1 | 0084 69 | 10 A | 2 | P 312 C-10-300-AC |
| 1 | 0084 71 | 16 A | 2 | P 312 C-16-300-AC |

# P 300 6 000
## wyłączniki różnicowonadprądowe P 344, P 314


0079 64


0080 31

## Czterobiegunowe 400 V~, ⎓ (AC)

Charakterystyka wyzwalaczy nadprądowych C.

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | | **30 mA** | | |
| 1 | 0079 62 | 10 A | 4 | P 344 C-10-30-AC |
| 1 | 0079 64 | 16 A | 4 | P 344 C-16-30-AC |
| 1 | 0079 65 | 20 A | 4 | P 344 C-20-30-AC |
| 1 | 0079 66 | 25 A | 4 | P 344 C-25-30-AC |
| 1 | 0079 67 | 32 A | 4 | P 344 C-32-30-AC |
| 1 | 0080 13 | 40 A | 7 | P 314 C-40-30-AC |
| 1 | 0080 14 | 50 A | 7 | P 314 C-50-30-AC |
| 1 | 0080 15 | 63 A | 7 | P 314 C-63-30-AC |
| | | **300 mA** | | |
| 1 | 0079 77 | 16 A | 4 | P 344 C-16-300-AC |
| 1 | 0079 78 | 20 A | 4 | P 344 C-20-300-AC |
| 1 | 0079 79 | 25 A | 4 | P 344 C-25-300-AC |
| 1 | 0079 80 | 32 A | 4 | P 344 C-32-300-AC |
| 1 | 0080 31 | 40 A | 7 | P 314 C-40-300-AC |
| 1 | 0080 32 | 50 A | 7 | P 314 C-50-300-AC |
| 1 | 0080 33 | 63 A | 7 | P 314 C-63-300-AC |

# ON 300 ochronniki przeciwprzepięciowe 230-400 V



0030 20



0030 27

| Pak. | Nr ref. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Typ 1 (klasa B)** | | |
| | | **$I_{imp}$ = 50 kA (impuls 10/350 µs), $U_p$ = 1,5 kV (poziom ochrony)** | | |
| | | Dla układów sieciowych: TN, TT, IT. | | |
| | | **Zastosowana technologia: Iskiernik** | | |
| | | | Dobezpieczenie | Szerokość w modułach 17,5 mm |
| 1 | 0030 00 | Jednobiegunowy | 250 A gG | 2 |
| | | **Typ 1 (klasa B)** | | |
| | | **$I_{imp}$ = 25 kA (impuls 10/350 µs), $U_p$ = 1,5 kV (poziom ochrony)** | | |
| | | Dla układów sieciowych: TN, TT. | | |
| | | **Zastosowana technologia: Iskiernik** | | |
| 1 | 0030 20 | Jednobiegunowy | 250 A gG | 2 |
| 1 | 0030 22 | Trzybiegunowy | 250 A gG | 6 |
| 1 | 0030 27 | Czterobiegunowy | 250 A gG | 8 |
| | | **Typ 1 (klasa B)** | | |
| | | **$I_{imp}$ = 10 kA (impuls 10/350 µs), $U_p$ = 2 kV (poziom ochrony), $I_n$ = 20 kA** | | |
| | | Dla układów sieciowych: TT, TN, IT, $U_c$ = 440 V. | | |
| | | **Zastosowana technologia: Warystor** | | |
| 1 | 0039 20 | Jednobiegunowy | S 311 C 40 A | 1 |
| 1 | 0039 23 | Czterobiegunowy | S 314 C 40 A | 4 |

# ON 300 ochronniki przeciwprzepięciowe 230-400 V



6039 53



0039 33

| Pak. | Nr ref. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Typ 1 + 2 (klasa B + C)** | | |
| | | **$I_{imp}$ = 8 kA, $I_n$ = 15 kA, $I_{max}$ = 60 kA, $U_p$ = 1,2 kV (poziom ochrony przy 5 kA)** | | |
| | | Dla układów sieciowych: TT, TN, $U_c$ = 320 V. | | |
| | | **Zastosowana technologia: Warystor** | | |
| | | | Dobezpieczenie | Szerokość w modułach 17,5 mm |
| 1 | 6039 50 | Jednobiegunowy | S 311 C 40 A | 1 |
| 1 | 6039 53 | Czterobiegunowy | S 314 C 40 A | 4 |
| | | **Typ 2 (klasa C)** | | |
| | | **$U_p$ = 1,8 kV (poziom ochrony), $I_{max}$ = 40 kA, $I_n$ = 15 kA** | | |
| | | Dla układów sieciowych: TT, TN, IT, $U_c$ = 440 V. | | |
| | | **Zastosowana technologia: Warystor** | | |
| 1 | 0039 30 | Jednobiegunowy | S 301 C 20 A | 1 |
| 1 | 0039 33 | Czterobiegunowy | S 304 C 20 A | 4 |
| | | **$U_p$ = 1,4 kV (poziom ochrony), $I_{max}$ = 40 kA, $I_n$ = 15 kA** | | |
| | | Dla układów sieciowych: TT, TN, IT, $U_c$ = 320 V. | | |
| | | **Zastosowana technologia: Warystor** | | |
| 1 | 0039 35 | Jednobiegunowy | S 301 C 20 A | 1 |
| 1 | 0039 36 | Dwubiegunowy | S 302 C 20 A | 2 |
| 1 | 0039 38 | Czterobiegunowy | S 304 C 20 A | 4 |
| | | **$U_p$ = 1,2 kV (poziom ochrony), $I_{max}$ = 15 kA, $I_n$ = 5 kA** | | |
| | | Dla układów sieciowych: TT, TN, $U_c$ = 320 V. | | |
| | | **Zastosowana technologia: Warystor** | | |
| 1 | 0039 40 | Jednobiegunowy | S 301 C 20 A | 1 |
| 1 | 0039 41 | Dwubiegunowy | S 302 C 20 A | 2 |
| 1 | 0039 43 | Czterobiegunowy | S 304 C 20 A | 4 |

# ON 300 ochronniki przeciwprzepięciowe 230-400 V


0030 28


0038 28


0039 62

## Wkłady ochronników – wymienne

Wyposażone we wskaźnik stanu ochronnika.
Wskaźnik zielony: ochronnik sprawny.
Wskaźnik czerwony lub pomarańczowy: ochronnik do wymiany.

| Pak. | Nr ref. | $I_{max}$ (kA) | $I_{imp}$ (kA) | $U_p$ (kV) | Dla ochronników |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030 28 | – | 25 | 1,5 | 0030 20/22/27 |
| 5 | 0039 28 | – | 10 | 2 | 0039 20/23 |
| 5 | 6039 54 | 60 | 8 | 1,2 | 6039 50/53 |
| 5 | 0039 34 | 40 | – | 1,8 | 0039 30/33 |
| 5 | 0039 39 | 40 | – | 1,4 | 0039 35/36/38 |
| 5 | 0039 44 | 15 | – | 1,2 | 0039 40/41/43 |

## Wyposażenie pomocnicze – sygnalizacyjne

Wyposażone w łącznik miniaturowy 2 A 250 V.
Mocowane zatrzaskowo w korpusie ochronnika.

| Pak. | Nr ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0039 55 | Dla jednobiegunowych |
| 1 | 0039 56 | Dla dwubiegunowych |
| 1 | 0039 57 | Dla trójbiegunowych |
| 1 | 0039 58 | Dla czterobiegunowych |

## Ochronniki do linii telefonicznych

Do zabezpieczenia: telefonów, faksów, kopiarek, modemów przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego, łączeniowymi.
Do instalowania w tablicach rozdzielczych.
Podłączenie szeregowe do linii telefonicznej.
Sygnalizacja zadziałania ochronnika:
- kontrolka zielona: ochronnik sprawny,
- kontrolka pomarańczowa: ochronnik do wymiany.

| Pak. | Nr ref. | |
|---|---|---|
| 1 | 0038 28 | Ochronnik do linii telefonicznych analogowych |
| 1 | 0038 29 | Ochronnik do linii telefonicznych cyfrowych |

## Dławiki odsprzęgające

Umożliwiają połączenie dwóch ochronników zainstalowanych w tej samej rozdzielnicy.
W przypadku ochronników wielobiegunowych każdy przewód powinien być wyposażony w dławik odsprzęgający.

| Pak. | Nr ref. | | Ilość modułów |
|---|---|---|---|
| 1 | 0039 62 | 35 A – 500 V | 2 |
| 1 | 0039 63 | 63 A – 500 V | 4 |

# M 250
## wyłączniki silnikowe M 250


6068 07


6068 10

## Z wyzwalaczami termicznymi i elektromagnetycznymi

### Z torem neutralnym N

| Pak. | Nr ref. | Zakres prądowy wyzwalaczy termicznych [A] | Prąd zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych (+/- 20%) [A] | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/36 | 6068 00 | 0,1 - 0,16 | 2,2 | 2,5 | M 250 0,16 |
| 4/36 | 6068 01 | 0,16 - 0,25 | 3,5 | 2,5 | M 250 0,25 |
| 4/36 | 6068 02 | 0,25 - 0,4 | 5,6 | 2,5 | M 250 0,4 |
| 4/36 | 6068 03 | 0,4 - 0,63 | 8,8 | 2,5 | M 250 0,63 |
| 4/36 | 6068 04 | 0,63 - 1,0 | 14 | 2,5 | M 250 1 |
| 4/36 | 6068 05 | 1,0 - 1,6 | 22,4 | 2,5 | M 250 1,6 |
| 4/36 | 6068 06 | 1,6 - 2,5 | 35 | 2,5 | M 250 2,5 |
| 4/36 | 6068 07 | 2,5 - 4,0 | 56 | 2,5 | M 250 4 |
| 4/36 | 6068 08 | 4,0 - 6,3 | 88,2 | 2,5 | M 250 6,3 |
| 4/36 | 6068 09 | 6,3 - 10,0 | 140 | 2,5 | M 250 10 |
| 4/36 | 6068 10 | 10,0 - 16,0 | 224 | 2,5 | M 250 16 |
| 4/36 | 6068 11 | 14,0 - 20,0 | 280 | 2,5 | M 250 20 |
| 4/36 | 6068 12 | 18,0 - 25,0 | 350 | 2,5 | M 250 25 |

### Ze stykiem pomocniczym 1r/1z

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/36 | 6068 20 | 0,1 - 0,16 | 2,2 | 2,5 | M 250 1r/1z 0,16 |
| 4/36 | 6068 21 | 0,16 - 0,25 | 3,5 | 2,5 | M 250 1r/1z 0,25 |
| 4/36 | 6068 22 | 0,25 - 0,4 | 5,6 | 2,5 | M 250 1r/1z 0,4 |
| 4/36 | 6068 23 | 0,4 - 0,63 | 8,8 | 2,5 | M 250 1r/1z 0,63 |
| 4/36 | 6068 24 | 0,63 - 1,0 | 14 | 2,5 | M 250 1r/1z 1 |
| 4/36 | 6068 25 | 1,0 - 1,6 | 22,4 | 2,5 | M 250 1r/1z 1,6 |
| 4/36 | 6068 26 | 1,6 - 2,5 | 35 | 2,5 | M 250 1r/1z 2,5 |
| 4/36 | 6068 27 | 2,5 - 4,0 | 56 | 2,5 | M 250 1r/1z 4 |
| 4/36 | 6068 28 | 4,0 - 6,3 | 88,2 | 2,5 | M 250 1r/1z 6,3 |
| 4/36 | 6068 29 | 6,3 - 10,0 | 140 | 2,5 | M 250 1r/1z 10 |
| 4/36 | 6068 30 | 10,0 - 16,0 | 224 | 2,5 | M 250 1r/1z 16 |
| 4/36 | 6068 31 | 14,0 - 20,0 | 280 | 2,5 | M 250 1r/1z 20 |
| 4/36 | 6068 32 | 18,0 - 25,0 | 350 | 2,5 | M 250 1r/1z 25 |

Wyłączniki silnikowe powinny być dobezpieczone wkładkami topikowymi w zależności od ich zdolności zwarciowej.

# M 250
## wyłączniki silnikowe M 250 S



6068 67



6068 49

## Z wyzwalaczami termicznymi i elektromagnetycznymi

### Z torem neutralnym N oraz sygnalizatorem zwarcia S

| Pak. | Nr ref. | Zakres prądowy wyzwalaczy termicznych [A] | Prąd zadziałania wyzwalaczy elektromag-netycznych (+/- 20%) [A] | Szero-kość w mo-dułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/36 | 6068 62 | 0,25 - 0,4 | 5,6 | 2,5 | M 250 S 0,4 |
| 4/36 | 6068 63 | 0,4 - 0,63 | 8,8 | 2,5 | M 250 S 0,63 |
| 4/36 | 6068 64 | 0,63 - 1,0 | 14 | 2,5 | M 250 S 1 |
| 4/36 | 6068 65 | 1,0 - 1,6 | 22,4 | 2,5 | M 250 S 1,6 |
| 4/36 | 6068 66 | 1,6 - 2,5 | 35 | 2,5 | M 250 S 2,5 |
| 4/36 | 6068 67 | 2,5 - 4,0 | 56 | 2,5 | M 250 S 4 |
| 4/36 | 6068 68 | 4,0 - 6,3 | 88,2 | 2,5 | M 250 S 6,3 |
| 4/36 | 6068 69 | 6,3 - 10,0 | 140 | 2,5 | M 250 S 10 |
| 4/36 | 6068 70 | 10 - 16,0 | 224 | 2,5 | M 250 S 16 |
| 4/36 | 6068 71 | 14 - 20 | 280 | 2,5 | M 250 S 20 |
| 4/36 | 6068 72 | 18 - 25 | 350 | 2,5 | M 250 S 25 |

### Ze stykiem pomocniczym 1r/1z i sygnalizatorem zwarcia S

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/36 | 6068 42 | 0,25 - 0,4 | 5,6 | 2,5 | M 250 S 1r/1z 0,4 |
| 4/36 | 6068 43 | 0,4 - 0,63 | 8,8 | 2,5 | M 250 S 1r/1z 0,63 |
| 4/36 | 6068 44 | 0,63 - 1,0 | 14 | 2,5 | M 250 S 1r/1z 1 |
| 4/36 | 6068 45 | 1,0 - 1,6 | 22,4 | 2,5 | M 250 S 1r/1z 1,6 |
| 4/36 | 6068 46 | 1,6 - 2,5 | 35 | 2,5 | M 250 S 1r/1z 2,5 |
| 4/36 | 6068 47 | 2,5 - 4,0 | 56 | 2,5 | M 250 S 1r/1z 4 |
| 4/36 | 6068 48 | 4,0 - 6,3 | 88,2 | 2,5 | M 250 S 1r/1z 6,3 |
| 4/36 | 6068 49 | 6,3 - 10,0 | 140 | 2,5 | M 250 S 1r/1z 10 |
| 4/36 | 6068 50 | 10 - 16,0 | 224 | 2,5 | M 250 S 1r/1z 16 |
| 4/36 | 6068 51 | 14 - 20 | 280 | 2,5 | M 250 S 1r/1z 20 |
| 4/36 | 6068 52 | 18 - 25 | 350 | 2,5 | M 250 S 1r/1z 25 |

Wyłączniki silnikowe powinny być dobezpieczone wkładkami topikowymi w zależności od ich zdolności zwarciowej.

# M 250
## wyłączniki silnikowe M 250 T, M 250 M



6068 87



6069 09

### Z wyzwalaczami termicznymi

**Z torem neutralnym N**

| Pak. | Nr ref. | Zakres prądowy wyzwalaczy termicznych [A] | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 4/36 | 6068 85 | 1,0 - 1,6 | 2,5 | M 250 T 1,6 |
| 4/36 | 6068 86 | 1,6 - 2,5 | 2,5 | M 250 T 2,5 |
| 4/36 | 6068 87 | 2,5 - 4,0 | 2,5 | M 250 T 4 |
| 4/36 | 6068 88 | 4,0 - 6,3 | 2,5 | M 250 T 6,3 |
| 4/36 | 6068 89 | 6,3 - 10,0 | 2,5 | M 250 T 10 |
| 4/36 | 6068 90 | 10 - 16,0 | 2,5 | M 250 T 16 |
| 4/36 | 6068 91 | 14 - 20 | 2,5 | M 250 T 20 |
| 4/36 | 6068 92 | 18 - 25 | 2,5 | M 250 T 25 |

### Z wyzwalaczami elektromagnetycznymi

**Z torem neutralnym N**

| Pak. | Nr ref. | Zakres prądowy wyzwalaczy elektromag-netycznych [A] | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 4/36 | 6069 05 | 22,4 | 2,5 | M 250 M 1,6 |
| 4/36 | 6069 06 | 35 | 2,5 | M 250 M 2,5 |
| 4/36 | 6069 07 | 56 | 2,5 | M 250 M 4 |
| 4/36 | 6069 08 | 88,2 | 2,5 | M 250 M 6,3 |
| 4/36 | 6069 09 | 140 | 2,5 | M 250 M 10 |
| 4/36 | 6069 10 | 224 | 2,5 | M 250 M 16 |
| 4/36 | 6069 12 | 350 | 2,5 | M 250 M 25 |

Wyłączniki silnikowe powinny być dobezpieczone wkładkami topikowymi w zależności od ich zdolności zwarciowej.

# wyposażenie dodatkowe
## do wyłączników M 250



6067 94



6067 96

| Pak. | Nr ref. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Styki pomocnicze PS M 250** | | |
| | | Możliwość ustawienia charakteru pracy styków przez użytkownika (1r + 1z, 2r, 2z). | | |
| | | Prąd znamionowy [A] | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
| 14/126 | 6067 94 | 6 | 0,5 | PS M 250 |
| | | **Wyzwalacze W M 250, P M 250** | | |
| | | **Napięciowe (wzrostowe)** | | |
| 8/72 | 6067 90 | 230 | 1 | W M 250 230 |
| 8/72 | 6067 91 | 400 | 1 | W M 250 400 |
| | | **Podnapięciowe** | | |
| 8/72 | 6067 92 | 230 | 1 | P M 250 230 |
| 8/72 | 6067 93 | 400 | 1 | P M 250 400 |
| | | **Obudowy GJ M 250** | | |
| | | Stopień ochrony | Produkt | |
| 1/20 | 6067 95 | IP41 | GJ M 250 IP41 | |
| 1/20 | 6067 96 | IP65 | GJ M 250 IP65 | |

# M 600
## wyłączniki silnikowe M 611, M 612



6112-210001

### Z wyzwalaczami termicznymi i elektromagnetycznymi z możliwością przyłączenia przewodu N

| Pak. | Nr ref. | Zakres prądowy wyzwalaczy termicznych [A] | Prąd zadziałania wyzwalaczy zwarciowych [A] | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 5/50 | 6112-130001 | 0,25 - 0,4 | 6,8 | M 611 N 0,4 |
| 5/50 | 6112-170001 | 0,4 - 0,63 | 10,71 | M 611 N 0,63 |
| 5/50 | 6112-210001 | 0,63 - 1 | 17 | M 611 N 1 |
| 5/50 | 6112-250001 | 1 - 1,6 | 27,2 | M 611 N 1,6 |
| 5/50 | 6112-290001 | 1,6 - 2,5 | 42,5 | M 611 N 2,5 |
| 5/50 | 6112-330001 | 2,5 - 4,0 | 68 | M 611 N 4 |
| 5/50 | 6112-370001 | 4,0 - 6,3 | 107,1 | M 611 N 6,3 |
| 5/50 | 6112-420001 | 6,3 - 10 | 170 | M 611 N 10 |
| 5/50 | 6112-460001 | 10 - 16 | 272 | M 611 N 16 |

### Z wyzwalaczami termicznymi i torem neutralnym N z możliwością przyłączenia przewodu N

| | | Zakres prądowy wyzwalaczy termicznych [A] | Produkt |
|---|---|---|---|
| 5/50 | 6122-290001 | 1,6 - 2,5 | M 612 N 2,5 |
| 5/50 | 6122-330001 | 2,5 - 4,0 | M 612 N 4 |
| 5/50 | 6122-370001 | 4,0 - 6,3 | M 612 N 6,3 |
| 5/50 | 6122-420001 | 6,3 - 10 | M 612 N 10 |
| 5/50 | 6122-460001 | 10 - 16 | M 612 N 16 |

# FR 300
## rozłączniki izolacyjne


0043 09


0043 25


0043 74

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | | **Rozłączniki izolacyjne FR 300** | | |
| | | **Jednobiegunowy 250 V~** | | |
| 10 | 0043 08 | 16 A | 1 | FR 301 16 A |
| 10 | 0043 09 | 20 A | 1 | FR 301 20 A |
| 10 | 0043 12 | 32 A | 1 | FR 301 32 A |
| 10 | 0043 07 | 40 A | 1 | FR 301 40 A |
| 10 | 0043 10 | 63 A | 1 | FR 301 63 A |
| 10 | 0043 14 | 100 A | 1 | FR 301 100 A |
| | | **Dwubiegunowy 400 V~** | | |
| 10 | 0043 21 | 16 A | 1 | FR 302 16 A |
| 10 | 0043 22 | 20 A | 1 | FR 302 20 A |
| 10 | 0043 25 | 32 A | 1 | FR 302 32 A |
| 5 | 0043 29 | 32 A | 2 | FR 302 32 A |
| 5 | 0043 27 | 40 A | 2 | FR 302 40 A |
| 5 | 0043 30 | 63 A | 2 | FR 302 63 A |
| 5 | 0043 34 | 100 A | 2 | FR 302 100 A |
| 5 | 0043 38 | 125 A | 2 | FR 302 125 A |
| | | **Trójbiegunowy 400 V~** | | |
| 5 | 0043 42 | 20 A | 2 | FR 303 20 A |
| 5 | 0043 45 | 32 A | 2 | FR 303 32 A |
| 3 | 0043 46 | 32 A | 3 | FR 303 32 A |
| 3 | 0043 47 | 40 A | 3 | FR 303 40 A |
| 3 | 0043 50 | 63 A | 3 | FR 303 63 A |
| 3 | 0043 54 | 100 A | 3 | FR 303 100 A |
| 3 | 0043 58 | 125 A | 3 | FR 303 125 A |
| | | **Czterobiegunowy 400 V~** | | |
| 5 | 0043 62 | 20 A | 2 | FR 304 20 A |
| 5 | 0043 65 | 32 A | 2 | FR 304 32 A |
| 2 | 0043 66 | 32 A | 4 | FR 304 32 A |
| 2 | 0043 67 | 40 A | 4 | FR 304 40 A |
| 2 | 0043 70 | 63 A | 4 | FR 304 63 A |
| 2 | 0043 74 | 100 A | 4 | FR 304 100 A |
| 2 | 0043 78 | 125 A | 4 | FR 304 125 A |

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | | **Rozłączniki FR 300 z sygnalizacją** | | |
| | | **Jednobiegunowy 250 V~** | | |
| 10 | 0043 03 | 20 A | 1 | FR 301 20 A z sygn. |
| | | **Dwubiegunowy 400 V~** | | |
| 10 | 0043 23 | 20 A | 2 | FR 302 20 A z sygn. |

# FRX 300
## rozłączniki izolacyjne



0073 68



0023 58

## Rozłączniki izolacyjne FRX 300

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | | **Dwubiegunowy 400 V~** | | |
| 2 | 0023 56 | 40 A | 2 | FRX 302 40 A |
| 2 | 0023 57 | 63 A | 2 | FRX 302 63 A |
| 2 | 0023 58 | 100 A | 2 | FRX 302 100 A |
| 2 | 0023 59 | 125 A | 2 | FRX 302 125 A |
| | | **Trójbiegunowy 400 V~** | | |
| 1 | 0023 66 | 40 A | 3 | FRX 303 40 A |
| 1 | 0023 67 | 63 A | 3 | FRX 303 63 A |
| 1 | 0023 68 | 100 A | 3 | FRX 303 100 A |
| 1 | 0023 69 | 125 A | 3 | FRX 303 125 A |
| | | **Czterobiegunowy 400 V~** | | |
| 1 | 0023 76 | 40 A | 4 | FRX 304 40 A |
| 1 | 0023 77 | 63 A | 4 | FRX 304 63 A |
| 1 | 0023 78 | 100 A | 4 | FRX 304 100 A |
| 1 | 0023 79 | 125 A | 4 | FRX 304 125 A |

# przełączniki


0043 82


0043 83


0043 88


0046 55

| Pak. | Nr ref. | Przełączniki | Prąd znamionowy $I_n$ | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|
| | | **Przełącznik** | | |
| | | Napięcie znamionowe 250 V~. | | |
| 10 | 0043 82 | | 20 A | 1 |
| | | **Przełącznik podwójny** | | |
| | | Napięcie znamionowe 400 V~. | | |
| 5 | 0043 83 | | 20 A | 2 |
| | | **Przełącznik z punktem neutralnym środkowym** | | |
| | | Napięcie znamionowe 250 V~. | | |
| 10 | 0043 85 | | 20 A | 1 |
| | | **Podwójny przełącznik z punktem neutralnym środkowym** | | |
| | | Napięcie znamionowe 400 V~. | | |
| 5 | 0043 86 | | 20 A | 2 |
| | | **Przełącznik z + r** | | |
| | | Napięcie znamionowe 250 V~. | | |
| 10 | 0043 88 | | 20 A | 1 |

| Pak. | Nr ref. | Przełączniki obrotowe | | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|
| | | **4-położeniowy + położenie Stop 1-biegunowy** | | |
| 1 | 0046 55 | | 16 A 400 V~ | 3 |
| | | **2-położeniowy z powrotem automatycznym 2-biegunowy** | | |
| 1 | 0046 56 | | 16 A 400 V~ | 3 |
| | | **2-położeniowy + położenie Stop 2-biegunowy** | | |
| 1 | 0046 58 | | 16 A 400 V~ | 3 |

# LP 300
## łączniki przyciskowe


0044 53


0044 68

### Łączniki przyciskowe

Wyposażone są w umieszczony w bocznej ściance obudowy przełącznik rodzaju pracy: monostabilny, bistabilny. Łącznik dostarczany jest fabrycznie z przyciskiem w kolorze szarym.

| Pak. | Nr ref. | Rodzaj zestyku | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0044 53 | 1z | 1 | LP 301 |
| 10 | 0044 54 | 1r | 1 | LP 302 |
| 10 | 0044 55 | 2z | 1 | LP 311 |
| 10 | 0044 58 | 1z + 1r | 1 | LP 312 |

**Z lampką**

Napięcie znamionowe lampki 230 V~, gwint E10

| Pak. | Nr ref. | Rodzaj zestyku | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt | Kolor klosza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0044 63 | 1z + L | 1 | LP 351 | zielony |
| 10 | 0044 64 | 1r + L | 1 | LP 352 | czerwony |

### Łączniki przyciskowe podwójne

| Pak. | Nr ref. | Rodzaj zestyku | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt | Kolor przycisku |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0044 68 | 1z + 1r | 1 | LP 322 | zielony<br>czerwony |

# L 300
## lampki sygnalizacyjne


0044 88


0031 43

## Lampki sygnalizacyjne

**Z wymiennym neonowym elementem świecącym**

Możliwość zmiany koloru klosza.

| Pak. | Nr ref. | Kolor klosza | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0044 84 | Czerwony | 1 | L 301 |
| 10 | 0044 83 | Zielony | 1 | L 303 |
| 10 | 0044 86 | Niebieski | 1 | L 304 |
| 10 | 0044 85 | Pomarańczowy | 1 | L 306 |
| 10 | 0044 87 | Bezbarwny | 1 | L 308 |
| 10 | 0044 88 | Zielony i czerwony | 1 | L 331 |

**Części zamienne**

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 0044 32 | Żarówka 8/12 V |
| 10 | 0044 33 | Żarówka 24 V |
| 10 | 0044 36 | Neonówka 230 V∿ |
| 10 | 0044 37 | Neonówka fluo. 230 V∿ |

## Lampki sygnalizacyjne

Z niewymiennym neonowym elementem świecącym.

| Pak. | Nr ref. | Kolor klosza | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 12/72 | 6040 78 | Czerwony | 1 | L 311 |
| 12/72 | 6040 77 | Zielony | 1 | L 313 |
| 12/72 | 6040 79 | Pomarańczowy | 1 | L 316 |

## Lampka sygnalizacyjna trójfazowa

Z niewymiennymi elementami świecącymi.

| Pak. | Nr ref. | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|
| 2 | 0031 43 | 0,5 | L 333 |

# programatory analogowe



0037 30



0037 53



0047 53

| Pak. | Nr ref. | | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| | | **Programatory dobowe** | |
| 1 | 0037 30 | Z silnikiem synchronicznym<br>1 kanał wyjściowy, zestyk 1z<br>230 V, 50 Hz | 1 |
| 1 | 0037 52 | Z silnikiem synchronicznym<br>1 kanał wyjściowy, zestyk przełączny<br>230 V, 50 Hz | 3 |
| 1 | 0037 40 | Sterowane generatorem kwarcowym<br>1 kanał wyjściowy, zestyk 1z<br>230 V, 50/60 Hz | 1 |
| 1 | 0037 53 | Sterowane generatorem kwarcowym<br>1 kanał wyjściowy, zestyk przełączny<br>230 V, 50/60 Hz | 3 |
| | | **Programatory tygodniowe** | |
| 1 | 0037 55 | Sterowane generatorem kwarcowym<br>1 kanał wyjściowy, zestyk przełączny<br>230 V, 50/60 Hz | 3 |
| | | **Programator dobowy** | |
| 1 | 0047 53 | 230 V, 50 Hz | 3 |
| | | **Programator tygodniowy** | |
| 1 | 0047 58 | 230 V, 50 Hz | 3 |

# programatory cyfrowe



0047 61



0047 72



0047 73

| Pak. | Nr ref. | | |
|---|---|---|---|
| | | **Jednokanałowy programator tygodniowy** | Szerokość w modułach 17,5 mm |
| 1 | 0047 61 | 230 V, 50 Hz | 2 |
| | | **Dwukanałowy programator tygodniowy** | |
| 1 | 0047 71 | 230 V, 50 Hz | 2 |
| 1 | 0047 72 | **Klucz danych (do programatorów 0047 61, 0047 71, 6047 68, 0047 64, 0047 67)**<br>- Za pomocą klucza danych można wczytywać do programatora programy sterujące<br>- Klucz danych można w prosty sposób programować przy pomocy komputera PC i programu AlphaSoft<br>- Za pomocą funkcji programatora można przenosić programy z programatora na klucz i w ten sposób programy wprowadzone do jednego programatora można w prosty sposób przenieść na inne programatory oraz wykonać kopie zabezpieczające<br>- Jeden klucz danych może pomieścić jeden kompletny zestaw programów | |
| 1 | 0047 73 | **Adapter PC**<br>- Służy do odczytu i zapisu kluczy na komputerze PC<br>- Zawiera oprogramowanie wspomagające programowanie AlphaSoft wersja 1.0<br>- Podłączany poprzez interfejs USB<br>- Wymagania systemowe: Windows 2000, ME, XP lub Windows 98 Second Edition<br>- Łącze USB | |

# programatory cyfrowe


0037 00


6047 77


6047 68

| Pak. | Nr ref. | | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| | | **Programatory czasowe cyfrowe, tygodniowe** | |
| | | Jeden program składa się z jednego załączenia i wyłączenia, skoordynowanych tygodniowo w bloki dzienne.<br>Bloki dzienne:<br>• poniedziałek – piątek (1-5)<br>• poniedziałek – niedziela (1-7)<br>• dowolny wybór dni tygodnia | |
| 1 | 0037 00 | 1 kanał wyjściowy<br>8 programów<br>1 zestyk przełączny<br>230 V | 1 |
| 1 | 6047 74 | 1 kanał wyjściowy<br>28 programów<br>1 zestyk przełączny<br>230 V, 50/60 Hz | 2 |
| 1 | 6047 77 | 2 kanały wyjściowe<br>14 programów na 1 kanał<br>2 zestyki przełączne<br>230 V, 50/60 Hz | 2 |
| | | **Programator cyfrowy sterowany zdalnie z nastawem czasowym** | |
| 1 | 6047 68 | Programator tygodniowy. Pozwala poprzez dodatkowe wejście sterownicze na załączenie kanału wyjściowego za pomocą łącznika na określony czas.<br>Ilość możliwych programów: 56<br>1 kanał wyjściowy<br>zestyk przełączny | 2 |
| | | **Programator cyfrowy astronomiczny** | |
| | | Programator jest przeznaczony do załączania i wyłączania obciążenia o świcie i o zmierzchu bez użycia zewnętrznej fotokomórki. Godziny wschodu i zachodu słońca są obliczone na podstawie zgromadzonych danych (data, aktualna godzina, współrzędne geograficzne miejsca zainstalowania) w pamięci programatora.<br>Główne przeznaczenie to sterowanie oświetleniem zewnętrznym.<br>Wbudowany 1h Test.<br>Możliwość wprowadzenia kodu zabezpieczającego. | |
| 1 | 0047 64 | 1 kanał wyjściowy<br>1 zestyk przełączny | 2 |
| 1 | 0047 67 | 2 kanały wyjściowe<br>2 zestyki przełączne | 2 |

# wyłączniki schodowe



0047 07



0047 04

| Pak. | Nr ref. | | Szerokość w modułach |
|---|---|---|---|
| 1 | 0047 07 | 230 V, 50/60 Hz,<br>zakres czasu 0,5 – 12 min,<br>1 zestyk zwierny 230 V/50 Hz,<br>16 A~ cos φ = 1<br>Funkcje ostrzegające<br>Obciążenia:<br>lampy halogenowe 2000 W<br>świetlówki 1000 VA<br>lampy energooszczędne 1000 W | 1 |
| 1 | 0047 04 | Wielofunkcyjny, następujące funkcje mogą zostać ustawione na bocznym przełączniku:<br>• standard<br>• z funkcją ostrzegającą<br>• z funkcją czasową 1 godz.<br>• z funkcjami ostrzegającą i czasową 1 godz.<br>Zakres czasu 0,5 – 12 min,<br>1 zestyk zwierny<br>230 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1<br>Obciążenia:<br>lampy halogenowe 2000 W<br>świetlówki 1000 VA<br>lampy energooszczędne 1000 W | 1 |

# wyłączniki zmierzchowe



0037 23

| Pak. | Nr ref. | **Wyłącznik zmierzchowy z 1 funkcją** |
|---|---|---|
| 1 | 0037 23 | Włącza obwód oświetlenia przy zachodzie słońca<br>i wyłącza przy wschodzie (parkingi, tereny rekreacyjne)<br>Obciążenie<br>• 1200 W lampy żarowe<br>• 800 VA lampy fluoro., kompensacja szeregowa<br>• 300 VA lampy fluoro., kompensacja równoległa 45 mF<br>Zasilanie: 230 V∿ 50/60 Hz<br>Wyjście: 5 A – 250 V∿ μ cos ϕ = 1<br>Reaguje na zmiany po 45 s<br>Regulacja poziomu załączenia: 0,5 ÷ 2000 luksów<br>Szerokość w modułach 17,5 mm: 2<br>Mocowany na wsporniku montażowym TH 35<br>Wyposażony w okienko do opisu aparatu |
| | | **Wyłącznik zmierzchowy z 4 funkcjami** |
| 1 | 0037 25 | Możliwe 4 programy:<br>1 – Włącza oświetlenie przy zachodzie i wyłącza przy wschodzie słońca (parkingi, tereny rekreacyjne)<br>2 – Wyłącza, kiedy poziom oświetlenia zewnątrz jest niski, i załącza, gdy poziom oświetlenia wzrośnie (imituje cykl dzienny w szklarniach)<br>3 – Automatycznie włącza oświetlenie przy zachodzie słońca. Wyłączenie następuje po naciśnięciu przycisku lub przez programator (okna wystawowe lub znaki podświetlane)<br>4 – Automatycznie wyłącza obwód przy spadku natężenia oświetlenia. Wyłączenie następuje po naciśnięciu przycisku lub programatorem (biura, sklepy)<br>Obciążenia:<br>• 2000 W lampy żarowe<br>• 2000 VA lampy fluoro., kompensacja szeregowa<br>• 300 VA lampy fluoro., kompensacja równoległa 45 mF<br>Zasilanie: 230/240 V∿ 50/60 Hz<br>Wyjście: 10 A – 250 V∿ μ cos ϕ = 1<br>Reaguje na zmiany po 5 s<br>Możliwość wymuszenia zadziałania w celu sprawdzenia obwodu<br>Regulacja poziomu załączenia: 0,5 ÷ 2000 luksów<br>Szerokość w modułach 17,5 mm: 5<br>Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35 |

# wyłączniki zmierzchowe

| Pak. | Nr ref. | **Wyłącznik zmierzchowy programowany** |
|---|---|---|
| 1 | 0037 21 | Załącza oświetlenie w zależności od czasu<br>i natężenia oświetlenia zewnętrznego<br>Zasilanie: 230 Va 50/60 Hz<br>Wyjście: 10 A – 250 V∿ μ cos ϕ = 1, zestyk przeł.<br>Minimalna przerwa między włączeniem<br>a wyłączeniem: 1 minuta<br>Rezerwa pracy: 100 h<br>Pamięć: 8 programów (dzień/tydzień)<br>Regulacja poziomu załączenia: 2 ÷ 2000 luksów<br>Reaguje na zmiany po 60 s<br>Ręczne sterowanie: włącz/program/stop<br>Przycisk zmiany czasu lato/zima<br>Czasowe ręczne włączanie z automatycznym<br>powrotem do programu<br>Szerokość w modułach: 2 |

| | | **Akcesoria** | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0695 18 |  | Fotokomórka (fotorezystor)<br>Do montowania z wyłącznikami<br>zmierzchowymi o nr ref. 0037 21,<br>0037 23 lub 0037 25<br>Do instalacji w puszce Plexo 0696 51 |
| 10 | 0696 51 |  | Puszka pojedyncza<br>1 nasadka górna, 1 wejście<br>1 nasadka dolna, 1 wyjście |

# regulatory natężenia oświetlenia


0036 59


0036 58


0036 71

| Pak. | Nr ref. | Regulatory natężenia oświetlenia | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0036 59 | 60-600 W<br>Lampy żarowe, lampy halogenowe 230 V~, lampy halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym | 2 |
| 1 | 0036 58 | do 800 VA<br>Lampy fluorescencyjne ø 26 i ø 36, lampy kompaktowe z wbudowanym statecznikiem 1-10 V, diody LED | 2 |
| 1 | 0036 60 | do 1000 VA<br>Lampy fluorescencyjne ø 26 i ø 38, lampy halogenowe z transformatorem elektronicznym, lampy kompaktowe z wbudowanym statecznikiem, diody LED | 4 |
| 1 | 0036 71 | do 1000 W<br>Lampy żarowe, lampy halogenowe 230 V lampy halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym, lampy halogenowe z transformatorem elektronicznym | 6 |
| 1 | 0036 80 | Zasilanie BUS do zdalnego regulatora natężenia światła (nr ref. 0036 60, 0036 71) | 2 |

# termostat



0038 40

| Pak. | Nr ref. | **Termostat** |
|---|---|---|
| 1 | 0038 40 | Zakres regulacji: 3°C do 30°C<br>Regulacja temperatury pokrętłem<br>Wyjście: zestyk przełączny, 6 A 250 V~ cos Ø = 1<br>Szerokość w modułach 17,5 mm: 2<br>Możliwość przyłączania: 1 do 4 $mm^2$<br>Sygnalizacja załączania<br>Wyposażony w okienko do opisu aparatu<br>Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35<br>Sonda do termostatu<br>Umieszczana 1,5 m nad podłogą.<br>Maksymalna odległość pomiędzy termostatem<br>a sondą: 50 m (przewody nieekranowane).<br>Montowana w uchwycie o nr ref. 0802 51<br>i ramce o nr ref. 0788 02. |
| 1 | 0767 23 | Sonda Mosaic 45 |
| 10 | 0802 51 | Uchwyt |
| 10 | 0788 02 | Ramka |

**Schemat podłączenia termostatu**



# SM 300
## styczniki


0040 33


0040 53

### Styczniki – prąd znamionowy $I_{th} = I_e = 16$ A (AC7a) standardowe

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy [A] | Rodzaj zestyków | Napięcie cewki [V∿] | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040 33 | 16 | 1z + 1r | 24 | 1 | SM 316 24-zr |
| 1 | 0040 38 | 16 | 1z + 1r | 230 | 1 | SM 316 230-zr |

### Styczniki – prąd znamionowy $I_{th} = I_e = 20$ A (AC7a) standardowe

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy [A] | Rodzaj zestyków | Napięcie cewki [V∿] | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040 41 | 20 | 2z | 24 | 1 | SM 320 24-2z |
| 1 | 0040 31 | 20 | 4z | 24 | 2 | SM 320 24-4z |
| 1 | 0040 49 | 20 | 2z | 230 | 1 | SM 320 230-2z |
| 1 | 0040 50 | 20 | 2r | 230 | 1 | SM 320 230-2r |
| 1 | 0040 53 | 20 | 4z | 230 | 2 | SM 320 230-4z |
| 1 | 0040 54 | 20 | 4r | 230 | 2 | SM 320 230-4r |
| 1 | 0040 55 | 20 | 2z + 2r | 230 | 2 | SM 320 230-2z2r |

### Styczniki – prąd znamionowy $I_{th} = I_e = 20$ A (AC7a) ciche

dB

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy [A] | Rodzaj zestyków | Napięcie cewki [V∿] | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040 62 | 20 | 4z | 230 | 2 | SM 320 230S-4z |

### Styczniki – prąd znamionowy $I_{th} = I_e = 25$ A (AC7a) standardowe

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy [A] | Rodzaj zestyków | Napięcie cewki [V∿] | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040 43 | 25 | 4z | 24 | 2 | SM 325 24-4z |
| 1 | 0040 46 | 25 | 2z | 230 | 1 | SM 325 230-2z |
| 1 | 0040 34 | 25 | 4z | 230 | 2 | SM 325 230-4z |
| 1 | 0040 39 | 25 | 3z + 1r | 230 | 2 | SM 325 230-3z1r |

### Styczniki – prąd znamionowy $I_{th} = I_e = 25$ A (AC7a) ciche

dB

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy [A] | Rodzaj zestyków | Napięcie cewki [V∿] | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040 63 | 25 | 2z | 24 | 1 | SM 325 24S-2z |
| 1 | 0040 30 | 25 | 2z | 230 | 1 | SM 325 230S-2z |
| 1 | 0040 65 | 25 | 4z | 230 | 2 | SM 325 230S-4z |

# SM 300
## styczniki



0040 70



0040 85

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy [A] | Rodzaj zestyków | Napięcie cewki [V∿] | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Styczniki – prąd znamionowy $I_{th} = I_e = 40$ A (AC7a) standardowe** | | | | | | |
| 1 | 0040 67 | 40 | 4z | 24 | 3 | SM 340 24-4z |
| 1 | 0040 70 | 40 | 4z | 230 | 3 | SM 340 230-4z |
| 1 | 0040 72 | 40 | 3z + 1r | 230 | 3 | SM 340 230-3z1r |
| **Styczniki – prąd znamionowy $I_{th} = I_e = 40$ A (AC7a) ciche** | | | | | | |
| 1 | 0040 83 | 40 | 4z | 230 | 3 | SM 340 230S-4z |
| **Styczniki – prąd znamionowy $I_{th} = I_e = 63$ A (AC7a) standardowe** | | | | | | |
| 1 | 0040 74 | 63 | 4z | 24 | 3 | SM 363 24-4z |
| 1 | 0040 78 | 63 | 4z | 230 | 3 | SM 363 230-4z |
| **Styczniki – prąd znamionowy $I_{th} = I_e = 100$ A (AC7a) standardowe** | | | | | | |
| 1 | 0040 99 | 100 | 4z | 230 | 6 | SM 310 230-4z |

### Styki pomocnicze do styczników SM 300

Zgodność z normą EN 60947.
Napięcie znamionowe 250 V∿.

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy [A] | Rodzaj zestyków | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040 85 | 5 | 1z + 1r | 0,5 | PS 385 (nie dotyczy 0040 99) |
| 1 | 0035 45 | 5 | 1z + 1r | 0,5 | PS 390 (dotyczy wyłącznie 0040 99) |

### Osłona przyłączy i wkrętów

| Pak. | Nr ref. | |
|---|---|---|
| 2 | 0044 38 | Przeznaczona do osłonięcia przyłączy i wkrętów stycznika SM 340 i SM 363 |

# PB 300
## przekaźniki bistabilne


0040 15


0040 85

## Przekaźniki bistabilne

**Jednobiegunowe 16 A 250 V∿**

| Pak. | Nr ref. | Rodzaj zestyku | Napięcie sterowania [V] ∿ | Napięcie sterowania [V] ⎓ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0040 15 | 1z | 230 | 110 | 1 | PB 301-230 |

**Dwubiegunowe 16 A 250 V∿**

| Pak. | Nr ref. | Rodzaj zestyku | Napięcie sterowania [V] ∿ | Napięcie sterowania [V] ⎓ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0040 16 | 2z | 230 | 110 | 1 | PB 302-230 |

**Czterobiegunowe 16 A 400 V∿**

| Pak. | Nr ref. | Rodzaj zestyku | Napięcie sterowania [V] ∿ | Napięcie sterowania [V] ⎓ | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040 19 | 4z | 230 | 110 | 2 | PB 304-230 |

## Wyposażenie pomocnicze PB

**Styki pomocnicze**

Możliwość zamontowania z lewej strony jednego styku pomocniczego do jednego przekaźnika.
Zgodność z normą EN 60 947-5-1.
Napięcie znamionowe 250 V∿.

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamionowy $I_n$ | Rodzaj zestyku | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040 85 | 2 A | z + r | 0,5 |

**Przetworniki sterujące PB**

Montowane z lewej strony przekaźnika.
Generator jednego impulsu.

| Pak. | Nr ref. | Napięcie | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0040 87 | 230 V∿ | 0,5 |

**Kompensator do przekaźników PB**

Przeznaczony do sterowania przekaźnikami bistabilnymi z łączników przyciskowych podświetlanych.

| Pak. | Nr ref. | Napięcie | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0040 89 | 230 V∿ | 1 |

# mierniki elektryczne



0046 02



0046 00

| Pak. | Nr ref. | Amperomierze |
|---|---|---|
| | | **Amperomierz analogowy** |
| 1 | 0046 02 | Amperomierz do pomiaru natężenia prądu przemiennego, metodą bezpośrednią<br>Mocowanie na wsporniku TH 35<br>Zakres pomiarowy: 0-30 A; Szerokość w modułach 17,5 mm: 4 |
| 1 | 0046 00 | Amperomierz do pomiaru natężenia prądu przemiennego metodą pośrednią<br>Pomiar za pomocą przekładnika (CT)<br>Skala dobierana w zależności od wartości mierzonego natężenia prądu<br>Szerokość w modułach 17,5 mm: 4 |
| | | **Skale do amperomierza o nr ref. 0046 00** |
| 2 | 0046 10 | 0-50 A |
| 2 | 0046 13 | 0-100 A |
| 2 | 0046 15 | 0-200 A |
| 2 | 0046 16 | 0-250 A |
| 2 | 0046 17 | 0-300 A |
| 2 | 0046 18 | 0-400 A |
| 2 | 0046 20 | 0-600 A |
| 2 | 0046 21 | 0-800 A |
| 2 | 0046 22 | 0-1000 A |
| 2 | 0046 66 | 0-1250 A |
| 2 | 0046 24 | 0-1500 A |
| 2 | 0046 25 | 0-2000 A |
| | | **Amperomierz/woltomierz cyfrowy** |
| 1 | 0046 63 | Wskazanie od 0 do 999 A, kA, V<br>• amperomierz – pomiar poprzez przekładniki prądowe 0-5 A (100/5, 400/5, 600/5, 1000/5), skala 0-8000 A<br>• woltomierz – zakres 0-500 V |



# mierniki elektryczne



0046 52



0046 64

| Pak. | Nr ref. | |
|---|---|---|
| | | **Woltomierze** |
| | | Szerokość w modułach 17,5 mm: 4.<br>Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35. |
| | | **Woltomierz analogowy** |
| 1 | 0046 60 | Do pomiaru napięcia stałego i przemiennego w obwodach elektrycznych.<br>Zakres 0-500 V |
| | | **Przełączniki pomiarowe** |
| | | Do ręcznego przełączania.<br>Szerokość w modułach 17,5 mm: 3.<br>Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35. |
| | | **4-pozycyjny do amperomierzy** |
| 1 | 0046 50 | Do pomiaru półpośredniego (poprzez przekładniki pomiarowe) natężenia prądu w instalacjach 3-fazowych z użyciem jednego amperomierza |
| | | **4-pozycyjny do woltomierzy** |
| 1 | 0046 52 | Do pomiaru napięcia faza-faza w instalacjach 3-fazowych z użyciem jednego woltomierza |
| | | **7-pozycyjny do woltomierzy** |
| 1 | 0046 53 | Do pomiaru napięcia faza-N w instalacjach 3-fazowych z użyciem jednego woltomierza |
| | | **Częstotliwościomierz** |
| | | Do pomiaru częstotliwości w sieci 230 V∿.<br>Napięcie zasilania: 230 V∿ (przyłączany do obwodu mierzonego).<br>Wyświetlacz 3-cyfrowy, zielony.<br>Szerokość w modułach 17,5 mm: 4.<br>Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35. |
| 1 | 0046 64 | Zakres 40-80 Hz |

# liczniki energii elektrycznej


0046 74


0046 94


0046 91

| Pak. | Nr ref. | | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| | | **1-fazowy licznik energii elektrycznej** | |
| | | **Pomiar bezpośredni** | |
| | | Napięcie pracy 230 V~ 50/60 Hz. | |
| 1 | 0046 72 | Do 63 A | 2 |
| | | Wyświetlacz: LCD (5 cyfr) | |
| | | Pomiar w kWh lub MWh | |
| | | **3-fazowy licznik energii elektrycznej** | |
| | | **Pomiar bezpośredni.** | |
| | | Napięcie pracy 3 x 230/400 V~ 50/60 Hz. | |
| 1 | 0046 73 | Do 63 A | 4 |
| | | Z nadajnikiem impulsów | |
| | | Wyświetlacz: LCD (5 cyfr) | |
| | | Pomiar w kWh lub MWh | |
| | | **Pomiar półpośredni** | |
| | | Napięcie pracy 3 x 230/400 V~ 50/60 Hz, 3 x 400 V~ 50/60 Hz. | |
| 1 | 0046 74 | Do 8000 A | 4 |
| | | Pomiar poprzez przekładniki prądowe CT-x/5A z nadajnikiem impulsów | |
| | | Wyświetlacz: LCD (5 cyfr) | |
| | | Pomiar w kWh lub MWh | |
| | | **Licznik czasu pracy urządzenia** | |
| | | Licznik zlicza godziny pracy maszyny w celu sprawdzenia sumarycznego czasu pracy urządzenia, aby zapewnić okresowe serwisowanie (bez możliwości kasowania). | |
| 1 | 0046 94 | 230 V~ 50 Hz | 2 |
| 1 | 0046 91 | 24 V~ 50 Hz | 2 |

# transformatory



0042 25



0042 51

| Pak. | Nr ref. | Napięcie wtórne [V∿] | Szer. w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| | | **Transformatory dzwonkowe** | |
| | | **230 V∿/8 V∿** | |
| 1 | 0042 20 | 8 | 2 |
| | | **230 V∿/12 V∿ lub 8 V∿** | |
| 1 | 0042 25 | 12/8 | 2 |
| 1 | 0042 41 | 12/8 | 4 |
| | | **230 V∿/12 V∿ lub 24 V∿** | |
| 1 | 0042 37 | 12/24 | 4 |

| Pak. | Nr ref. | Moc [VA] | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|
| | | **Transformatory bezpieczeństwa** | |
| | | **230 V∿/12 V∿ lub 24 V∿** | |
| 1 | 0042 51 | 16 | 4 |
| 1 | 0042 52 | 25 | 4 |
| 1 | 0042 53 | 40 | 5 |
| 1 | 0042 54 | 63 | 5 |



**Mierniki do montażu na drzwiach rozdzielnicy**

**Patrz Katalog Generalny**

# dzwonki
# gniazda wtykowe


0041 01


0041 07


0042 80


0042 82

## Brzęczyki

Poziom dźwięku w odległości 1 m = 75 dB.

| Pak. | Nr ref. | Napięcie [V] | Pobór prądu [mA] | Moc [VA] | Szer. w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0041 10 | 8/12 | 553 | 4 | 1 |
| 5 | 0041 11 | 24 | 177 | 5 | 1 |
| 10 | 0041 13 | 230 | 20 | 6 | 1 |

## Dzwonki

Poziom dźwięku w odległości 1 m = 78 dB.

| Pak. | Nr ref. | Napięcie [V] | Pobór prądu [mA] | Moc [VA] | Szer. w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0041 01 | 8/12 | 600 | 4,8 | 1 |
| 10 | 0041 07 | 230 | 23 | 4 | 1 |

## Gniazda wtykowe

Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35.

| Pak. | Nr ref. | Prąd znamion. [A] | Napięcie znamion. [V] | Biegunowość | Szer. w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0042 80 | 10/16 | 250 V~ | 2P+Z z przesłoną | 2,5 |
| 10 | 0042 82 | 10/16 | 250 V~ | 2P+Z z przesłoną i blokadą do obwodów wydzielonych | 2,5 |



# Urodzaj w ofercie

- możliwość zabudowy aparatów od 1 do 72 modułów
- II klasa ochronności
- prosty i wygodny montaż aparatów
- wysoka estetyka wykonania
- kilka rodzajów drzwiczek do wyboru
- współpraca z kanałami DLP
- możliwość łączenia rozdzielnic w zestawy

## > Rozdzielnice modułowe o zwiększonym IP



**RN 55**
IP55, do zabudowy aparatów od 2 do 54 modułów

## Rozdzielnice modułowe naścienne



**Rozdzielnice Nedbox**
do zabudowy aparatów
od 8 do 48 modułów



**Rozdzielnice Ekinoxe**
do zabudowy aparatów
od 1 do 52 modułów.
Doskonała współpraca
z kanałami DLP



**Rozdzielnice Ekinoxe TX**
do zabudowy aparatów
od 18 do 72 modułów.
18 modułów w rzędzie

## Rozdzielnice modułowe wnękowe



**Rozdzielnice RWN**
do zabudowy aparatów
od 6 do 48 modułów



**Rozdzielnice Ekinoxe TX**
do zabudowy aparatów
od 36 do 72 modułów.
18 modułów w rzędzie



**Rozdzielnice Practibox**
do zabudowy aparatów
od 6 do 36 modułów.
12 modułów w rzędzie

# etykiety, spacje, osłony, ograniczniki, wsporniki


0044 40



0016 91


0364 78


0044 05


0044 06

## Spacje

Przeznaczone do wypełnienia pustych przestrzeni podczas montażu aparatów modułowych i przeprowadzania przewodów. Spacje stanowią również doskonałą izolację termiczną pomiędzy montowanymi obok siebie wyłącznikami nadprądowymi, silnikowymi...

| Pak. | Nr ref. | Szerokość w modułach 17,5 mm |
|---|---|---|
| 10 | 0044 40 | 0,5 |
| 5 | 0044 41 | 1 |

## Osłony przyłączy

Osłaniają przyłącza aparatów elektrycznych oraz okablowanie w rozdzielnicach, które nie posiadają osłon maskujących.
Wykonane z materiału izolacyjnego.
Kolor szary, RAL 7035.
Szerokość 45 mm.
Długość 1 m.
OP 1 mocowane są zatrzaskowo na wspornikach osłony WO 1.
WO 1 mocowane są zatrzaskowo na wsporniku montażowym TH 35.

| Pak. | Nr ref. | Nazwa |
|---|---|---|
| 5 | 0016 91 | Osłona przyłączy |
| 10 | 0016 90 | Wspornik osłony |

## Ograniczniki (bez wkrętów)

Przeznaczone do unieruchamiania i pozycjonowania aparatów na wspornikach montażowych TH 35.

| Pak. | Nr ref. | Nazwa |
|---|---|---|
| 100 | 0364 78 | Do wkrętów M4 |
| 100 | 0364 79 | Do wkrętów M6 |

## Wsporniki

Przeznaczone do mocowania w rozdzielnicach razem z aparatami modułowymi na wspornikach TH 35. Na ich powierzchni przedniej można mocować inne aparaty niemodułowe (łączniki przyciskowe, lampki sygnalizacyjne, gniazda bezpieczników aparatów).

| Pak. | Nr ref. | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
|---|---|---|---|
| 10 | 0044 05 | 3 | Wspornik modułowy |
| 10 | 0044 06 | 3 | Wspornik modułowy |

# S
## obudowy


0013 56


6052 72

| Pak. | Nr ref. | Liczba modułów 17,5 mm w rzędzie | Produkt |
|---|---|---|---|
| | | **Obudowy bez listew przyłączeniowych** | |
| 50 | 0013 56 | 2 | S 2 |
| 30 | 6052 70 | 4 | S 4 |
| 20 | 6052 72 | 6 | S 6 |
| | | **Obudowy z listwami przyłączeniowymi N + PE** | |
| 20 | 6052 71 | 6 | S 6 |

# Nedbox
## rozdzielnice naścienne

| Pak. | Nr ref. | Liczba rzędów | Ilość modułów 17,5 mm w rzędzie | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| | | **Rozdzielnice jednorzędowe drzwi białe** | | |
| 5 | 6012 35 | 1 | 8 | Nedbox 1 x 8 drzwi białe |
| 10 | 6012 36 | 1 | 12 (+1) | Nedbox 1 x 12 drzwi białe |
| | | **Rozdzielnice jednorzędowe drzwi transparentne** | | |
| 5 | 6012 45 | 1 | 8 | Nedbox 1 x 8 drzwi transparentne |
| 10 | 6012 46 | 1 | 12 (+1) | Nedbox 1 x 12 drzwi transparentne |
| | | **Rozdzielnice jednorzędowe drzwi metalowe białe** | | |
| 10 | 6012 56 | 1 | 12 (+1) | Nedbox 1 x 12 drzwi metalowe białe |

| Pak. | Nr ref. | Produkt |
|---|---|---|
| | | **Wyposażenie dodatkowe** |
| 1 | 0014 91 | Zamek do drzwiczek (wkładka patentowa) |
| 1 | 0013 89 | Wyposażenie do plombowania |
| 20 | 0016 60 | Osłonka o szerokości 5 modułów z możliwością obcięcia do 0,5 modułu<br>Kolor RAL 9010<br>Służy do zaślepiania pustych miejsc na aparaty w pokrywie rozdzielnicy |
| | | **Listwy przyłączeniowe IP2x** |
| | | Do dodatkowego montażu w rozdzielnicy.<br>Długość listwy 47 mm.<br>4 zaciski o pojemności: od 1,5 do 16 $mm^2$. |
| 10 | 0048 50 | Kolor czarny |
| 10 | 0048 40 | Kolor niebieski |
| 10 | 0048 30 | Kolor zielony |

# Nedbox
## rozdzielnice naścienne


6012 37


6012 48


6012 49

### Rozdzielnice wielorzędowe drzwi białe

| Pak. | Nr ref. | Liczba rzędów | Ilość modułów 17,5 mm w rzędzie | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6012 37 | 2 x 12 (+1) | 12 (+1) | Nedbox 2 x 12 drzwi białe |
| 5 | 6012 38 | 3 x 12 (+1) | 12 (+1) | Nedbox 3 x 12 drzwi białe |
| 5 | 6012 39 | 4 x 12 (+1) | 12 (+1) | Nedbox 4 x 12 drzwi białe |

### Rozdzielnice wielorzędowe drzwi transparentne

| | | Liczba rzędów | Ilość modułów 17,5 mm w rzędzie | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6012 47 | 2 x 12 (+1) | 12 (+1) | Nedbox 2 x 12 drzwi transparentne |
| 5 | 6012 48 | 3 x 12 (+1) | 12 (+1) | Nedbox 3 x 12 drzwi transparentne |
| 5 | 6012 49 | 4 x 12 (+1) | 12 (+1) | Nedbox 4 x 12 drzwi transparentne |

### Rozdzielnice wielorzędowe drzwi metalowe białe

| | | Liczba rzędów | Ilość modułów 17,5 mm w rzędzie | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6012 57 | 2 x 12 (+1) | 12 (+1) | Nedbox 2 x 12 drzwi metalowe białe |
| 5 | 6012 58 | 3 x 12 (+1) | 12 (+1) | Nedbox 3 x 12 drzwi metalowe białe |
| 5 | 6012 59 | 4 x 12 (+1) | 12 (+1) | Nedbox 4 x 12 drzwi metalowe białe |

### Wyposażenie dodatkowe

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0014 91 | Zamek do drzwiczek (wkładka patentowa) |
| 1 | 0013 89 | Wyposażenie do plombowania |
| 20 | 0016 60 | Osłonka o szerokości 5 modułów<br>z możliwością obcięcia do 0,5 modułu<br>Kolor RAL 9010<br>Służy do zaślepiania pustych miejsc na aparaty<br>w pokrywie rozdzielnicy |

### Listwy przyłączeniowe IP2x

| | | |
|---|---|---|
| | | Do dodatkowego montażu w rozdzielnicy.<br>Długość listwy 47 mm.<br>4 zaciski o pojemności: od 1,5 do 16 mm$^2$. |
| 10 | 0048 50 | Kolor czarny |
| 10 | 0048 40 | Kolor niebieski |
| 10 | 0048 30 | Kolor zielony |

# Ekinoxe
## rozdzielnice naścienne


0013 21


0013 22


0013 31


0013 42

### Rozdzielnice Ekinoxe

| Pak. | Nr ref. | Liczba rzędów | Liczba modułów 17,5 mm w rzędzie | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0013 06 | 1 | 6 | Ekinoxe 1 x 6 |
| 1 | 0013 08 | 1 | 8 (+1) | Ekinoxe 1 x 8 |
| 1/10 | 0013 21 | 1 | 12 (+1) | Ekinoxe 1 x 12 |
| 1/5 | 0013 22 | 2 | 12 (+1) | Ekinoxe 2 x 12 |
| 1/5 | 0013 23 | 3 | 12 (+1) | Ekinoxe 3 x 12 |
| 1 | 0013 24 | 4 | 12 (+1) | Ekinoxe 4 x 12 |

### Drzwiczki izolacyjne do rozdzielnic Ekinoxe

**Białe**

| Pak. | Nr ref. | Do rozdzielnicy |
|---|---|---|
| 2 | 0013 28 | Ekinoxe 1 x 8 |
| 5 | 0013 31 | Ekinoxe 1 x 12 |
| 1 | 0013 32 | Ekinoxe 2 x 12 |
| 1 | 0013 33 | Ekinoxe 3 x 12 |
| 1 | 0013 34 | Ekinoxe 4 x 12 |

**Transparentne**

| Pak. | Nr ref. | Do rozdzielnicy |
|---|---|---|
| 1 | 0013 38 | Ekinoxe 1 x 8 |
| 1 | 0013 41 | Ekinoxe 1 x 12 |
| 1 | 0013 42 | Ekinoxe 2 x 12 |
| 1 | 0013 43 | Ekinoxe 3 x 12 |
| 1 | 0013 44 | Ekinoxe 4 x 12 |

# Ekinoxe TX

## rozdzielnice naścienne o pojemności 18 modułów w rzędzie



6070 51



6070 52

| Pak. | Nr ref. | Rozdzielnice | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Liczba rzędów | Ilość modułów 17,5 mm w rzędzie | Produkt |
| 1 | 6070 51 | 1 | 18 | Ekinoxe TX 1 x 18 |
| 1 | 6070 52 | 2 | 18 | Ekinoxe TX 2 x 18 |
| 1 | 6070 53 | 3 | 18 | Ekinoxe TX 3 x 18 |
| 1 | 6070 54 | 4 | 18 | Ekinoxe TX 4 x 18 |
| | | **Drzwiczki izolacyjne do rozdzielnic – białe** | | |
| 1 | 6070 76 | Do rozdzielnicy nr ref. 6070 51 | | |
| 1 | 6070 77 | Do rozdzielnicy nr ref. 6070 52 | | |
| 1 | 6070 78 | Do rozdzielnicy nr ref. 6070 53 | | |
| 1 | 6070 79 | Do rozdzielnicy nr ref. 6070 54 | | |
| | | **Drzwiczki izolacyjne do rozdzielnic – transparentne** | | |
| 1 | 6070 71 | Do rozdzielnicy nr ref. 6070 51 | | |
| 1 | 6070 72 | Do rozdzielnicy nr ref. 6070 52 | | |
| 1 | 6070 73 | Do rozdzielnicy nr ref. 6070 53 | | |
| 1 | 6070 74 | Do rozdzielnicy nr ref. 6070 54 | | |

# Ekinoxe TX
## rozdzielnice naścienne – akcesoria



0016 25



0016 40 + 0048 22

| Pak. | Nr ref. | Wyposażenie dodatkowe |
|---|---|---|
| | | **Zestaw do łączenia rozdzielnicy w zestawy** |
| 1 | 0016 25 | Umożliwia łączenie rozdzielnicy w zestawy pionowe i poziome. |
| | | **Zestaw do regulacji głębokości wspornika TH 35** |
| 1 | 0016 30 | Zestaw dwóch kształtowników umożliwiający regulację głębokości wspornika w przypadku montażu aparatów o dużej głębokości, takich jak: DPX 125, przekaźniki, transformatory itp. |
| | | **Wspornik dystansowy** |
| 1 | 0262 99 | Umożliwia mocowanie obok DPX 125, aparatów modułowych |
| | | **Wsporniki listew przyłączeniowych** |
| 5 | 0048 17 | Wspornik do montażu listew przyłączeniowych Standard oraz Domino (długość 276 mm) |
| | | **Wsporniki płaskie 12 x 2 do montażu listew IP2x** |
| 10 | 0048 19 | Długość 1 m |
| 5 | 0016 40 | Długość 318 mm do rozdzielnic Ekinoxe TX |
| 1 | 0013 90 | Zamek do drzwiczek |
| 20 | 0016 60 | Osłonka o szerokości 5 modułów z możliwością obcięcia do 0,5 modułu Kolor RAL 9010 Służy do zaślepiania pustych miejsc na aparaty w pokrywie rozdzielnicy |

NOWOŚĆ

# Practibox™
## rozdzielnice wnękowe


6011 17


6011 24

IP40 – IK07 z drzwiczkami.
Klasa ochronności ⧈.
Zgodność z normą PN-EN 60439-3.
Rozdzielnice 12-modułowe wyposażone w listwy przyłączeniowe N+PE.
Kolor RAL 9003.

### Rozdzielnice

| Pak. | Nr ref. | Liczba rzędów | Liczba modułów w rzędzie | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6011 10 | 1 | 6 | Practibox 1x6 |
| 1 | 6011 11 | 1 | 8 | Practibox 1x8 |
| 1 | 6011 17 | 1 | 12 | Practibox 1x12 |
| 1 | 6011 23 | 2 | 12 | Practibox 2x12 |
| 1 | 6011 24 | 3 | 12 | Practibox 3x12 |

### Akcesoria

| | | |
|---|---|---|
| 20 | 0016 60 | Osłonka o szerokości 5 modułów z możliwością obcięcia do 0,5 modułu. Kolor RAL 9010 |
| 10 | 6012 90 | Listwa przyłączeniowa 8N+8PE |
| 1 | 0019 66 | Zamek do drzwiczek<br>Tylko do rozdzielnic 2x12 i 3x12 |




## ■ Wymiary [mm]

### Rozdzielnice 1-rzędowe




| | 6 modułów | 8 modułów | 12 modułów |
|---|---|---|---|
| **A** | 230 | 266 | 334 |
| **B** | 186 | 188 | 225 |
| **C** | 27 | 27 | 31 |
| **D** | 180 | 180 | 208 |
| **E** | 208 | 244 | 287 |

### Rozdzielnice 2- i 3-rzędowe




| | 24 moduły | 36 modułów |
|---|---|---|
| **A** | 376 | 526 |
| **B** | 358 | 508 |
| **C** | 40 | 42 |

# Ekinoxe TX
## rozdzielnice wnękowe o pojemności 18 modułów w rzędzie


6070 62


6070 63

### IP40 IK07

Zgodność z normą: PN-EN 60439-3.
Stopień ochrony: IP40 (IK07).
Klasa ochronności ⧈.
Kolor biały RAL 9010.
Demontowalna konstrukcja wsporcza, umożliwiająca wykonanie okablowania w warsztacie.
Możliwość montażu DPX 125, na płytce mocującej nr ref. 0262 08 przy użyciu zestawu nr ref. 0016 30.
Wyposażone w listwy przyłączeniowe N + PE.
Uwaga: Zaleca się montaż rozdzielnicy w ścianie z zamontowaną konstrukcją wsporczą.

**Rozdzielnice z drzwiczkami transparentnymi[1]**

| Pak. | Nr ref. | Liczba rzędów | Ilość modułów 17,5 mm w rzędzie | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6070 62 | 2 | 18 | Ekinoxe TX 2 x 18 |
| 1 | 6070 63 | 3 | 18 | Ekinoxe TX 3 x 18 |
| 1 | 6070 64 | 4 | 18 | Ekinoxe TX 4 x 18 |

**Rozdzielnice z drzwiczkami izolacyjnymi[1] w kolorze białym**

| Pak. | Nr ref. | Liczba rzędów | Ilość modułów 17,5 mm w rzędzie | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6070 66 | 2 | 18 | Ekinoxe TX 2 x 18 |
| 1 | 6070 67 | 3 | 18 | Ekinoxe TX 3 x 18 |
| 1 | 6070 68 | 4 | 18 | Ekinoxe TX 4 x 18 |

**Wyposażenie dodatkowe**

| Pak. | Nr ref. | |
|---|---|---|
| 20 | 0016 60 | Osłonka o szerokości 5 modułów z możliwością obcięcia do 0,5 modułu Kolor RAL 9010 Służy do zaślepiania pustych miejsc na aparaty w pokrywie rozdzielnicy |
| 1 | 0016 30 | Zestaw do regulacji głębokości wspornika TH 35 |
| 1 | 0013 90 | Zamek do drzwiczek |
| 10 | 6070 99 | Zestaw do łączenia rozdzielnic w zestawy poziome |

[1] Komplet zawiera rozdzielnicę z drzwiczkami. W przypadku konieczności wymiany drzwiczek należy dobrać odpowiednie drzwiczki z rozdzielnic naściennych Ekinoxe TX.

# RWN
## rozdzielnice wnękowe


6024 22


6024 32

### Rozdzielnice z drzwiczkami izolacyjnymi w kolorze białym

| Pak. | Nr ref. | Liczba rzędów | Ilość modułów 17,5 mm w rzędzie | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6024 11 | 1 | 12 + 1 | RWN 1 x 12 drzwi białe |
| 1 | 6024 12 | 2 | 12 + 1 | RWN 2 x 12 drzwi białe |
| 1 | 6024 13 | 3 | 12 + 1 | RWN 3 x 12 drzwi białe |
| 1 | 6024 14 | 4 | 12 + 1 | RWN 4 x 12 drzwi białe |

### Rozdzielnice z drzwiczkami transparentnymi

| Pak. | Nr ref. | Liczba rzędów | Ilość modułów 17,5 mm w rzędzie | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6024 21 | 1 | 12 + 1 | RWN 1 x 12 drzwi transparentne |
| 1 | 6024 22 | 2 | 12 + 1 | RWN 2 x 12 drzwi transparentne |
| 1 | 6024 23 | 3 | 12 + 1 | RWN 3 x 12 drzwi transparentne |
| 1 | 6024 24 | 4 | 12 + 1 | RWN 4 x 12 drzwi transparentne |

### Rozdzielnice z drzwiczkami płaskimi metalowymi w kolorze białym

| Pak. | Nr ref. | Liczba rzędów | Ilość modułów 17,5 mm w rzędzie | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6024 31 | 1 | 12 + 1 | RWN 1 x 12 drzwi metalowe |
| 1 | 6024 32 | 2 | 12 + 1 | RWN 2 x 12 drzwi metalowe |
| 1 | 6024 33 | 3 | 12 + 1 | RWN 3 x 12 drzwi metalowe |
| 1 | 6024 34 | 4 | 12 + 1 | RWN 4 x 12 drzwi metalowe |

### Akcesoria

**Wyposażenie do montażu „w puste ściany”**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0014 90 | Zestaw 4 uchwytów + opaski kablowe |
| 1 | 0014 91 | Zamek do drzwiczek (wkładka patentowa) |
| 20 | 0016 60 | Osłonka o szerokości 5 modułów<br>z możliwością obcięcia do 0,5 modułu<br>Kolor RAL 9010<br>Służy do zaślepiania pustych miejsc na aparaty<br>w pokrywie rozdzielnicy |

**Biuro Regionalne w Warszawie**
Tulipan House, ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel.: (022) 549 23 46
fax: (022) 843 94 51
e-mail: warszawa@legrand.com.pl

**Biuro Handlowe w Łodzi**
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 Łódź
tel.: (042) 676 21 07
fax: (042) 676 21 13
e-mail: lodz@legrand.com.pl

**Biuro Regionalne w Lublinie**
ul. Wrońska 2
20-327 Lublin
tel.: (081) 744 77 15
fax: (081) 745 69 15
e-mail: lublin@legrand.com.pl

**Biuro Handlowe w Białymstoku**
ul. Gen. Andersa 38 pok. 201
15-113 Białystok
tel./fax: (085) 664 75 25
e-mail: bialystok@legrand.com.pl

**Biuro Handlowe w Kielcach**
ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
tel.: (081) 744 77 15
fax: (041) 345 21 40
e-mail: kielce@legrand.com.pl

**Biuro Regionalne we Wrocławiu**
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
tel.: (071) 780 41 43/81
fax: (071) 780 41 20
e-mail: wroclaw@legrand.com.pl

**Biuro Handlowe w Poznaniu**
ul. Gdyńska 45
61-016 Poznań
tel.: (061) 887 90 92
fax: (061) 887 90 78
e-mail: poznan@legrand.com.pl

**Biuro Regionalne w Krakowie**
ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
tel.: (012) 623 30 40
fax: (012) 623 30 48/49
e-mail: krakow@legrand.com.pl

**Biuro Handlowe w Katowicach**
ul. Siemianowicka 7D
40-301 Katowice
tel.: (032) 607 12 44/45
fax: (032) 253 01 14
e-mail: katowice@legrand.com.pl

**Biuro Regionalne w Gdańsku**
ul. Twarda 12
80-871 Gdańsk
tel.: (058) 341 91 87
fax: (058) 341 92 01
e-mail: gdansk@legrand.com.pl

**Biuro Handlowe w Bydgoszczy**
ul. Rumińskiego 6
85-030 Bydgoszcz
tel.: (058) 341 91 87
fax: (052) 347 13 17
e-mail: bydgoszcz@legrand.com.pl

**Biuro Handlowe w Szczecinie**
ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
tel.: (091) 489 23 03
fax: (091) 489 23 02
e-mail: szczecin@legrand.com.pl

**Informacja techniczna o produktach**

**0 801 133 084**

Z każdego miejsca w Polsce w godz. od 8.30 do 16.30 skonsultujecie się Państwo z nami za cenę połączenia lokalnego.

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Tulipan House
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel.: (022) 549 23 30
fax: (022) 843 94 51

PL 2009 03 002