
		Stoso-wane do	Liczba przewo-dów	Typ Nr artykułu		Opak.	Uwagi
Wyzwalacze różnicowoprądowe							
Zgodnie z IEC/EN 60947-2 Brak dopuszczenia UL/CSA. Nadają się do stosowania w systemach trój- i jednofazowych							
Czułe na prądy pulsujące na zasadzie sumowania prądów Do 3- i 4-bieg. wyłączników mocy NZM1(-4) i rozłączników mocy N1(-4) Zależne od napięcia sieci U_e = 200–415 V 50/60 Hz							
Instalacja po prawej stronie do I_n = 160 A przy I_{Cu} = 50 kA							
	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ = 0,03 A	NZM1 N(S)1	3-bieg.	**NZM1-XFI30R** 104603		1 szt.	Przy $I_{\triangle n}$ = 0,03 A: Czas opóźnienia t_v zawsze ustawiony na 10 ms. Ostrzeżenie > 30% $I_{\triangle n}$ przez żółtą diodę LED. Sygnalizacja wyzwolenia przez max 2 dobudowane styki pomocnicze (HIAFI): Z = M22-K01, R = M22-K10 są przestawiane przez dźwignię migową. Przy zastosowaniu wskaźnika wyzwolenia na bloku różnicowym styk rozwierny pracuje jako styk zwierny, a styk zwierny jako styk rozwierny. Styki podwójne są niedopuszczalne. Nie łączyć z obudową izolacyjną z tworzywa lub zespołem wyłącznika głównego do montażu na bocznej ścianie rozdzielni z kątownikiem montażowym. NZM1-XFI…R nie łączyć z dolną osłoną NZM1-XKSA. Nie łączyć NZM1-XFI…U z wyzwalaczami wzrostowymi lub zanikowymi, wyprzedzającymi stykami pomocniczymi. Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia jest określona przez zastosowane NZM1, NS1. Przy zastosowaniu rozłącznika N1 przez zastosowane zabezpieczenie zwarciowe → Dane techniczne. Plombowane przyciski sterujące.
		NZM1-4 N1-4	4-bieg.	**NZM1-4-XFI30R** 104606			
	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ = 0,3 A	NZM1 N(S)1	3-bieg.	**NZM1-XFI300R** 104604			
		NZM1-4 N1-4	4-bieg.	**NZM1-4-XFI300R** 104607			
	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ = 0,03-0,1-0,3-0,5-1-3 A Czas opóźnienia t_v = 10-60-150-300-450 ms	NZM1 N(S)1	3-bieg.	**NZM1-XFIR** 104605			
		NZM1-4 N1-4	4-bieg.	**NZM1-4-XFIR** 104608			
Montaż od dołu do 100 A							
	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ = 0,03 A	NZM1 N(S)1	3-bieg.	**NZM1-XFI30U** 104609		1 szt.	
		NZM1-4 N1-4	4-bieg.	**NZM1-4-XFI30U** 104612			
	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ = 0,3 A	NZM1 N(S)1	3-bieg.	**NZM1-XFI300U** 104610			
		NZM1-4 N1-4	4-bieg.	**NZM1-4-XFI300U** 104613			
	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ = 0,03-0,1-0,3-0,5-1-3 A Czas opóźnienia t_v = 10-60-150-300-450 ms	NZM1 N(S)1	3-bieg.	**NZM1-XFIU** 104611			
		NZM1-4 N1-4	4-bieg.	**NZM1-4-XFIU** 104614			
Montaż od dołu do 250 A							
Czułe na prądy pulsujące na zasadzie sumowania prądów Do 4-bieg. wyłączników mocy NZM2-4 i rozłączników mocy N2-4 Niezależne od napięcia sieci U_e = 280–690 V 50/60 Hz							
	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ = 0,03 A	NZM2-4 N2-4	4-bieg.	**NZM2-4-XFI30** 292343		1 szt.	Styki pomocnicze (1 Z, 1 R połączone) są cofane przyciskiem Reset. Nie łączyć z wykonaniem wtykowym, obudową izolacyjną z tworzywa lub zespołem wyłącznika głównego do montażu na bocznej ścianie rozdzielni z kątownikiem montażowym. Znamionowa, graniczna zdolność wyłączania zwarcia jest określona przez zainstalowany wyłącznik NZM2, a przy zastosowaniu rozłącznika N2 przez użyte zabezpieczenie zwarciowe → Dane techniczne. Plombowane przyciski sterujące.
	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ 0,1-0,3-1-3 A Czas opóźnienia t_v = 60-150-300-450 ms	NZM2-4 N2-4	4-bieg.	**NZM2-4-XFI** 292344		1 szt.	
Czułe na wszystkie prądy na zasadzie sumowania prądów (w zakresie 0–100 kHz) Do 4-bieg. wyłączników mocy NZM2-4 i rozłączników mocy N2-4 Wewnętrzne napięcie zasilania U_e = 50–400 V							
	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ = 0,03 A	NZM2-4 N2-4	4-bieg.	**NZM2-4-XFIA30** 292345		1 szt.	Zwrócić uwagę na próg zadziałania w zależności od częstotliwości! Patrz „Charakterystyki częstotliwościowe" Plombowane przyciski sterujące.
	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ 0,3- 0,5-1 A Czas opóźnienia t_v = 60-150-300-450 ms	NZM2-4 N2-4	4-bieg.	**NZM2-4-XFIA** 292346		1 szt.	