Karta produktu
Parametry

LUFV2
TeSys U - blok funkcyjny LUF - wskazanie obciążenia silnika 4...20 mA



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	TeSys
Opis skrócony	LUF
Typ produktu	Moduł funkcjonalny
Kompatybilność produktu	LUCB LUCC LUCD LUCM

Parametry Uzupełniające

Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Strona przenia
Główna funkcja dostępna	Wskazanie obciążenia silnika
[Us] znamionowe napięcie zasilania	24 V DC
Prąd wyjścia analogowego	4,2 mA
Rodzaj sygnału wyjściowego	Wartość stosunku Iśrednie/Ir w zakresie od 0 do 2 do LUCB i LUCD Wartość stosunku Iśrednie/Ir w zakresie od 0 do 3 do LUCC
Impedancja omowa obciążenia	<= 500 om 100 om typowy
Dokładność pomiarowa	+/- 6 % ze sterownikiem zaawansowanym +/- 10 % z jednostką sterowniczą wielofunkcyjną - rozdzielczość: 1 % lub Ir
Rozstaw połączeń	3,81 mm
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe 2 przewód 0,5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 0.25...0.34 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 0.14...0.75 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 0.14...0.5 mm² - sztywność kabla: sztywny - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 0.25...1 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 0.25...0.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 0.14...1 mm² - sztywność kabla: sztywny - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 0.14...1 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu
Skojarzny typ kabla	AWG 26...AWG 16
Moment dokręcania	0.2...0.25 N.m - ze śrubokrętem 2,5 mm płaski
Masa produktu	0.05 kg

Gwarancja

Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.