



	Liczba biegunów	Stosowane do	Przekroje doprowadzeń: Podłączenie	Przekroje doprowadzeń[1]) mm²	AWG/kcmil	Uzupełnienie typu Nr zam. Przy zamawianiu z aparatem podstawowym
Przyłącza przewodów sterujących						
	3- i 4-bieg.	NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)	Przyłącze śrubowe	1 x 0,75–2,5 2 x 0,75–1,5	1 x 18–14 2 x 18–16	–
	3- i 4-bieg.	NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)	Zaciski skrzynkowe			–
Osłona końcówek kabla						
	3-bieg	NZM2, PN2, NS2	Końcówki kablowe Cu Końcówki kablowe Al	1 x 10–185 2 x 4–70 1 x 10–50 2 x 10–50	–	–
	4-bieg.	NZM2-4, PN2-4, N2-4			–	–
Osłona końcówek kablowych						
	3-bieg.	NZM2, PN2, NS2	–	–	–	–
	4-bieg.	NZM2-4, PN2-4, N2-4	–	–	–	–
Płyty separacji międzyfazowej						
	3-bieg.	NZM2, PN2, N(S)2	–	–	–	–
	4-bieg.	NZM2-4, PN2-4, N2-4	–	–	–	–
Osłona końcówek kablowych, wyłamywana						
	3-bieg.	NZM2, PN2, N(S)2	–	–	–	**+NZM2-XKSFA0** 108269
			–	–	–	**+NZM2-XKSFAU** 108270
	4-bieg.	NZM2-4, PN2-4, N2-4	–	–	–	**+NZM2-4-XKSFA0** 108271
			–	–	–	**+NZM2-4-XKSFAU** 108272
Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X						
Do zacisków skrzynkowych						
	3-bieg.	NZM2, PN2, N(S)2	–	–	–	–
	4-bieg.	NZM2-4, PN2-4, N2-4	–	–	–	–
Do osłony końcówek kablowych NZM2(-4)-XKSA lub NZM2(-4) lub NZM2…(C)NA lub N(S)2…NA						
	3-bieg.	NZM2, PN2, N(S)2	–	–	–	–
	4-bieg.	NZM2-4, PN2-4, N2-4	–	–	–	–
Końcówki kablowe Cu						
Brak dopuszczenia UL/CSA. Końcówki kablowe stosowane bez osłony NZM3(-4)-XKSA muszą być izolowane.						
	3- i 4-bieg.	NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)	–	150 mm²	–	–
			–	120 mm²	–	–
			–	95 mm²	–	–
			–	185 mm²	–	–

Typ Nr zam. Przy dostawie pojedynczej	Opak.	Uwagi
NZM2-XSTS 260156	1 komplet	Zestaw zawiera części do dwóch zacisków (góra lub dół) wyłącznika 3- wzgl. 4-bieg. Wyposażenie standardowe przy zaciskach tunelowych
NZM-XSTK 266739	1 komplet	Stopień ochrony IP1X Nie można łączyć NZM-XSTK z zabezpieczeniem przed dotykiem IP2X oraz NZM1(-4)-XIPK. Wysokość wzgl. grubość przyłączy:
NZM2-XKSAE 119868	1 komplet	Zestaw zawiera części dla jednej strony (góra lub dół) wyłącznika 3- wzgl. 4-bieg. Zabezpieczenie przed dotykiem przy podłączaniu końcówek kablowych do przyłącza śrubowego Przy zastosowaniu izolowanych przewodów stopień ochrony IP2X
NZM2-4-XKSAE 119870	1 komplet	
NZM2-XKSA 260038	1 szt.	Zestaw zawiera części dla jednej strony (góra lub dół) wyłącznika 3- wzgl. 4-bieg. Zabezpieczenie przed dotykiem przy podłączeniu końcówek kablowych, szyn lub przy zastosowaniu zacisków tunelowych. Przy zastosowaniu izolowanych przewodów stopień ochrony IP1X.
NZM2-4-XKSA 266770	1 szt.	
NZM2-XKP 119864	1 komplet	Zestaw podstawowy zawiera części dla jednej strony (góra lub dół) wyłącznika 3- wzgl. 4-bieg. łącznie z płytą izolacyjną do płyty montażowej. Nie można łączyć z podłączeniem od tyłu NZM2(-4)-XKR. Izolacja ochronna do znamionowego napięcia pracy U_e = 415 V AC przy zachowaniu minimalnych odstępów.
NZM2-4-XKP 119865	1 komplet	
NZM2-XKSFA 104640	1 szt.	Zestaw zawiera części dla jednej strony (góra lub dół) wyłącznika 3- wzgl. 4-bieg. Zwiększenie zabezpieczenia przed dotykiem (uproszczona ochrona palców). O = montowane od góry U = montowane od dołu
	1 szt.	
NZM2-4-XKSFA 104641		
NZM2-XIPK 266773	1 komplet	Zestaw zawiera części dla jednej strony (góra lub dół) wyłącznika 3- wzgl. 4-bieg. Zwiększenie zabezpieczenia przed dotykiem do IP2X. Ochrona strefy podłączenia kabli do zacisków skrzynkowych. Przy dwóch przewodach maksymalny przekrój przewodów 25 mm² lub AWG4. Nie można łączyć z przyłączem przewodów sterujących NZM-XSTK.
NZM2-4-XIPK 266774	1 komplet	
NZM2-XIPA 266777	1 komplet	Zestaw zawiera części dla jednej strony (góra lub dół) wyłącznika 3- wzgl. 4-bieg. Zwiększenie zabezpieczenia przed dotykiem do IP2X. Przy nakładaniu na NZM2-..-(C)NA lub NZM…-NA obowiązuje: maksymalny przekrój 2 przewodów 25 mm² lub AWG4.
NZM2-4-XIPA 266778	1 komplet	
KS150-NZM7 059777	3 szt.	Zestaw zawiera jedną końcówkę kablową wyłącznika 3- wzgl. 4-bieg. Specjalna wąska końcówka kablowa.
KS120-NZM7 059776		
KS95-NZM7 059775		
NZM2-XKS185 260032		