Pozostały osprzęt do linii izolowanych

Złączki przewodowe wzdłużne SJ8


Stosowane do łączenia żył przewodów izolowanych. Złączki są izolowane, do ich zaciskania należy stosować odpowiednie szczęki. Po zaciśnięciu nie wymagają już dodatkowego izolowania.

TYP	PRZEKRÓJ PRZEWODU (mm²)	SZCZĘKI (rozmiar)	KOLOR KOŃCÓWEK	OPAKOWANIE (szt)
SJ8.16	16/16	E 173	niebieski	10
SJ8.25	25/25	E 173	pomarańczowy	10
SJ8.35	35/35	E 173	czerwony	10
SJ8.50	50/50	E 173	żółty	10
SJ8.70	70/70	E 173	biały	10
SJ8.95	95/95	E 215	szary	10
SJ8.120	120/120	E 215	różowy	10



Zestaw do zakładania uziemiaczy ST208 i ST208.57

Zestaw służy do zakładania uziemień przenośnych na liniach izolowanych nn. Składa się z 4 zacisków przebijających izolację i 4 izolowanych rożków do założenia typowego uziemiacza (zwieracza) stosowanego w liniach gołych. Rożki wyposażone są zdejmowane osłonki odizolowanej części rożka. W zestaw ST208 wchodzą 4 rożki i 4 zaciski SLIP22.1, a w zestaw ST208.57 - 4 rożki i 4 zaciski SLIW57. Wytrzymałość zwarciowa - 5 kA/1s.








TYP	PRZEKRÓJ PRZEWODU (mm²)	ŚREDNICA PRZEWODU (mm)	MOMENT DOKRĘCENIA (Nm)	MASA (g)	OPAK. (kpl)
ST208	10-95 Al 1,5-70 Cu	3-16	22	760	5
ST208.57	25-150 Al/Cu	8,4-18,5	15	752	5

Zacisk z gniazdem uziemiającym SLIW54.PMCC

Zacisk z gniazdem uziemiającym SLIW54.PMCC stosuje się do zwierania (uziemiania) linii izolowanej nn o przekroju 16 do 120 mm² mm z użyciem zwieraczy (uziemiaczy) przenośnych wyposażonych we wtyki z zamkiem bagnetowym. Osłona izolacyjna gniazda jest przesuwana, co umożliwia dostęp do zacisku bolcowego. Wewnętrzny otwór bolca służy do podłączenia wskaźnika napięcia. Wytrzymałość zwarciowa: 4 kA/s. **Uwaga:** odmiennie niż w zestawie ST208, w komplecie znajduje się 1 szt. zacisku z gniazdem uziemiającym. Dla zwierania (uziemiania) linii 1-fazowej należy zastosować 2 zaciski, a dla linii 3-fazowej 4 zaciski.





TYP	PRZEKRÓJ PRZEWODU (mm²)	ŚREDNICA PRZEWODU (mm)	MOMENT DOKRĘCENIA (Nm)	MASA (g)	OPAKOWANIE (szt)
SLIW54.PMCC	16-120	7,0 - 17,6	11 ± 1	160	1

Oprawy bezpiecznikowe SV29.253 i SV29.633

Oprawy bezpiecznikowe są stosowane do zabezpieczania opraw oświetleniowych oraz drobnych odbiorów. Mocowane są do zacisków przebijających izolację (SL11.118, SLIP12.05, SLIP22.1-oprawy 25 i 63 A, a oprawy 63 A także do SLIP32.2) zainstalowanych na przewodzie izolowanym (zaciski nie wchodzą w skład kompletu). Montaż oprawy na linii gołej - należy użyć zaciski jednostronnie przebijające izolację (SLIP12.127, SLIP22.127). Do opraw można przyłączać tylko przewody Cu. Przewód Al należy łączyć przez dodatkowy zacisk pośredniczący (SLIP12.05, SLIW52) i dalej łączyć przewodem Cu. Oprawy wyposażone są we wstawki wkrętowe nie limitujące wielkości wkładki bezpiecznikowej.



TYP	BEZPIECZNIK	MASA (g)	OPAKOWANIE (szt)
SV29.253	max. 25 A	234	10
SV29.633	max. 63 A	384	10

Oprawy bezpiecznikowe SV29.25523 i SV29.63523 z zaciskiem SLIW52

Oprawy bezpiecznikowe SV29.25523 i SV29.63523 wyposażone są w specjalną wkładkę dostosowaną do montażu w zacisku SLIW52 oraz w zacisk przebijający izolację SLIW52. Zacisk ten umożliwia montaż oprawy na przewodach izolowanych linii nn w całym zakresie stosowanych w Polsce przekrojów przewodów (od 16 do 120 mm²). Podczas instalacji najpierw należy zamontować zacisk z użyciem klucza podtrzymującego, a następnie wtrzasnąć oprawę. Do opraw można przyłączać tylko przewody Cu. Przewód Al należy łączyć przez dodatkowy zacisk pośredniczący (SLIP12.05, SLIW52) i dalej łączyć przewodem Cu. Oprawy wyposażone są we wstawki wkrętowe nie limitujące wielkości wkładki bezpiecznikowej.



TYP	PRZEKRÓJ PRZEWODU (mm²)	BEZPIECZNIK	MASA (g)	OPAKOWANIE (kpl)
SV29.25523	16-150	max. 25 A	296	10
SV29.63523	16-150	max. 63 A	446	10