Sistena™ Life

sterowanie wentylacją, łączniki automatyczne z detektorem ruchu, ściemniacze obrotowe i przyciskowe



7759 58 + 7713 57 + 7713 01



7756 57 + 7713 87 + 7713 01



7759 01 + 7712 60 + 7712 01



7756 52 + 7712 86 + 7712 01

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Pak.	Nr ref.	Sterowanie wentylacją
1	7759 58	**Łącznik obrotowy – 4 pozycje pracy (0-1-2-3)** Umożliwia ustawienie trzech prędkości obrotowych. Obciążalność 20 A/250 V~.
1	7757 50	**Łącznik oświetlenia/sterowania wentylacją 2 x 250 W** Możliwość nastawy czasu pracy wentylatora od 25 s do 15 min. Załączenie wentylatora następuje po 2 minutach od załączenia oświetlenia. Po wyłączeniu oświetlenia wentylator pracuje w zadanym czasie.
		Łączniki automatyczne z detektorem ruchu
		Łącznik automatyczny 300 W (2 przewody)
1	7756 55 ECO	Obciążenie 60-300 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V, 50 Hz. Regulowane opóźnienie od 6 s do 6 min. Regulowana czułość od 3 do 1000 luksów. Kąt detekcji: 130°.
		Łącznik automatyczny 400 W (2 przewody) ze sterowaniem lokalnym
1	7756 56 ECO	Obciążenie 40-400 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V, 50 Hz oraz 40-400 VA dla halogenów niskonapięciowych (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny). Regulowane pole detekcji od 3 do 10 m. Regulowana czułość od 3 do 1000 luksów. Regulowane opóźnienie od 1 s do 16 min. Kąt detekcji: 180°. Dla uzyskania IP44 stosować nr ref. 7710 26.
		Łącznik automatyczny 1000 W (3 przewody) ze sterowaniem lokalnym
1	7756 57 ECO	Obciążenie 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~, 500 VA dla halogenów niskonapięciowych (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny). 500 VA dla świetlówek tubowych i kompaktowych. Możliwe sterowanie wentylatorem 100 VA przy 230 V AC. Regulowane pole detekcji od 3 do 10 m. Regulowana czułość od 3 do 1000 luksów. Regulowane opóźnienie od 1 s do 16 min. Kąt detekcji: 180°. Może być kontrolowany przez przycisk. Dla uzyskania IP44 stosować nr ref. 7710 26.

Pak.	Nr ref.	Regulatory natężenia oświetlenia obrotowe (ściemniacze) 230 V~
		Ściemniacz 40-400 W
1	7756 54 ECO	Obciążenie: 400 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~. 400 VA dla halogenów niskonapięciowych (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny).
		Ściemniacz 0-420 VA/W, 230 V~
1	7759 03 ECO	Regulacja fazowa. Do lamp żarowych, halogenowych 230 V~, halogenowych z transformatorem elektronicznym, świetlówek z elektronicznym zapłonnikiem (fazowym). Wyposażony w zabezpieczenie elektroniczne (bez potrzeby stosowania bezpiecznika). Ściemniacz automatycznie wyłącza się przy zaniku napięcia.
		Ściemniacz 100-1000 VA/W, 230 V~
1	7759 10 ECO	Regulacja fazowa. Do lamp żarowych i halogenowych 230 V~ lub halogenowych z transformatorem tradycyjnym (konieczny kompensator nr ref. 0401 39 – zamawiać oddzielnie), lub świetlówek z elektronicznym zapłonnikiem. Zabezpieczenie: 5 A/250 V. Dostarczany z zainstalowaną wkładką 5 x 20 mm i wkładką rezerwową. Wkładkę można wymienić bez wyciągania mechanizmu z puszki. Instalacja w puszce z użyciem śrub. Obudowa ze szczelinami wentylacyjnymi. Minimalne obciążenie: 100 W/VA.
		Potencjometr 1-10 V⎓ z funkcją łącznika
1	7759 01 ECO	Umożliwia ściemnianie świetlówek o Ø 26 przez balast elektroniczny ze sterowaniem 0-10 V.
		Regulatory natężenia oświetlenia (ściemniacze) przyciskowe
		Ściemniacz 40-400 VA/W, 230 V~
1	7756 52 ECO	Do lamp żarowych i halogenowych 230 V. Do halogenów niskonapięciowych (z transformatorem elektronicznym lub ferromagnetycznym). Ściemniacz może współpracować z łącznikiem schodowym. Możliwe przyłączenie przycisków. Głębokość puszki montażowej min. 40 mm.
		Ściemniacz 40-600 VA/W, 230 V~
1	7756 53 ECO	Do lamp żarowych i halogenowych 230 V~. Do halogenów niskonapięciowych (z transformatorem elektronicznym lub ferromagnetycznym). Możliwe przyłączenie przycisków. Głębokość puszki montażowej min. 40 mm.