
BG06 A…BG12 A


BF09 A…BF25 A


BF26 A…BF38 A



BF40 A…BF80 A


BF95…BF110


B115…B180


B250…B400

Sterowanie silnikiem tójfazowym w kategorii AC3

Kod zamówienia	Prąd roboczy Ith (AC1)			Ie (AC3)	Moc maksymalna przy ≤55°C (AC3)						
Cewka AC	≤40°C	≤55°C	≤70°C	≤440V ≤55°C	230V	400V	415V	440V	500V	690V	1000V
	[A]	[A]	[A]	[A]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
11 BG06 01 A ❶	16	14	12 (≤60°C)	6	1,5	2,2	2,4	2,5	3	3	—
11 BG06 10 A ❶											
11 BG09 01 A ❶	20	18	15 (≤60°C)	9	2,2	4	4,3	4,5	5	5	—
11 BG09 10 A ❶											
11 BGF09 01 A ❶	20	18	15 (≤60°C)	9	2,2	4	4,3	4,5	5	5	—
11 BGF09 10 A ❶											
11 BGP09 01 A ❶	20	18	15 (≤60°C)	9	2,2	4❼	4,3❼	4,5❼	5❼	—	—
11 BGP09 10 A ❶											
11 BG12 01 A ❶	20	18	15 (≤60°C)	12	3,2	5,7	6,2	5,5	5	5	—
11 BG12 10 A ❶											
BF09 01 A ❶	25	20	18	9	2,2	4,2	4,5	4,8	5,5	7,5	—
BF09 10 A ❶											
BF12 01 A ❶	28	23	20	12	3,2	5,7	6,2	6,2	7,5	10	—
BF12 10 A ❶											
BF18 01 A ❶	32	26	23	18	4	7,5	9	9	10	10	—
BF18 10 A ❶											
BF25 01 A ❶	32	26	23	25	7	12,5	13,4	13,4	15	11	—
BF25 10 A ❶											
BF26 00 A ❶	45	36	32	26	7,3	13	14	14	15,6	18,5	—
BF32 00 A ❶	56	45	40	32	8,8	16	17	17	20	22	—
BF38 00 A ❶	56 (60⓫)	45 (48⓫)	40 (42⓫)	38	11	18,5	18,5	18,5	20	22	—
BF40 00A ❶	70	60	50	40	11	18,5	22	22	22	30	18
BF50 00A ❶	90	75	60	50	15	22	30	30	30	37	22
BF65 00A ❶	100	80	65	65	18,5	30	37	37	37	45	30
BF80 00A ❶	115	95	75	80	22	45	45	45	55	75	37
11 BF95 00 ❶	125	100	80	95	27,6	50	55	55	56	74	45
11 BF110 00 ❶	125	100	80	110	33	61	66	70	59	80	45
11 B115 00 ❷❸	160	150	110	110	33	61	66	70	80	100	63
11 B145 00 ❷❸	250	235	190	150	46	80	88	93	100	120	75
11 B180 00 ❷❸	275	250	200	185	57	100	108	115	123	144	103
11 B250 00 ❷❸	350	300	250	265	83	140	155	164	176	212	156
11 B310 00 ❷❸	450	370	300	320	100	170	188	200	213	256	180
11 B400 00 ❷❸	550	430	360	420	130	225	247	263	271	352	208
11 B500 00 ❷❸	700	550	500	520	156	290	306	328	367	416	312
11 B630 00 ❷❸	800	640	540	630	198	335	368	368	368	440	368
11 B630 1000 00 ❷❺	1000	850	700	—	Zastosowanie tylko w AC1. Zobacz strona 2-8.						
11 B1250 24 ❺❻	1250	1050	880	—	Zastosowanie tylko w AC1. Zobacz strona 2-8.						
11 B1600 24 ❺❻	1600	1360	1120	—	Zastosowanie tylko w AC1. Zobacz strona 2-8.						

❶ Uzupełnić kod zamówienia o wartość napięcia cewki, jeśli 50/60Hz, lub o wartość napięcia cewki i 60 jeśli 60Hz.
Standardowe napięcia:
– AC 50-60Hz 024 - 048 - 110 - 230 - 400 V
– AC 60Hz 024 60 - 048 60 - 120 60 - 220 60 - 230 60 - 460 60 - 575 60 V
Przykład: 11 BG06 10 A230 (ministycznik BG06 z 1 zestykiem NO zasilany 230VAC 50/60Hz).
11 BG06 10 A460 60 (ministycznik BG06 z 1 zestykiem NO zasilany 460VAC 60Hz).

❷ Elektromagnes cewki może być zasilany napięciem AC lub DC. Uzupełnić kod zamówienia tylko o wartość napięcia cewki.
Standardowe napięcia:
– AC/DC 24 - 48 - 60 - 110…125 (wskazać 110) - 220…240 (wskazać 220) - 380…415 (wskazać 380) - 440…480 (wskazać 440).
Przykład: 11 B145 00 110 (stycznik B145 zasilany 110...125VAC/DC).
Dla styczników B500-B630 1000 nie można zamówić cewki o napięciu 24V AC/DC.
Inne napięcia dostępne na zamówienie.

❸ Jeśli stycznik przeznaczony jest do blokady mechanicznej (G495), kod zamówienia jest następujący B…SL..00.. ❷
Jeśli stycznik już posiada blokadę mechaniczną (G495), kod zamówienia jest następujący B…L.00..❷❹

❹ Wpisać napięcie znamionowe blokady mechanicznej poprzedzone literą C dla napięcia stałego.
Dostępne napięcia:
– AC 50/60Hz 48 - 110…125 (wskazać 110) - 220…240 (wskazać 220) - 380…415 (wskazać 380)
– DC 48 - 110…125 (wskazać 110) - 220…240 (wskazać 220).
Przykład: 11 B145L 00 110 220 (stycznik B145 zasilany 110…125VAC/DC z zasilaniem blokady 220…240VAC).

❺ Montaż blokady mechanicznej G495 nie jest możliwy.

❻ Uzupełnić kod zamówienia o wartość napięcia cewki dla 110…125 (50/60Hz) wpisać 110 lub 220…240 (50/60Hz) wpisać 220.
Przykład: 11 B1250 24 110 (stycznik B1250, trzypolowy, zasilanie 110…125VAC 50/60Hz).

❼ Wg UL maksymalne napięcie ograniczone jest do 300V. W celu uzyskania informacji o typach z certyfikatem do 600V należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (tel. 71 7979 010; email: info@LovatoElectric.pl).