Czujnik ruchu

CR-4 LED



Przeznaczenie

- Czujnik ruchu przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- Załącza oraz rozłącza obwody elektryczne bez dodatkowych urządzeń (przełączniki, rozłączniki itp.).
- Możliwe zastosowanie w biurach, domach, budynkach użyteczności publicznej itp.


Charakterystyka

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Kąt działania czujnika 160^0
- Regulacja czasu pracy od 10 sek. do 7 min.
- Obciążenie od 40 W do 500 W (lampa żarowa), 200 W (świetlówka kompaktowa).
- Wysokość montażu od 1 m do 1,8 m.
- Praca w temperaturach od 0^0 C do + 40^0 C.
- Szybkość załączenia podczas wykrycia ruchu 0,6-1,5 m/s.
- Regulacja czułości zmierzchowej.
- Czujnik współpracuje ze świetlówkami energooszczędnymi.
- Pobór mocy 0,45 W podczas pracy, podczas czuwania 0,1 W.


Zalety

- Łatwy montaż.
- Prosta obsługa.
- Niezawodność w działaniu.
- Małe gabaryty.
- Duży wachlarz regulacji parametrów.

Indeks	Model	Kolor	Zakres wykrywania ruchu	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
CR-CR4L00-00	CR-4LED	biały	160^0	tworzywo	220-240 V AC 50-60 Hz	0,10 kg	0,14 kg	5908231308122



wymiary czujnika



wymiary opakowania


220-240V AC | 50-60 Hz | IP 20 | 2,5 mm² | 160°



Potencjometry regulacji parametrów:
1. Czas pracy.
2. Czułość zmierzchowa.



3. Dioda sygnalizacyjna wskazująca wykrycie ruchu przez sensor podczerwieni lub w przypadku pracy mikrofonu sygnał dzwiękowy.



4. Urządzenie pracuje w trybie ON/OFF tj. jak zwykły przełącznik.
ON - włączony, OFF - wyłączony.

5. Praca z czujnikem ruchu (PIR).