## Rozg.F: GN-2GN SP42 DigiSat 5-2400MHz







**Kod:** **77-211#**

Kod kreskowy: 5900804062653

Rozga��nik s�u�y do rozga��ziania sygna�ów radiowych i telewizyjnych w instalacjach antenowych zbiorowych oraz indywidualnych. Umo�liwia on przej�cie sygna�ów z jednego przewodu wspó�osiowego na 2 przewody, przy zachowaniu równomiernego podzia�u mocy. Rozga��nik mo�e by wykorzystywany zamiast gniazda abonenckiego ko�cowego, w przypadku gdy abonent chce pod��czy 2 odbiorniki TV.
Rozga��niki przeznaczone s do eksploatacji w pomieszczeniach zamkni�tych. Uk�ady elektroniczne rozga��ników wykonane s technik monta�u powierzchniowego i zamkni�te w korpusie w formie prostopad�o�cianu, odlewanym ze stopów cynku. Korpus zapewnia najwy�sz skuteczno�� ekranowania oraz odporno�� mechaniczn.

- Przej�cie zasilania: 24V 0.8A (max)
- wspó�czynnik przesiewania: 5-2400MHz = 100dB
- Pod��czenie wej�cie/wyj�cia: gniazda typu F
- Impedancja 75 ohm
- Obudowa cynkowa, odlewana pod ci�nieniem, niklowana
- Bardzo skuteczne ekranowanie

**SPECYFIKACJA:**

**Zakres 5-40MHz**
- T�umienie przelotowe: <4.0dB
- Separacja wyj��: >18dB
- Sygna zwrotny: >10dB

**Zakres 40-1000MHz**
- T�umienie przelotowe: <4.5dB
- Separacja wyj��: >22dB
- Sygna zwrotny: >12dB

**Zakres 1000-1750MHz**
- T�umienie przelotowe: <5.0dB
- Separacja wyj��: >20dB
- Sygna zwrotny: >12dB

**Zakres 1750-2400MHz**
- T�umienie przelotowe: <5.5dB
- Separacja wyj��: >20dB
- Sygna zwrotny: >10dB