Przekaźnik bistabilny WBI-1S



Przekaźnik bistabilny WBI-1S

Wyłącznik bistabilny, uniwersalny WBI-1S przeznaczony jest do włączania i wyłączania urządzenia elektrycznego za pomocą dowolnej liczby przycisków umieszczonych w różnych miejscach.

Może być stosowany na klatkach schodowych, korytarzach, halach itp. Wyłącznik WBI-1S posiada dwie diody świecące LED: zieloną - SIEĆ ,oraz czerwoną PRACA. Naciśnięcie przycisku sterującego powoduje przełączenie się styku wyjściowego z pozycji 15-16 na 15-18 i zaświecenie diody PRACA. Ponowne naciśnięcie przycisku przełączy styk wyjściowy z powrotem na pozycję 15-16 (jednocześnie zgaśnie dioda PRACA).Przekaźnik WBI-1S jest urządzeniem uniwersalnym i może być sterowany fazą "L" lub zerem fazowym "N".Urżądzenie nie "zapamiętuje" położenia wyjściowego styku, więc po zaniku napięcia zasilającego i jego powrocie, styk wyjściowy pozostanie w stanie wyłączenia, dzięki czemu nie nastąpi samoczynne załączenie sterowanych odbiorników po powrocie tego napięcia.Przekaźnik WBI-1S może współpracować z przyciskami podświetlanymi (w przypadku sterowania fazą "L") - pod warunkiem że prąd zastosowanych w nich neonówek nie przekracza 2 mA.

Zasilanie:	230V 50 Hz
Obiążalność wyjścia:	16A 250VAC (styk przełączny galwanicznie odseparowany)
Temperatura pracy:	-20°C/+40°C
Listwa zaciskowa:	2,5 mm2, system windowy
Obudowa:	tworzywo samogasnące, szyna TH 35
Wymiary obudowy:	1 moduł
Stopień ochrony:	IP20
Rodzaj styków:	przełączne
Ilość styków:	1