## Przyciski z samoczynnym powrotem.


8 LM2T B10...


8 LM2T B20...


8 LM2T B30...

| Kod zamówienia | Kolor | Ilość w opak. | Masa |
|---|---|---|---|
| | | szt. | [kg] |
| Kryte (bez adaptera). Samoczynny powrót. | | | |
| **8 LM2T B102** | Czarny | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B103** | Zielony | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B104** | Czerwony | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B105** | Żółty | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B106** | Niebieski | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T B108** | Biały | 10 | 0,033 |
| Wystające (bez adaptera). Samoczynny powrót | | | |
| **8 LM2T B202** | Czarny | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B203** | Zielony | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B204** | Czerwony | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B205** | Żółty | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B206** | Niebieski | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B208** | Biały | 10 | 0,035 |
| Osłonięte (bez adaptera). Samoczynny powrót. | | | |
| **8 LM2T B302** | Czarny | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B303** | Zielony | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B304** | Czerwony | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B305** | Żółty | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B306** | Niebieski | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T B308** | Biały | 10 | 0,035 |

## Przyciski dwustanowe.


8 LM2T Q10...


8 LM2T Q20...

| Kod zamówienia | Kolor | Ilość w opak. | Masa |
|---|---|---|---|
| | | szt. | [kg] |
| Kryte (bez adaptera). Blokada i odblokowanie przez nacisk. | | | |
| **8 LM2T Q102** ❶ | Czarny | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T Q103** ❶ | Zielony | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T Q104** ❶ | Czerwony | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T Q105** ❶ | Żółty | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T Q106** ❶ | Niebieski | 10 | 0,033 |
| **8 LM2T Q108** ❶ | Biały | 10 | 0,033 |
| Wystające (bez adaptera). Blokada i odblokowanie przez nacisk. | | | |
| **8 LM2T Q202** ❶ | Czarny | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T Q203** ❶ | Zielony | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T Q204** ❶ | Czerwony | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T Q205** ❶ | Żółty | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T Q206** ❶ | Niebieski | 10 | 0,035 |
| **8 LM2T Q208** ❶ | Biały | 10 | 0,035 |

❶ **Należy stosować tylko zestyki NOO (8 LM2T C10A) i NC (8 LM2T C01).**
Nie należy stosować z tego typu operatorami zestyków NO (8 LM2T C10) i NCP (8 LM2T C01D).
Informacja o liczbie zestyków, jakie można zamontować podana jest w kolumnie z boku.

**Charakterystyka robocza**
- dowolna pozycja montażowa
- warunki otoczenia pracy
  - temperatura pracy: -25...+60°C
  - temperatura składowania: -40...+70°C
- stopień ochrony:
  - według IEC/EN: IP65
  - według UL: typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

**Materiał**
Części metalowe wykonane ze stopu aluminium i cynku, a części z tworzywa sztucznego wykonano z poliamidu i poliwęglanu.

**Właściwości mechaniczne**
Siła robocza: 0,8kg (operator).
Trwałość mechaniczna:
- przyciski z samoczynnym powrotem: 1 000 000 cykli.
- przyciski dwustanowe: 500 000 cykli.

**Adapter montażowy**
Zobacz na stronie 7-41.
Typ: LM2T AU120.
Adapter mocuje się do powierzchni montażowej przy pomocy śrub będących w komplecie (Tmax = 0,8Nm). Przyciski montuje się w otworze Ø22mm jak i w pokrywie obudowy LPZ przy użyciu adaptera montażowego, do którego mocowanie odbywa się przez prosty obrót.

**Zestyki do przycisków z samoczynnym powrotem**
Zobacz na stronie 7-41.
Typ: LM2T C10 (1NO)
LM2T CF10 (1NO Faston)
LM2T C10A (1NOO)
LM2T C01 (1NC)
LM2T CF01 (1NC Faston)
LM2T C01D (1NCP)
Zestyki montuje się na zatrzaski na adapterze montażowym. Na adapterze montażowym można umieścić do 6 zestyków pomocniczych: 2 po lewej, 2 na środku i 2 po prawej stronie. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania przycisków z 3 zestykami na pokrywie obudowy LPZ.
Do montażu zestyków pomocniczych w pozycji centralnej służy adapter: LM2T A140 (patrz strona 7-38).

**Zestyki do przycisków dwustanowych**
Zobacz na stronie 7-41.
Typ: LM2T C10A (1NOO)
LM2T C01 (1NC)
Zestyki montuje się na zatrzaski na adapterze montażowym. Można zamontować 2 zestyki: 1 po prawej i 1 po lewej stronie.
Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania przycisków z 2 zestykami na pokrywie obudowy LPZ (tylko jeden po prawej i/lub po lewej stronie).

**Certyfikaty i zgodności**
Uzyskane certyfikaty: cULus, EAC, RINA, LROS, CCC.
Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 nr 14.