# PATRZ KARTA - NZM2/3-XUHIV480-525AC




Abbildung ähnlich

**Wyzwalacz podnapięciowy, 480-525VAC, +2wzz**

| | |
|---|---|
| **Typ** | **NZM2/3-XUHIV480-525AC** |
| **Catalog No.** | **259598** |

Powering Business Worldwide™

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Akcesoria |
| Akcesoria | | | Wyzwalacz podnapięciowy |
| Akcesoria | | | Wyzwalacz podnapięciowy z wyprzedzającym modułem wyłącznika pomocniczego |
| Norma/Dopuszczenie | | | UL/CSA, IEC |
| Wielkość gabarytowa | | | NZM2/3 |
| Opis | | | Wyzwalanie podnapięciowe z 2 zestykami pomocniczymi zwiernymi przyśpieszonymi, np. do szybkiego podłączenia wyzwalania podnapięciowego w zastosowaniach wyłącznika głównego, jak również do obwodów blokady i zabezpieczenia przed obciążeniem.<br>Do użytku z urządzeniami wyłączania awaryjnego w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.<br>Jeśli wyzwalacz podnapięciowy jest wyłączony, przypadkowy kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.<br>Przyspieszone działanie zestyków pomocniczych podczas włączania i wyłączania (obsługa ręczna): około 20 ms<br>Nie można jednocześnie instalować wyzwalaczy podnapięciowych z zestykiem zwiernym przyspieszonym NZM...-XHIV lub wyzwalaczem napięciowym NZM...-XA...<br>Nie może być używany w połączeniu ze zdalnym elementem obsługowym NZM...-XR... |
| Rodzaj przyłącza | | | z podłączenie na śrubę |
| Styki pomocnicze | | | z dwoma pomocniczymi stykami zwiernymi przyspieszonymi |
| Napięcie sterownicze pomiaru | $U_s$ | V | 480 - 525 V 50/60 Hz |
| Stosowane do | | | NZM2(-4), N(S)2(-4)<br>NZM3(-4), N(S)3(-4) |

## Dane Techniczne

### Wyzwalacz podnapięciowy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Znamionowe napięcie zasilające układ sterowania | $U_s$ | V | |
| Napięcie przemienne | $U_s$ | V AC | 480 - 525 |
| Napięcie sterownicze pomiaru | $U_s$ | V | 480 - 525 V 50/60 Hz |
| Zakres pracy | | | |
| Napięcie opadania | | x $U_s$ | 0.35 - 0.7 |
| Napięcie przyciągania | x $U_c$ | | 0.85 - 1.1 |
| Pobór mocy | | | |
| Napięcie przemienne | | | |
| Moc przyciągania AC | | VA | 1.5 |
| Moc ustalająca AC | | VA | 1.5 |
| Napięcie stałe | | x $U_s$ | |
| Moc przyciągania DC | | W | 0.8 |
| Moc ustalająca DC | | W | 0.8 |
| Maksymalne opóźnienie otwarcia (czas reakcji do otwarcia zestyków głównych) | | ms | 19 |
| Minimum command time | | ms | 10 - 15 |

### Przekrój doprowadzeń

| | | | |
|---|---|---|---|
| Drut lub Linka, z tulejką | | $mm^2$ | 1 x (0,75 - 2,5)<br>2 x (0,75 - 2,5) |
| | | AWG | 1 x (18 … 14)<br>2 x (18 … 14) |

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 Wytrzymałość materiałów i części | | | |
| 10.2.2 Odporność na korozję | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.2.5 Podnoszenie | | | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą. |
| 10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia | | | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą. |
| 10.2.7 Napisy | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.3 Stopień ochrony powłok | | | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą. |
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym | | | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą. |
| 10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych | | | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą. |
| 10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.9 Właściwości izolacji | | | |
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.9.3 Odporność na napięcie udarowe | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.10 Nagrzanie | | | Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów. |
| 10.11 Odporność na zwarcia | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych. |
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych. |
| 10.13 Działanie mechaniczne | | | Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL). |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| | | |
|---|---|---|
| Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyzwalacz podnapięciowy (EC001022) | | |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyzwalacz podnapięciowy (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013]) | | |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | V | 480 - 525 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | V | 480 - 525 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | V | 0 - 0 |
| Rodzaj napięcia sterowania | | AC |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | | Połączenie śrubowe |
| Liczba styków zwiernych | | 2 |
| Liczba styków rozwiernych | | 0 |
| Liczba styków przełącznych | | 0 |
| Zwłoczny | | Nie |
| Do wyłącznika | | Tak |
| Do łącznika krzywkowego | | Tak |
| Do wyłącznika silnikowego | | Nie |
| Do przekaźnika przeciążeniowego | | Nie |

## Aprobaty

| | |
|---|---|
| Product Standards | UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking |
| UL File No. | E140305 |
| UL Category Control No. | DIHS |
| CSA File No. | 022086 |
| CSA Class No. | 1437-01 |
| North America Certification | UL listed, CSA certified |

## Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

| IL01208005Z (AWA1230-1915) Shunt release, Undervoltage release, Early-make auxiliary contact | |
|---|---|
| IL01208005Z (AWA1230-1915) Shunt release, Undervoltage release, Early-make auxiliary contact | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01208005Z2018_02.pdf |


© 06/2020 by Eaton Industries GmbH