PATRZ KARTA - 3.6KV 40AMP 2" 'J' DIN FUSE ADL



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 40 A, AC 3.6 kV, 40 kA, 2", 51 x 292 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide

Typ 3.6KV 40Amp 2" 'J' DIN Fuse ADL
Catalog No. 3.6ADLSJ40

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	40
Napięcie nominalne			AC 3.6 kV
Wielkość			2"
Wielkość			51 x 292 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	40
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)

Prąd znamionowy		A	40
Napięcie znamionowe		kV	3.6
Rodzaj napięcia			AC
Częstotliwość znamionowa		Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa		kA	40
Charakterystyka			Inne
Zastosowanie			Ochrona podstawowa transformatora
Długość		mm	292
Średnica		mm	51
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1			Rezerwowy
Z wybijakiem			Tak
Standard złącza			DIN
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Sposób instalacji			Powietrze

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH