PATRZ KARTA - 3.6KV 31.5AMP 2" 'J' DIN FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 31.5 A, AC 3.6 kV, 40 kA, 2", 51 x 192 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide

Typ 3.6KV 31.5Amp 2" 'J' DIN Fuse
Catalog No. 3.6ADOSJ31.5

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	31.5
Napięcie nominalne			AC 3.6 kV
Wielkość			2"
Wielkość			51 x 192 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	40
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)			
Prąd znamionowy		A	31.5
Napięcie znamionowe		kV	3.6
Rodzaj napięcia			AC
Częstotliwość znamionowa		Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa		kA	40
Charakterystyka			Inne
Zastosowanie			Ochrona podstawowa transformatora
Długość		mm	254
Średnica		mm	51
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1			Rezerwowy
Z wybijakiem			Tak
Standard złącza			DIN
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Sposób instalacji			Powietrze

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH