# PATRZ KARTA - 7.2KV 100AMP 3" 'J' DIN FUSE



**Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 100 A, AC 7.2 kV, 40 kA, 3", 76 x 292 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką**

Powering Business Worldwide

| | |
|---|---|
| **Typ** | **7.2KV 100Amp 3" 'J' DIN Fuse** |
| **Catalog No.** | **7.2TFLSJ100** |

Abbildung ähnlich

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Bezpiecznik |
| Funkcja podstawowa | | | Wkładka bezpiecznikowa |
| Obszar zastosowania | | | Średnie napięcie |
| Prąd nominalny | I | A | 100 |
| Napięcie nominalne | | | AC 7.2 kV |
| Wielkość | | | 3" |
| Wielkość | | | 76 x 292 mm |
| Klasa użytkowa | | | Zapasowy |
| Wersja sygnalizatora | | | z naklejką |
| Zdolność wyłączania | | kA | 40 |
| Zastosowanie | | | funkcja zabezpieczająca transformatora<br>do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego |
| Standard/znak jakości | | | DIN |
| Standardy/regulacje | | | DIN 43625<br>VDE 0670-4<br>VDE 0670-402<br>IEC 60282-1 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507) | | | |
|---|---|---|---|
| Prąd znamionowy | | A | 100 |
| Napięcie znamionowe | | kV | 7.2 |
| Rodzaj napięcia | | | AC |
| Częstotliwość znamionowa | | Hz | 50 - 50 |
| Zdolność łączeniowa | | kA | 40 |
| Charakterystyka | | | Inne |
| Zastosowanie | | | Ochrona podstawowa transformatora |
| Długość | | mm | 292 |
| Średnica | | mm | 76 |
| Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1 | | | Rezerwowy |
| Z wybijakiem | | | Tak |
| Standard złącza | | | DIN |
| Charakterystyka wyzwalania | | | Inne |
| Sposób instalacji | | | Powietrze |


© 09/2021 by Eaton Industries GmbH