XD-2L

XD–2L to uniwersalna czujka przewodowa, która może współpracować z dowolną centralą alarmową. Urządzenie może pracować jako czujka: magnetyczna, wstrząsowa, wstrząsowa i magnetyczna, zalania wodą.

Dostępna w kolorze białym (**XD–2L**), brązowym (**XD–2L BR**) lub ciemnoszarym (**XD–2L DG**).



- wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP–switch
- tryby pracy:
  - czujka magnetyczna
    - wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
    - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC (np. innej czujki magnetycznej)
    - 1 wyjście alarmowe
  - czujka wstrząsowa
    - wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna
    - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC (np. innej czujki magnetycznej)
    - 1 wyjście alarmowe
  - czujka wstrząsowa i magnetyczna
    - wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna itp.
    - wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
    - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC (np. innej czujki magnetycznej)
    - 1 lub 2 wyjścia alarmowe
  - czujka zalania wodą
    - wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną
    - wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania **FPX–1** (biała), **FPX–1 BR** (brązowa) lub **FPX–1 DG** (ciemnoszara) – sonda do nabycia osobno
    - 1 wyjście alarmowe
- wybór typu wyjścia alarmowego (2EOL/NC lub NC)
- wybór rezystorów parametrycznych dla konfiguracji 2EOL
  - alarm: 1,1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ / 5,6 kΩ / 6,8 kΩ
  - sabotaż: 1,1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ / 5,6 kΩ
- dioda LED do sygnalizacji
- zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji
- nadzór napięcia zasilania
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy
- w zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego)

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.