# K-1 2E BR

Czujki magnetyczne są jednymi z podstawowych urządzeń ochrony obwodowej. Służą do zabezpieczania drzwi, okien itp., reagując na ich otwarcie. Czujka K–1 2E BR przeznaczona jest do montażu powierzchniowego poprzez przykręcenie np. na ramie okiennej czy futrynie. K–1 2E BR składa się z dwóch wodoszczelnych części: czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu. Oddalenie jednej części od drugiej powoduje rozwarcie obwodu czujnika, co sygnalizowane jest jako naruszenie. Dodatkowo czujka wyposażona jest w 2 rezystory 1,1 kΩ połączone z kontaktronem w konfiguracji 2EOL. Umożliwiają one centrali alarmowej wykrycie sabotażu czujki poprzez obserwację zmian rezystancji na linii wejściowej.



K–1 2E BR jest przystosowana do współpracy zarówno z dowolną centralą alarmową wyposażoną w wejścia typu NC, jak i w systemach automatyki jako element sterujący.

Czujka K–1 2E dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: białej (**K–1 2E**) oraz brązowej (**K–1 2E BR**).

- do montażu powierzchniowego
- rezystory 1,1 kOhm w konfiguracji 2EOL/NC

| | |
|---|---|
| **Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu** | 20 V DC |
| **Maksymalny prąd przełączalny** | 20 µA |
| **Masa** | 10 g |
| **Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA** | 360 000 |
| **Materiał stykowy** | Ru (Ruten) |
| **Odległość zamknięcia styków kontaktronu** | 18 mm |
| **Odległość otwarcia styków kontaktronu** | 28 mm |
| **Rezystancja parametryczna** | 2 x 1100 Ω |

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.