Cewki AC



BFX91A...



BFX92A...



BFX93A...



BFX94A...

Kod zamówienia	Znamionowa częstotliwość i napięcie		Ilość w opak.	Masa
	[Hz]	[V]	szt.	[kg]
Do styczników BF00A-BF09A-BF12A-BF18A-BF25A.				
BFX91A024❶	50/60	24VAC	1	0.085
BFX91A048❶		48VAC	1	0.085
BFX91A110❶		110VAC	1	0.085
BFX91A230❶		230VAC	1	0.085
BFX91A400❶		400VAC	1	0.085
BFX91A02460❶	60	24VAC	1	0.085
BFX91A04860❶		48VAC	1	0.085
BFX91A12060❶		120VAC	1	0.085
BFX91A22060❶		220VAC	1	0.085
BFX91A23060❶		230VAC	1	0.085
BFX91A46060❶		460VAC	1	0.085
BFX91A57560❶		575VAC	1	0.085
Do styczników BF26A-BF32A-BF38A.				
BFX92A024❶	50/60	24VAC	1	0.088
BFX92A048❶		48VAC	1	0.088
BFX92A110❶		110VAC	1	0.088
BFX92A230❶		230VAC	1	0.088
BFX92A400❶		400VAC	1	0.088
BFX92A02460❶	60	24VAC	1	0.088
BFX92A04860❶		48VAC	1	0.088
BFX92A12060❶		120VAC	1	0.088
BFX92A22060❶		220VAC	1	0.088
BFX92A23060❶		230VAC	1	0.088
BFX92A46060❶		460VAC	1	0.088
BFX92A57560❶		575VAC	1	0.088
Do styczników BF40A-BF50A-BF65A-BF80A-BF94A-BFD65A-BFD80A.				
BFX93A024❶	50/60	24VAC	1	0.150
BFX93A048❶		48VAC	1	0.150
BFX93A110❶		110VAC	1	0.150
BFX93A230❶		230VAC	1	0.150
BFX93A400❶		400VAC	1	0.150
BFX93A02460❶	60	24VAC	1	0.150
BFX93A04860❶		48VAC	1	0.150
BFX93A12060❶		120VAC	1	0.150
BFX93A22060❶		220VAC	1	0.150
BFX93A23060❶		230VAC	1	0.150
BFX93A46060❶		460VAC	1	0.150
BFX93A57560❶		575VAC	1	0.150
Do styczników BF95A-BF115A-BF150A.				
BFX94A024❶	50/60	24VAC	1	0.185
BFX94A048❶		48VAC	1	0.185
BFX94A110❶		110VAC	1	0.185
BFX94A230❶		230VAC	1	0.185
BFX94A400❶		400VAC	1	0.185
BFX94A02460❶	60	24VAC	1	0.185
BFX94A04860❶		48VAC	1	0.185
BFX94A12060❶		120VAC	1	0.185
BFX94A22060❶		220VAC	1	0.185
BFX94A23060❶		230VAC	1	0.185
BFX94A46060❶		460VAC	1	0.185
BFX94A57560❶		575VAC	1	0.185

❶ Cewka z podwójnymi zaciskami (4 zaciski).

Charakterystyka robocza cewek BFX91A, BFX92A, BFX93A i BFX94A
Sterowanie AC

Napięcie znamionowe przy 50/60, 60Hz			V	12...600		
Zakres pracy						
Cewka 50/60Hz 50Hz zasilana	50Hz	Zadziałanie	% Us	80...110		
		Odpadanie	% Us	20...55		
	60Hz	Zadziałanie	% Us	85...110		
		Odpadanie	% Us	20...55		
Cewka 60Hz zasilana 60Hz		Zadziałanie	% Us	80...110		
		Odpadanie	% Us	20...55		
Średni pobór mocy cewki ≤20°C				BFX91 BFX92	BFX93	BFX94
Cewka 50/60Hz 50Hz zasilana	50Hz	Rozruch	VA	75	210	300
		Trzymanie	VA	9	15	20
	60Hz	Rozruch	VA	70	195	275
		Trzymanie	VA	6.5	13	17
Cewka 60Hz zasilana 60Hz		Rozruch	VA	75	210	300
		Trzymanie	VA	9	15	20
Rozproszenie	przy 50Hz		W	2.5	5	6.5

Materiał
Emaliowany drut miedziany klasy F.

Wykonania specjalne
W przypadku cewek o niestandardowych napięciach należy skontaktować się z naszym działem Wsparcia Technicznego (dane na okładce).