

PB400 LEGRAND

CX³ - Przekaźnik bistabilny PB 402 16A 2NO 230V AC 2 styki NO montaż na szynie DIN

REF. 412412 | EAN. 3245064124126

Standardowy przekaźnik bistabilny z 2 stykami normalnie otwartymi, montaż na szynie DIN, kompaktowa budowa (1 moduł), zgodność z EN 60669-2-2, umożliwia sterowanie obwodem elektrycznym przyciskiem.

Parametry techniczne

Funkcja	Mechaniczny do sterowania centralnego
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	44mm
Liczba styków zwiernych	2
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0

Napięcie sterowania 1 (min-max)	210-250V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1 (min-max)	50-60Hz
Szerokość	17.8mm
Wysokość	95mm
Głębokość	70.2mm

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Standardowy przekaźnik bistabilny z 2 stykami normalnie otwartymi, montaż na szynie DIN, kompaktowa budowa (1 moduł), zgodność z EN 60669-2-2, umożliwia sterowanie obwodem elektrycznym przyciskiem.

Charakterystyka produktu

- Możliwość zastosowania maksymalnie 2 elementów wyposażenia dodatkowego: styków pomocniczych i/ lub modułów sterujących do przekaźników bistabilnych, co zwiększa elastyczność konfiguracji systemu.
- Możliwość sterowania bezpośrednio na przekaźniku za pomocą przycisku na panelu przednim, co umożliwia szybką lokalną obsługę i testowanie.
- Zgodność z normą EN 60669-2-2 zapewnia spełnienie wymagań bezpieczeństwa i jakości dla instalacji elektrycznych.
- Kompaktowa budowa – szerokość tylko 1 moduł (17.8mm), montaż na szynie DIN, głębokość wbudowania 44mm, co pozwala na oszczędność miejsca w rozdzielnicy.
- Przekaźnik bistabilny dwubiegunowy, 2 styki NO, prąd znamionowy 16A, napięcie sterowania 230V AC (zakres 210V do 250V), częstotliwość 50Hz do 60Hz – idealny do centralnego sterowania oświetleniem.

Zalecenia / ograniczenia użytkowania

- Produkt powinien być instalowany zgodnie z zasadami montażu, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowa instalacja i/lub niewłaściwe użytkowanie mogą prowadzić do ryzyka porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać instrukcję i uwzględnić specyficzne miejsce montażu produktu. Nie otwieraj, nie demontuj, nie zmieniaj ani nie modyfikuj urządzenia, chyba że instrukcja wyraźnie tego wymaga. Wszystkie produkty Legrand mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez personel przeszkolony i zatwierdzony przez Legrand. Każde nieautoryzowane otwarcie lub naprawa całkowicie anuluje wszelkie zobowiązania oraz prawa do wymiany i gwarancji. Używaj wyłącznie akcesoriów marki Legrand.

Zalety

Zalety montażu

- Łatwa integracja: wyposażony w dwa uchwyty na szynę DIN, jeden na górze i jeden na dole, co ułatwia montaż. Umożliwia włożenie grzebieniowej szyny zasilającej od góry.

Zalety użytkowania

- Wyposażony w uchwyt na etykietę, umożliwiający czytelną, widoczną i wygodną identyfikację obwodu.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.