Multiwall

	M2x60F	M3x60F
	 NEW!	 NEW!
	2 x Ø 60 mm	3 x Ø 60 mm
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Pomarańczowy / Orange	**33 160 008**	**33 167 008**
Norma / Norm	PN-E-93208, PN-EN 60670-1:2005	PN-E-93208, PN-EN 60670-1:2005
Certyfikaty / Certificates	B CE	B CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	71 mm	71 mm
Głebokość / Depth (B)	63 mm	63 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Stopień ochrony/ IP Class	IP 20	IP 20
Masa / Weight	55 g	80 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	24 szt.	16 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
	Puszka jest wyposażona w 2 wyciągane półprzegrody z osłabieniem w dolnej części do przeprowadzania przewodów i 4 wkręty.	Puszka jest wyposażona w 4 wyciągane półprzegrody z osłabieniem w dolnej części do przeprowadzania przewodów i 6 wkrętów.
Osprzęt / Equipment		
	**Pokrywa zamykająca PM1** (przeznaczona do zamknięcia połowy wnętrza puszki - przy opcji zastosowania jej jako puszki osprzętowej z powiększoną przestrzenią instalacyjną; dwie półpokrywy zamykają wnętrze dla funkcji rozgałęźnej puszki). Pokrywa umieszczona jest na poziomie górnego kołnierza puszki - przez co nie wystaje ponad poziom zamocowanej puszki. **Pokrywa sygnalizacyjna PS1** (dwie zamocowane pokrywy pozwalają na zamknięcie przestrzeni puszki do wykonania prac tynkarskich).	**Pokrywa zamykająca PM1** (przeznaczona do zamknięcia skrajnych - zewnętrznych pól puszki - przy opcji zastosowania jej jako puszki osprzętowej z powiększoną przestrzenią instalacyjną). Pokrywa umieszczona jest na poziomie górnego kołnierza puszki - przez co nie wystaje ponad poziom zamocowanej puszki. **Pokrywa zamykająca PM2** (przeznaczona do zamknięcia centralnej części - puszki, w komplecie z dwoma pokrywami PM1 cała przestrzeń puszki może być zamknięta). **Pokrywa sygnalizacyjna PS1 i PS2** (dwie pokrywy skrajne PS1 i jedna centralna PS2 pozwalają na zamknięcie przestrzeni puszki do wykonania prac tynkarskich).



Właściwe osadzenie puszki umożliwiają pokrywy instalacyjne PS1.



Zamknięcie części puszki pokrywą stwarza możliwość wykorzystania jej jako puszki do umieszczenie elementów elektrycznych i elektronicznych z zamocowanym na zewnątrz elementem sterującym.

