# Kolumny świetlne i sygnalizatory optyczne
## Uniwersalne – strefa sygnalizacji od 35 do 50m

| | |
|---|---|
| **Typ główki** | Okrągły Ø70 |
| **Stopień ochrony** | IP 66 |
| **Przyłącze** | Zaciski śrubowe |

## Sygnalizatory optyczne XVB L (2)



| **Światło stałe żarówka BA 15d 10 w max. (zamówić osobno)** | | |
|---|---|---|
| **12...250 V AC/DC** | | |
| **XVBL3•** | | |
| **Światło stałe dioda LED BA 15d (dołączona)** | | |
| **24 V AC/DC** | **120 V AC** | **230 V AC** |
| **XVBL0B•** | **XVBL0G•** | **XVBL0M•** |
| **Światło migające dioda LED BA 15d (dołączona)** | | |
| **24 V AC/DC** | **120 V AC** | **230 V AC** |
| **XVBL1B•** | **XVBL1G•** | **XVBL1M•** |

## Kolumny świetlne XVB C
## zestaw od 2 do 5 elementów składowych (2), (3)











| **Podstawa** | |
|---|---|
| **z pokrywą** | **bez pokrywy** |
| **XVBC21** | **XVBC07 (4)** |
| **Światło stałe żarówka BA 15d 10 w max. (zamówić osobno)** | |
| **12...250 V AC/DC** | |
| **XVBC3•** | |
| **Światło stałe dioda LED dołączona)** | |
| **24 V AC/DC** | **120 V AC** | **230 V AC** |
| **XVBC2B•** | **XVBC2G•** | **XVBC2M•** |
| **Światło migające dioda LED (dołączona)** | | |
| **24 V AC/DC** | **120 V AC** | **230 V AC** |
| **XVBC5B•** | **XVBC5G•** | **XVBC5M•** |
| **Lampa błyskowa 5 dżuli (1)** | | |
| **24 V AC/DC** | **120 V AC** | **230 V AC** |
| **XVBC6B•** | **XVBC6G•** | **XVBC6M•** |
| **Element dźwiękowy (55...85 dB)** | | |
| **12..48 V AC/DC** | **120...230 V AC** | |
| **XVBC9B** | **XVBC9M** | |

## Źródła światła

| **Napięcie** | **żarówka BA 15d, 7 W** | **żarówka BA 15d, 10 W** |
|---|---|---|
| **12 V** | **DL1BEJ** | **DL1BLJ** |
| **24 V** | **DL1BEB** | **DL1BLB** |
| **48 V** | **DL1BEE** | **DL1BLE** |
| **120 V** | **DL1BEG** | **DL1BLG** |
| **230 V** | **DL1BEM** | **DL1BLM** |

(1) Aby zamówić element świetlny z wyładowczą lampą błyskową 10J, zamień cyfrę 6 w nr katalogowym na 8 (przykład: XVBL6B• staje się XVBL8B•).

(2) W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamień • numerem oznaczającym kolor: 3= zielony, 4=czerwony, 5= pomarańczowy, 6= niebieski, 7=bezbarwny, 8=żółty.

(3) Kolumna świetlna składająca się z: 1 podstawy + 1 do 5 elementów sygnalizacyjnych max.

(4) Do kolumny świetlnej z wyładowczą lampą błyskową.