

Argus Standard

Efektywność Energetyczna

Bezpieczeństwo
Wygoda

- Większe bezpieczeństwo i komfort przed domem oraz w domu
- Większa efektywność energetyczna dzięki automatycznemu włączaniu i wyłączaniu światła
- Najnowsza technologia czujników na podczerwień
- Szeroki zakres możliwych ustawień
- Elegancki i atrakcyjny design pasujący do wielu różnych stylów domów
- Wytrzymała obudowa z tworzywa odpornego na promieniowanie UV
- Prosta instalacja

Czujniki ruchu Argus Standard



Argus Standard 120 (zewnętrzny IP55)

kolor	Numer katalogowy
biały	**CCT56P004**

■ **Typ:** Naścienny natynkowy
■ **Miejsce montażu:** Naścienny/Sufitowy
■ **Rekomendowana wysokość montażu:** 2.50 m na ścianie
■ **Kąt wykrywania:** 120°
■ **Maksymalny zasięg wykrywania:** 12 m
■ **Monitorowanie:** małe powierzchnie na zewnątrz - fasada domu, wejścia,
■ **Czas załączenia:** 3 s do 30 min
Czułość: 5-2000 lx
■ **Zasilanie:** AC 240 V, 230 – 50 Hz
■ **Przewód neutralny:** tak
■ **Połączenie równoległe:** tak
■ **Obciążenie:**
□ Rezystancyjne: 1000 W
□ Lampy halogenowe: 900 W
□ Świetlówki: 200 VA
□ Obciążenie pojemnościowe: 14 µF



Argus Standard 360 (zewnętrzny IP55)

kolor	Numer katalogowy
biały	**CCT56P008**

■ **Typ:** Naścienny natynkowy
■ **Miejsce montażu:** Naścienny/Sufitowy
■ **Rekomendowana wysokość montażu:** 2.50 m na ścianie
■ **Kąt wykrywania:** 360°
■ **Maksymalny zasięg wykrywania:** 12 m
■ **Monitorowanie:** duże powierzchnie na zewnątrz - montaż czujnika narożny oraz na suficie - monitoring fasad dwóch domów, miejsc postojowych, garaży,
■ **Czas załączenia:** 5 s do 30 min
■ **Czułość:** 5-2000 lx
■ **Zasilanie:** AC 240 V, 230 – 50 Hz
■ **Przewód neutralny**: tak
■ **Połączenie równoległe:** tak
■ **Obciążenie:**
□ Rezystancyjne: 1000 W
□ Lampy halogenowe: 800 W
□ Świetlówki: 250 VA
□ Obciążenie pojemnościowe: 21 µF



Argus Standard 360 (wewnętrzny)

kolor	Numer katalogowy
biały	**CCT56P002**

■ **Typ:** Naścienny natynkowy
■ **Miejsce montażu:** Sufitowy
■ **Rekomendowana wysokość montażu:** 2.40 m
■ **Kąt wykrywania:** 360°
■ **Maksymalny zasięg wykrywania:** 7,40 m
■ **Monitorowanie:** powierzchnie w małych pomieszczeniach takich jak korytarze, magazyny, przechowalnie, garaże
■ **Czas załączenia:** 3 s do 10 min
■ **Czułość:** 5-2000 lx
■ **Zasilanie:** AC 240 V, 230 – 50 Hz
■ **Przewód neutralny:** tak
■ **Połączenie równoległe:** tak
■ **Obciążenie:**
□ Rezystancyjne: 1000 W
□ Lampy halogenowe: 1000 W
□ Świetlówki: 250 VA
□ Obciążenie pojemnościowe: 21 µF

Więcej informacj dotyczących czujników ruchu Argus Standard oraz pełna oferta czyjników rychu i obecności znajduje się w katalogu osprzętu Merten oraz w katalogu Łączniki i gniazda