Dane produktu
Charakterystyki

GVAE113
styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego GV2 i GV3 - 1 NO + 1 NC



Główne

Zakres	TeSys
Opis skrócony	GVAE
Typ produktu	Dodatkowy blok styków
Kompatybilność produktu	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT GV3L GV3P LS1D323
Kombinacja styków	1 NO + 1 NZ
Rodzaj zacisków	Zaciski sprężynowe 2 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu
Liczba na zestaw	Zestaw 10 szt.

Uzupełnienie

Miejsce montażu	Strona przenia
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	250 V - zgodny z IEC 60947-1 300 V - zgodny z UL 508 300 V - zgodny z CSA C22.2 Nr 14
[Ue] znamionowe napięcie pracy	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] znamionowy prąd cieplny	2.5 A
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG <= 10 A Odłącznik GB2CB06 <= 10 A
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cykl
Minimalny prąd wyłączeniowy	5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Moc znamionowa moc w VA	120 VA przy 110...120 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 120 VA przy 230...240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 48 VA przy 24 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 60 VA przy 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
Moc znamionowa w W	15 W przy 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 24 W przy 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 9 W przy 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
Wysokość	10 mm
Szerokość	44,5 mm
Głębokość	15 mm
Masa produktu	0.03 kg

Środowisko

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko normalne

Contractual warranty

Period	18 months

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji i lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.