
złączki sprężynowe Viking™ 3




0372 80 z wkładką topikową




0372 81 rozłączalne




0372 81 z sygnalizacją stanu wkładki bezpiecznikowej



0372 82 + 0372 83 + 0372 85



0372 84



0372 54

Dane techniczne (str. 280)

Bezśrubowy system podłączania, sprężyna wykonana ze stali nierdzewnej.
Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów lub linek) z końcówkami tulejkowymi lub bez (str. 299).
Przyłączanie bez użycia narzędzi przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szer. do 6 mm.
Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szer. do 8 mm.
Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH 35 ⊔ o głębokości 7,5 i 15 mm (wg EN 60715).

Złączki rozłączalne – jednotorowe – 2-przewodowe

Rozłączanie za pomocą dźwigni lub minidźwigni (przy użyciu narzędzi).

Otwierane (do wyposażenia)
Można je wyposażać w sygnalizator stanu wkładki bezpiecznikowej, miniaturowy rozłącznik lub dźwignię, nr ref. 0375 15/16/17/18.

Pak.	Nr ref.	Kolor	Przekrój przyłączanych przewodów: Przekrój znamionowy (mm²)	Drut (mm²)	Linka (mm²)	Linka z końcówką tulejkową (mm²)	Szer. (mm)
20	0372 80	Szary	2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	6
		Do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20 z dźwignią					
20	0372 81	Szary	2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	6
		Do obwodów neutralnych z niebieską dźwignią					
20	0372 82	Szary/ niebieski	2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	6
		Do obwodów standardowych z dźwignią					
20	0372 83	Szary	2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	6
		Do obwodów standardowych z minidźwignią					
20	0372 84	Szary	2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	6
		Do wydzielania obwodów z dźwignią					
20	0372 85	Pomarań-czowy	2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	6
		Do wydzielania obwodów z minidźwignią					
20	0372 86	Pomarań-czowy	2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	6

Dźwignie, trzpienie łączeniowe, wskaźniki stanu wkładki bezpiecznikowej (str. 277)

Złączki specjalne

Jednotorowe – 4-przewodowe, 2 wejścia/2 wyjścia, z diodą

Pak.	Nr ref.	Kolor	Przekrój przyłączanych przewodów: Przekrój znamionowy (mm²)	Drut (mm²)	Linka (mm²)	Linka z końcówką tulejkową (mm²)	Szer. (mm)
60	0372 54	Szary	4	0,5-6	0,5-4	0,5-2,5	5
		Dwutorowe – 4-przewodowe – dwupiętrowe, z diodą					
60	0372 55	Szary	4	0,5-6	0,5-4	0,5-2,5	5
		Dwutorowe – 4-przewodowe – dwupiętrowe, z diodą LED					
		Wskaźnik obecności napięcia (12/24 V~/⎓)					
60	0372 56	Szary	4	0,5-6	0,5-4	0,5-2,5	5

Akcesoria (str. 276)

Osłony końcowe (str. 276)