Dane produktu
Charakterystyki

A9E21180
Przekaźnik kontrolny iRCP kontroli faz — 8 A — 400 V 50/60 Hz — 1 OZ



Główne

Zastosowanie przekaźnika	Przekaźnik do sterowania fazą
Rodzina produktów	IRCP
Opis skrócony	IRCP
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Uzupełnienie

[Ie] znamionowy prąd pracy	8 A AC 250 V cos fi = 1
Sygnalizacja lokalna	Zielona dioda LED, wskaźnik załączenia Raportuje zanik lub odwrócenie fazy Czerwona dioda LED sygnalizująca awarię
Rodzaj nastaw	Asymetria przez pokrętło obrotowa Zakres pomiarowy przez wybór poprzez instalację
Próg wyzwolenia	5...25% Us asymetria fazowa
Histereza	5 %
Zakres opóźnienia	0.3 s
Niedokładność	+/- 10 %
[Us] znamionowe napięcie zasilania	400 V AC 50/60 Hz
Pobór mocy	3 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Sposób montażu	35 mm szyna symetryczna DIN
9 mm szerokość	4
Kolor	Biały
Rodzaj zacisków	Zaciski typu tunelowego sztywny

Środowisko

Temepratura otoczenia dla pracy	-5...55 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Spełnia wymagania — od 1312 — deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencje nie zawierające SVHC ponad progiem

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.