Dane produktu
Charakterystyki

LE1M35Q710
rozrusznik bezpośredni w obudowie - TeSys LE - 2,6…3,7 A - nap. cewki 380 V AC



Główne

Zakres	TeSys
Nazwa produktu	TeSys LE
Opis skrócony	LE1M
Typ produktu	Obudowany rozrusznik DOL
Aplikacja urządzenia	Standard
Kategoria użytkowania	AC-3
Składanie urządzenia	Stycznik Zacisk neutralny Zacisk uziemienia Termiczny przekaźnik przeciążeniowy
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	2.6...3.7 A
Moc silnika w kW	0.55 kW w 240 V AC 50/60 Hz 1.5 kW w 415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW w 220/230 V AC 50/60 Hz 1.5 kW w 380/400 V AC 50/60 Hz
Wartość napięcia sterującego	380 V AC 50/60 Hz
Typ sterowania	Przycisk start zielony I Przycisk stop/reset RED O

Uzupełnienie

Sygnalizacja lokalna	LED żółty robocze
Numer wejścia kablowego	2 wejście kablowe: Pg 13 góra 2 wejście kablowe: ISO20 góra 2 wejście kablowe: ISO20 dół 2 wejście kablowe: Pg 13 dół 2 wejście kablowe: Pg 16 dół 2 wejście kablowe: ISO25 góra 2 wejście kablowe: Pg 21 dół 2 wejście kablowe: ISO25 dół 2 wejście kablowe: Pg 21 góra 2 wejście kablowe: Pg 16 góra
Szerokość	78 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	108 mm
Masa produktu	0.6 kg

Środowisko

Materiał	ABS
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Normy	IEC 60947-4-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-5...40 °C

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.