Dane produktu
Charakterystyki

CCTR1P004
ARGUS standard zewnętrzny 120° - blister



Główne

Typ produktu	Wykrywacz ruchu
Rodzina produktów	Standardowy czujnik ruchu ARGUS
Opóźnienie	3 s...30 min
Kąt wykrywania poziomy	0...120 °
Odcień koloru	Biały
Materiał	Poliwęglan (PC) matowy
Sposób pakowania	Blister
Stopień ochrony IP	IP55

Uzupełnienie

Rodzaj nastaw	Regulowany przełącznik światłoczuły Regulacja czasu
Montaż urządzeń	Powierzchnia
Wysokość montażowa	2.5 m
[Ue] znamionowe napięcie pracy	220...240 V
Prąd wyjściowy	10 A
Częstotliwość sieci	50 Hz
Regulacja intensywności światła	5...2000 luksów
Powierzchnia wykrywania	Przedni 12 m
Typ obciążenia	Lampa żarowa[Spacja]:[Spacja] 1000 W - 230 V AC Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem o uzwojeniu drutowym [Spacja]:[Spacja] 500 VA Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem elektronicznym[Spacja]:[Spacja] 250 VA Fluorescencyjna rura[Spacja]:[Spacja] 200 VA - 230 V AC Świetlówka kompaktowa[Spacja]:[Spacja] 3 x 23 W - 230 V AC Pojemnościowy: : 6 A, 21 µF - 230 V AC Pojemnościowy: : 10 A, 14 µF - 230 V AC Lampa halogenowa[Spacja]:[Spacja] 900 W - 230 V AC

Środowisko

Temepratura otoczenia dla pracy	-15...40 °C
Problemy środowiskowe i zdrowie	Halogen free

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Będzie zgodny w 4Q2019 Będzie zgodny w 4Q2019
REACh	Referencje zawierające SVHC ponad progiem - przejść do CaP po więcej detali
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępne

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.