wyposażenie dodatkowe
do wyłączników S 300, S 310, P 302, P 304, P 312, P 314, P 344



0073 50


0073 54


0073 68


0073 73


0044 44


0044 47

Wymiary (str. 367)
Dane techniczne (str. 367)

Styki pomocnicze do wyłączników S 300, S 310, P 312, P 314, P 344, FRX 300

Styki pomocnicze PS 350, PS 351, PS 353 (zestyk przełączny) oraz PS 354 (podwójny zestyk przełączny) przeznaczone są do współpracy bezpośredniej z wyłącznikami S 300, S 310, P 312, P 314, P 344, P 302 i P 304.
PS 353 i PS 354 dają możliwość wyboru rodzaju wyzwalania (dźwignia włączająca, wyzwalacze wyłącznika) oraz wyposażone są w przycisk TEST.
Przeznaczone są do stosowania w obwodach sterowania i sygnalizacji.
5 A 250 V~ Kategoria pracy AC 15.

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy I_n	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	0073 50	5	0,5
1	0073 51	5	0,5
1	0073 53	5	0,5
1	0073 54	5	1

Wyzwalacze do wyłączników i rozłączników S 300, S 310, S 320, P 312, P 314, P 344, FRX 300

Wyzwalacze przeznaczone są do współpracy bezpośredniej z wyłącznikami S 300, S 310, P 312, P 314, P 344, P 302, P 304 i rozłącznikami FRX 300.

Napięciowe (wzrostowe)

Powodują wyłączenie aparatu po podaniu napięcia na cewkę wyzwalacza. Posiadają zestyk służący do:
- podania napięcia na cewkę wyzwalacza,
- sygnalizacji stanu wyzwalacza.

Czas wyłączenia < 20 ms.
Pobór mocy 127 VA.
Impedencja wewnętrzna 1640 Ω.
Temperatura pracy - 5°C do + 50°C.
Przekrój przewodów przyłączeniowych 2,5 mm².

Pak.	Nr ref.	Napięcie pracy [V]	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	0073 61	110…415 V~ 110…125 V⎓	1

Podnapięciowe z nastawianą zwłoką czasową 100-400 ms ± 10%

Powodują wyłączenie aparatu po zaniku napięcia na cewce wyzwalacza. Pobór mocy ~ 1 VA.

Pak.	Nr ref.		
1	0073 68	230 V~	1

Zdalne sterowanie wyłączników S 300, S 310, P 314, P 344

Dostosowane do współpracy z wyłącznikami nadprądowymi S 300, S 310 (I_n maks. wyłącznika 63 A), różnicowoprądowymi P 314 i P 344.
Po podaniu napięcia na aparat w kierunku załączenia (ON) następuje załączenie wyłącznika, po podaniu napięcia w kierunku wyłączenia (OFF) – jego wyłączenie.
Konstrukcja sterowania silnikowa.

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy I_n	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	0073 73	230 V~	3

Akcesoria pomocnicze

Pak.	Nr ref.	
2	0044 42	Blokada dźwigni załączającej
3	0044 43	Kłódka blokady dźwigni załączającej Ø 5
2	0044 44	Osłona wkrętu
6	0044 47	Wstawka separująca

Spacje

Przeznaczone do wypełnienia pustych przestrzeni podczas montażu aparatów modułowych i przeprowadzania przewodów. Spacje stanowią również doskonałą izolację termiczną pomiędzy montowanymi obok siebie wyłącznikami nadprądowymi, silnikowymi, stycznikami.

Pak.	Nr ref.	Szerokość w modułach 17,5 mm
10	0044 40	0,5
5	0044 41	1

Wyłączniki nadprądowe S 300 (str. 351)

Wyłączniki nadprądowe S 310 (str. 360)

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 (str. 383)

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym