Zajmowane miejsca		Prąd znamionowy[1] I_n A	Liczba biegunów	Stosowane do	Przekroje doprowadzeń Kabel Końcówka kabla	Przekroje doprowadzeń Przekroje doprowadzeń mm²	Przekroje doprowadzeń AWG/kcmil	Przekroje doprowadzeń Taśma miedziana liczba warstw x szer. x grubość warstwy mm	Przekroje doprowadzeń Szyna miedziana szer. x grubość mm	**Typ** Nr zam. Przy dostawie pojedynczej	Opak.	**Uwagi**
Poszerzenie podłączenia												
		max 1600	3-bieg.	NZM4, N(S)4	Końcówki kablowe Cu	4 x 300 6 x 95–240	4 x 600 6 x 000–500	max. (2x) 10 x 80 x 1,0	max. (2x) 80 x 10	**NZM4-XKV95** 281591	1 komplet	Zestaw zawiera części dla jednej strony (góra lub dół) wyłącznika 3- wzgl. 4-bieg. 5 otworów do np. 9 końcówek kablowych na fazę. Instalowane do wyłączników z podłączeniem na śrubę. W dostawie są płyty separacji międzyfazowej. Odstęp między osiami biegunów dla NZM4(-4)-XKV95: 95 mm Możliwość zainstalowania przekładnika prądowego o szerokości do 130 mm przy szerokości szyn 80 mm. Odstęp między osiami biegunów dla NZM4-XKV110: 107,5 mm Możliwość zainstalowania przekładnika prądowego o szerokości do 135 mm przy szerokości szyn 80 mm. Ostęp między osiami biegunów dla NZM4-4-XKV120: 122 mm Możliwość zainstalowania przekładnika prądowego o szerokości do 164 mm przy szerokości szyn 80 mm. Otwory 4 mm do podłączenia przewodów sterujących. Dla NZM4-XKV95 obowiązuje: istnieje otwór dla dużej osłony NZM4-XKSAV.
										NZM4-XKV110 281593		
		max 1600	4-bieg.	NZM4-4, N4-4						**NZM4-4-XKV95** 281592	1 komplet	
										NZM4-4-XKV120 281594		
z dwoma wystającymi bolcami												
		1600	3-bieg.	NZM4, N(S)4	Końcówki kablowe Cu	4 x 95-300	4 x 500	(2x) 10 x 80 x 1,0	(2x) 10 x 80	**NZM4-XKV95-2KB** 119861	1 komplet	Typ zawiera części na jedną stronę (na górę lub na dół) do 3-biegunowego łącznika. Wystające bolce do końcówek kabla do 4 x 300 mm² Instalowane do wyłączników z podłączeniem na śrubę. W dostawie są płyty separacji międzyfazowej, płyta izolacyjna i przyłącza przewodów sterujących.

Uwagi

[1] Dla prądu znamionowego obowiązuje: Wartości ustalono na podstawie IEC 60947 (norma aparatury łączeniowej), z reguły odnoszą się do maksymalnego podanego przekroju i służą jako orientacyjne.
Zawsze należy przestrzegać odnośnych norm projektowych.