Ekonomiczne zakończenie do przewodów BUS
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
Solidna budowa
Interfejsy standardowe



Automatyka

Czas montażu

Wymagana przestrzeń

Info
W pełni przemysłowy

Zakres zastosowania
Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Narzędziownie, warsztaty
Przemysł samochodowy

Budowa produktu
Wtyczka prosta M12 ze zintegrowanym rezystorem terminującym
Wtyczka prosta ekranowana M12 ze zintegrowanym rezystorem terminującym

Cechy produktu
Dla aplikacji DeviceNet oraz CANopen (Kodowanie standardowe A)
Dla aplikacji PROFIBUS (kodowania odwrotne B)

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
DeviceNet jest zastrzeżoną marką ODVA
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w specyfikacji technicznej.
Aby uzyskać informacje na temat oznaczeń typów magistrali lokalnych UNITRONIC®, należy odnieść się do tabeli T6.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kodowanie:	B - odwrotnie (PROFIBUS) A - CANopen/DeviceNet
Materiał styku:	CuSn
Stopień ochrony:	IP65/IP67/IP69K IP 67 (wersja ekranowana)
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	od -25°C do +90°C (wersja nieekranowana) od -40°C do +85°C (wersja ekranowana)

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Prąd nominalny IN [A]	Napięcie nominalne UN [V]	Kodowanie	Liczba styków	Jednostka dostawy (PU)
Dla aplikacji PROFIBUS (kodowania odwrotne B)						
22260722	AB-C4-M12MS-PB-TR	4	60	B - odwrotnie	4	5
Dla aplikacji PROFIBUS (kodowanie odwrotne B, gniazdo, wersja ekranowana)						
22261001	AB-C5-M12FS-PB-TR-SH	4	32	B - odwrotnie	4	1
Dla aplikacji DeviceNet oraz CANopen (Kodowanie standardowe A)						
22260766	AB-C5-M12MS-DN-TR	4	60	A-Standard	5	5

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone





PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.