Karta produktu
Parametry

LULC08
moduł komunikacyjny CANopen - dla TeSys U - 24 V DC



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	TeSys
Opis skrócony	LUL
Typ produktu	Moduł komunikacyjny
Kompatybilność produktu	LUCA LUCB LUCC LUCD LUCL LUCM

Parametry Uzupełniające

Główna funkcja dostępna	Moduł komunikacyjny
Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Strona przenia
Interfejs fizyczny	9-żyłowe żeńskie SUB-D
Typ magistrali	CANopen
Protokół portu komunikacyjnego	CAN2.0A CAN2.B
Adresowanie	1...127
Zużycie prądu	1.5 mAw 24 V DC 20...28 V
Wejście logiczne	Dodatniw 24 V DC - 7 mA
Czas odpowiedzi	10 ms +/- 30 % zmiana do stanu 1 10 ms +/- 30 % zmiana do stanu 0
Typ wjścia	Rezystancyjny
Liczba wyjść	1 2 dedykowany do działania cewki rozrusznika-sterownika
[Us] znamionowe napięcie zasilania	24 V DC
Prąd wyjściowy	<= 500 mA
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gL 2 A
Zdolność łączeniowa prądowa	0,5 mAw 24 V
Sygnalizacja lokalna	3 diody LED panel przedni
Rozstaw przyłączy	3,81 mm
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe 2 przewód 0,5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 0.25...0.34 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 0.14...0.75 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 0.14...0.5 mm² - sztywność kabla: sztywny - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 0.25...1 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 0.25...0.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 0.14...1 mm² - sztywność kabla: sztywny - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 0.14...1 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu
Skojarzny typ kabla	AWG 26...AWG 16
Moment dokręcania	0.2...0.25 N.m - ze śrubokrętem 2,5 mm

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko pracy

Normy	CIADS-301 V4.02 DR 303-2
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...55 °C

Gwarancja

Period	18 months