ZI 11÷14 STABILIZATORY IMPULSOWE



Typ	Napięcie wejścia	Napięcie. wyj.	Prąd
ZI-11	8÷28V AC / 12÷37V DC	5V DC	3A
ZI-12	12÷28V AC / 16÷37V DC	12V DC	3A
ZI-13	18÷28V AC / 22÷37V DC	18V DC	3A
ZI-14	24÷28V AC / 28÷37V DC	24V DC	3A


napięcie wejściowe	10÷28V AC/DC
prąd wyjściowy	3A
ograniczenie prądowe	Imax=110% Iwyj
minimalne obciążenie	0%
częstotliwość kluczowania	52KHz
temperatura pracy	-10÷40°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary	3 moduły (52,5mm)
waga	150g
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

ZI-60-24 / ZI-120-24 / ZI-240-24 IMPULSOWE ZASILACZE PRZEMYSŁOWE



zasilanie	90÷264V AC/120÷370V DC
napięcie wyjściowe	24V DC
częstotliwość	47÷63Hz
minimalne obciążenie	0%
napięcie przebicia WE->WY	3kV
przeciążenie	105%I/3min.
chłodzenie	powietrzne grawitacyjne
zabezpieczenia	zwarciowe/przeciążeniowe przepięciowe/temperaturowe
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja przeciążenia/przepięcia	LED czerwona
temperatura pracy	-10÷70°C
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

Typ	Moc [W]	Prąd [A]	Regulacja wyj. [V]	Sprawność [%]	Wymiary [mm]	Waga [g]
ZI-60-24	60	2,5	22÷27V	84	130×50×90	485
ZI-120-24	120	5,0	22÷28V	87	130×75×90	630
ZI-240-24	240	10,0	22÷28V	86	130×110×90	1040



TR-08 / TR-12 / TR-24 TRANSFORMATORY SIECIOWE

PRZEZNACZENIE

Służą do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które nie wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci.



Typ	Napięcie wyj.	Prąd	Moc
TR-08	8V	1A	8VA
TR-12	12V	0,66A	8VA
TR-24	24V	0,5A	12VA

napięcie wejściowe	230V AC
sprawność	85%
temperatura pracy	-10÷40°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary	
TR-08	2 moduły (35mm)
TR-12	3 moduły (52,5mm)
TR-24	3 moduły (52,5mm)
waga	
TR-08	271g
TR-12	325g
TR-24	433g
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

UWAGA!

W układ transformatora włączony jest pozystor PTC jako zabezpieczenie nadprądowe.