Karta produktu
Parametry

BMXNOE0110
moduł Ethernet M340 - karta pamięci flash - RAM wewn. 16 Mb - 1 x RJ45 10/100



Główny

Rodzina produktów	Platforma automatyzacji Modicon M340
Typ produktu lub komponentu	Moduł sieci Ethernet TCP/IP
Połączenie typu zintegrowanego	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 skrętka rozwiązania Transparent Ready klasa C30
Działanie ochronne	TC

Uzupełnienie

CONCEPT	Gotowość trybu Transparent
Obsługa komunikacji	Dane globalne Ethernet TCP/IP Administrator sieci SNMP Ethernet TCP/IP Edytor danych (przez komputer PC, przenośny PC lub PDA) Ethernet TCP/IP Komunikaty TCP Modbus Ethernet TCP/IP Konfigurowalne za pomocą serwera sieciowego Ethernet TCP/IP Przeziernik racka Ethernet TCP/IP Serwer FDR Ethernet TCP/IP Skanowanie Wej/Wyj Ethernet TCP/IP Usługa sieciowa SOAP XML (serwer) Ethernet TCP/IP Zarządzanie szerokością pasma Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Opis pamięci	Dostarczona karta pamięci Flash (BMXRWSC016M) zapisywanie aplikacji Dostarczona karta pamięci Flash (BMXRWSC016M) aktywacja standardowego serwera sieciowego Wewnętrzna pamięć RAM 16000 kB rozmiar strony sieci web użytkownika
Dostawa/Zasilanie	Zasilacz wewnętrzny na stojak
Oznaczenie	CE
Sygnalizacja lokalna	1 LED zielony aktywność w sieci Ethernet (ETH ACT) 1 LED zielony stan sieci Ethernet (ETH STS) 1 LED RED prędkość przesyłu (ETH 100) 1 LED zielony praca procesora (RUN) 1 LED RED procesor lub awaria systemu (ERR) 1 LED RED uszkodzenie karty pamięci (CARD ERR)
Typ sterowania	Przycisk KASOWANIE zimny restart
Zużycie prądu	90 mA 24 V DC
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko

Temepratura otoczenia dla pracy	0...60 °C
Wilgotność względna	10...95 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20
Normy	CSA 22-2 nr 142 CSA C22.2 nr 213 klasa 1 dział 2 EN 61131-2 IEC 61131-2 UL 508
RoHS EUR conformity date	0805
RoHS EUR status	Compliant

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Gwarancja kontraktowa

Period	18 miesięcy