Karta produktu
Parametry

VW3A3616
Ethernet TCP/IP karta komunikacyjna



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Karta komunikacyjna

Parametry Uzupełniające

Kompatybilność rodziny	Altivar 32 Lexium 32
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet/IP Modbus TCP
Połączenie elektryczne	1 złącze RJ45 Modbus TCP 1 złącze RJ45 Ethernet/IP
Prędkość transmisji	10/100 Mbps
Adresowanie	Ręczne ustawianie adresów IP, BOOTP lub DHCP
Tryb wymiany	Pół duplex i pełny duplex
Obsługa komunikacji	Stały monitorin komunikacji rogulowany przez skaner Ethernet IP (Master) dla Ethernet IP Hierarchia Master/Slave napęd ODVA AC i profil CiA 402 dla Ethernet IP Agent SNMP dla Ethernet IP Monitorowanie komunikacji dla Modbus TCP WE/WY skanera: czytaj/zapisz, maksylanie 6 słów dla Modbus TCP Diagnostyka (08) dla Modbus TCP Identyfikacja urządzenia odczytującego (43) dla Modbus TCP Odczyt/Zapis wielu rejestrów (23) dla Modbus TCP Wiele rejestrów zapisywania (16), maksymalnie 63 słowa dla Modbus TCP Zapisz pojedynczy rejestr(06) dla Modbus TCP Rejestry odczytu wejścia (04), maksymalnie 63 słowa dla Modbus TCP Rejestry odczytywania (03), maksymalnie 63 słowa dla Modbus TCP Czynnik FDR dla Ethernet IP/Modbus TCP Do 8 łącz (z tym łącza Modbus TCP/Ethernet IP) dla Ethernet IP/Modbus TCP
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony serwer HTTP
Usługi sieciowe	Monitor napędu Parametry napędu Konfiguracja skanera sieci Ethernet/IP Konfiguracja sieci Ethernet/IP Statystki sieci Ethernet Statystyka komunikatów Bezpieczeństwo
Typ wyświetlacza	1 LED dla aktywnosc portu Modbus TCP 1 LED dla aktywność portu sieci Ethernet 1 LED dla NS (Stan Sieci) 1 LED dla MS (stan modułu)
Masa produktu	0.3 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0936 - Schneider Electric declaration of conformity

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Gwarancja

Period	18 miesiecy