

# Faserail; 3Ph; 16qmm; vork

| | |
|---|---|
| **Type** | **Z-GV-16/3P-3TE/6** |
| **Artikel nr.** | **267511** |
| **Catalog No.** | **Z-GV-16/3P-3TE/6** |

Powering Business Worldwide

## Technische gegevens ETIM 6.0

Laagspannings schakelapparaten (EG000017) / Kamrail (EC000215)

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Phase busbar (ecl@ss8.1-27-37-13-06 [ACN992008])

| | | |
|---|---|---|
| Aantal fasen | | 3 |
| Aantal polen | | 3 |
| Geschikt voor aantal apparaten | | 0 |
| Delingsmaat | mm | 0 |
| Doorsnede | $mm^2$ | 16 |
| Lengte | mm | 108 |
| Aantal delingseenheden | | 3 |
| Nom. continustroom Iu | A | 80 |
| Uitvoering elektrische aansluiting | | Gabel |
| Geïsoleerd | | Ja |
| Toegekende stootspanning | kV | 4 |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | kA | 0 |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue | V | 500 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw | kA | 0 |
| Geschikt voor apparaten met nulgeleider | | Nein |
| Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar | | Nein |


© 11/2015 by Eaton Industries GmbH