Karta produktu
Parametry

LX1FL220
cewka LX1FL - TeSys F - 220...240 V AC 40/400Hz



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	TeSys
Typ produktu	Cewka stycznika
Opis skrócony	LX1FL
Rodzaj napięcia sterującego	AC 40...400 Hz
Wartość napięcia sterującego	220...240 V AC 40...400 Hz
Średnie rezystancja	730 om trzymanie przy 20 °C 25,5 Ω rozruch przy 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego	3,35 H
Kompatybilność produktu	LC1F630 LC1F1250
Czas pracy	40...80 ms CLOSING 100...200 ms otwieranie
Wytrzymałość mechaniczna	5 Mcykli
Częstość łączeń	1200 cykl/h przy <= 55 °C

Parametry Uzupełniające

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	0,25...0,5 Uc przy 55 °C zniknięcie, odcięcie 40...400 Hz 0.85...1.1 Uc przy 55 °C eksploatacyjny 40...400 Hz
Pobór mocy przyciąganie w VA	1650 VA przy 20 °C (cos φ 0.9) 40...400 Hz
Pobór mocy trzymanie w VA	22 VA przy 20 °C (cos φ 0.3) 40...400 Hz
Rozpraszanie ciepła	20 W przy 40...400 Hz

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla pracy	> -5...55°C
Masa produktu	1.5 kg

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.