Styczniki serii HN

Symbol	Prąd znamionowy (A) 380V AC3	Prąd znamionowy cieplny (A) Ith	Styki pomocnicze	Maksymalna moc robocza (kW) 220-240V	380-415V	660V	Ilość w opak.
HN0601N*	6	20	1 NC	1,5	3	4	1
HN0610N*	6	20	1 NO	1,5	3	4	1
HN0901N*	9	20	1 NC	2,2	4	4,5	1
HN0910N*	9	20	1 NO	2,2	4	4,5	1
HN1301N*	13	20	1 NC	3,2	6	6,5	1
HN1310N*	13	20	1 NO	3,2	6	6,5	1
HN1701N*	17	30	1 NC	4	7,5	8,5	1
HN1710N*	17	30	1 NO	4	7,5	8,5	1
HN2501N*	25	30	1 NC	6	11	12,5	1
HN2510N*	25	30	1 NO	6	11	12,5	1
HN33N*	33	45		7,5	15	18,5	1
HN40N*	40	45		11	22	30	1
HN46N*	46	60		15	22	25	1
HN55N*	55	65		17	30	33	1
HN65N*	65	80		18,5	35	45	1

Nowość



HN0601NU



HN0901NU



HN1301NU



HN40NU



HN65NU

Akcesoria

Symbol	Opis	Rodzaj styków	Ilość w opak.
HNMK1	blokada mechaniczna (9-13A)		1
HNYU04	styki pomocnicze do montażu od góry (9-65A)	4 NC	1
HNYU40	styki pomocnicze do montażu od góry (9-65A)	4 NO	1
HNYU13	styki pomocnicze do montażu od góry (9-65A)	1 NO + 3 NC	1
HNYU31	styki pomocnicze do montażu od góry (9-65A)	3 NO + 1 NC	1
HNYU22	styki pomocnicze do montażu od góry (9-65A)	2 NO + 2 NC	1
HNYU20	styki pomocnicze do montażu od góry (9-65A)	2 NO	1
HNYU02	styki pomocnicze do montażu od góry (9-65A)	2 NC	1
HNYU11	styki pomocnicze do montażu od góry (9-65A)	1 NO + 1 NC	1
HNYYB11	styki pomocnicze do montażu bocznego (17-65A)	1 NO + 1 NC	5



HNMK1



HNYU22



HNYYB11

Cewki

Symbol	Typ	Ilość w opak.
IH13*	Rozmiar 1 (9-13 A)	1
IH25*	Rozmiar 2,3 (17-65A)	1

* Proszę wybrać napięcie cewki przez oznaczenie stycznika właściwą literą z tabeli.



IH13U

Kod	Napięcie
B	*440V / 50 HZ*
C	*366V / 50 HZ*
O	*110-115V / 50-60 HZ*
F	*24V / 50-60 HZ*
G	*48V / 50HZ*
U	*220-230V / 50-60 HZ*
W	*380-400V / 50-60 HZ*
X	*220-240V / 50 HZ*
Z	*480-500V / 50 HZ*