

TF42



DB42



TF42 + DB42

**Przekaźniki termiczne TF42 do styczników AF09...AF38 - klasa wyzwalania 10**

| Zakres nastaw<br>A | Zabezpieczenie zwarciowe, typ wkładki bezpiecznikowej | Typ | Nr zamówieniowy |
|---|---|---|---|
| 0,10...0,13 | 0,5 A, T | TF42-0.13 | 1SAZ721201R1005 |
| 0,13...0,17 | 1,0 A, T | TF42-0.17 | 1SAZ721201R1008 |
| 0,17...0,23 | 1,0 A, T | TF42-0.23 | 1SAZ721201R1009 |
| 0,23...0,31 | 1,0 A, T | TF42-0.31 | 1SAZ721201R1013 |
| 0,31...0,41 | 2,0 A, gG | TF42-0.41 | 1SAZ721201R1014 |
| 0,41...0,55 | 2,0 A, gG | TF42-0.55 | 1SAZ721201R1017 |
| 0,55...0,74 | 4,0 A, gG | TF42-0.74 | 1SAZ721201R1021 |
| 0,74...1,00 | 6,0 A, gG | TF42-1.0 | 1SAZ721201R1023 |
| 1,00...1,30 | 6,0 A, gG | TF42-1.3 | 1SAZ721201R1025 |
| 1,30...1,70 | 10,0 A, gG | TF42-1.7 | 1SAZ721201R1028 |
| 1,70...2,30 | 10,0 A, gG | TF42-2.3 | 1SAZ721201R1031 |
| 2,30...3,10 | 10,0 A, gG | TF42-3.1 | 1SAZ721201R1033 |
| 3,10...4,20 | 20,0 A, gG | TF42-4.2 | 1SAZ721201R1035 |
| 4,20...5,70 | 20,0 A, gG | TF42-5.7 | 1SAZ721201R1038 |
| 5,70...7,60 | 35,0 A, gG | TF42-7.6 | 1SAZ721201R1040 |
| 7,60...10,0 | 35,0 A, gG | TF42-10 | 1SAZ721201R1043 |
| 10,0...13,0 | 40,0 A, gG | TF42-13 | 1SAZ721201R1045 |
| 13,0...16,0 | 40,0 A, gG | TF42-16 | 1SAZ721201R1047 |
| 16,0...20,0 | 63,0 A, gG | TF42-20 | 1SAZ721201R1049 |
| 20,0...24,0 | 63,0 A, gG | TF42-24 | 1SAZ721201R1051 |
| 24,0...29,0 | 63,0 A, gG | TF42-29 | 1SAZ721201R1052 |
| 29,0...35,0 | 80,0 A, gG | TF42-35 | 1SAZ721201R1053 |
| 35,0...38,0/40,0 | 80,0 A, gG | TF42-38 | 1SAZ721201R1055 |

| Do przekaźników przeciążeniowych termicznych<br>A | Opis | Typ | Kod zamówieniowy |
|---|---|---|---|
| TF42 | Zestaw montażowy | DB42 | 1SAZ701902R0001 |