AR 111 LED

LED technology

HIGH Lumen


ALU + PC

40° proffesional & home use

MUST have



AR-111 LED SL



12V DC

11

≥15000

11 - 66

A+

900

11 kWh/1000h

G53

40

25000

Kanlux

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam

AR-111 LED SL/WW/SR	22962	2700
AR-111 LED SL/CW/SR	22963	6500
AR-111 LED SL/WW/W	22960	2700
AR-111 LED SL/CW/W	22961	6500

Dla zapewnienia poprawnej pracy lamp należy zastosować zasilacz LED o mocy min. 2 x większej niż przewidziane obciążenie obwodu To ensure smooth lamp operation, use an LED power supply with power which is at least 2x greater than the intended circuit load Для обеспечения правильной работы ламп следует применять светодиодный блок питания с мощностью мин. 2 x большей чем предусмотренная нагрузка в цепи	Zasilacz elektroniczny LED/ Electronic transformer LED/ Захранващо устройство LED	Maksymalna ilość AR-111 obsługiwanych przez zasilacz/ Maximum number of AR-111 lights used with one power supply/ Максимальное количество AR-111 обслуживаемых зарядным устройством
	TRETO LED 30W (07800)	1
	DRIFT LED 0-30W (18041)	1
	DRIFT LED 3-18W (08550)	1
	TRETO LED2x30W (07801)	3
	DUPLO LED 100W (19380)	7
	DAZI LED 100W (22080)	7
	DAZI LED 150W (22081)	10

ES 111 LED

LED technology


HIGH Lumen

ALU + PC

40° proffesional & home use



ES-111 LED SL



220-240V~ 50/60Hz

11

≥15000

11 - 66

A+

900

11 kWh/1000h

GU10

40

25000

Kanlux

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam

ES-111 LED SL/WW/SR	22972	2700
ES-111 LED SL/CW/SR	22973	6500
ES-111 LED SL/WW/W	22970	2700
ES-111 LED SL/CW/W	22971	6500