Dane produktu
Charakterystyki

A9A26948
Wyzwalacz napięciowy — iMX+OF — 12..24 V AC



Główne

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ
Skrócona nazwa urządzenia	IMX+OF
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[Ie] znamionowy prąd pracy	AC-12: 6 A przy 12 V AC - 50 Hz AC-12: 6 A przy 24 V AC - 50 Hz DC-12: 6 A przy 12 V DC DC-12: 6 A przy 24 V DC
Wartość napięcia sterującego	12 V AC 50/60 Hz 12 V DC 24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
9 mm szerokość	2
Zgodność produktu	IC60 IID Pojedynczy zacisk Zacisk podwójny ISW-NA IDPN Vigi ARA RCA

Uzupełnienie

Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość	18 mm
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk klamrowy 2 kabel (kable) 2.5 mm² giętki z końcówka przewodu Zacisk klamrowy 1 kabel (kable) 6 mm² sztywny Zacisk klamrowy 2 kabel (kable) 2.5 mm² sztywny Zacisk klamrowy 1 kabel (kable) 4 mm² giętki
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko

normy	EN/IEC 60947-5-1
tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
wilgotność względna	95 % w 55 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 1216 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Okres	18 miesięcy