Tabela doboru - czteropolowe rozłączniki izolacyjne

Typ czteropolowy ❶	Prąd umowny cieplny Ith	Znamionowy prąd roboczy Ie		Przełączanie bezpośredn.	Wersja ze sprzęgłem		Trzpienie do wersji ze sprzęgłem, ostatnie 3 cyfry kodu GEX… wskazują długość w mm			Styki pomocnicze 1NO/1NC	Typ wkładki bezpiecznik.	Osłony torów głównych do:	
													
	AC21A (≤500V)	AC23A (≤400V)	AC23A (≤500V)	Czarne	Czarne	Żółto/czerw.		Przekrój trzpienia	Maks. głębokość szafy			Linia	Obciążenie
Kod zamówienia	[A]	[A]	[A]	Kod zamówienia	Kod zamów.	Kod zamów.	Kod zamówienia	□	[mm]	Kod zamówienia		Kod zamówienia	Kod zamówienia
Rozłączniki izolacyjne.													
GE0160 T4P ❷	160	160	125	**GEX65D**	**GAX66B**	**GAX66**	**GAX7150A ❺**	7mm	214	**GEX1011**	—	❷	❷
GE0160 T4	160	160	125				**GAX7200A ❺**		264			**GEX8101**	**GEX8101**
GE0200 T4	200	160	125				**GAX7300A ❺**		364				
GE0250 T4 ❸	250 ❸	160	125										
GE0251 T4	250	250	200	**GEX66ND**	**GEX66NB**	**GEX66N**	**GEX7227N**	10mm	267			**GEX8111**	**GEX8111**
GE0315 T4	315	315	250				**GEX7375N**		415				
GE0400 T4	400	400	315				**GEX7536N**		576				
GE0500 T4	500	500	400	**GEX67ND**	**GEX67NB**	**GEX67N**	**GEX7195N**	14mm	251			**GEX8121**	**GEX8121**
GE0630 T4	630	630	500				**GEX7345N**		401				
GE0800 T4	800	800	500				**GEX7535N**		591				
GE1000 T4	1000	1000	800	**GEX68ND**	**GEX68NB**	**GEX68N**			267			**GEX8131**	**GEX8131**
GE1250 T4	1250	1000	800						417				
									607				
GE1600 T4	1600	1000	900				**GEX7239N**	14mm	399			**GEX8141**	**GEX8141**
							GEX7485N		645				
Rozłączniki izolacyjne do wkładek bezpiecznikowych typu NFC.													
GE0050 FT4 ❹	50	50	50	**GEX61D**	**GEX61NB**	**GEX61N**	**GEX7162N**	7mm	192	**GEX1011N**	14x51	❹	❹
GE0125 FT4 ❹	125	125	125				**GEX7250N**		265		22x58		
							GEX7387N		402				
Rozłączniki izolacyjne do wkładek bezpiecznikowych typu NH.													
GE0160 NT4	160	160	125	**GEX61D**	**GEX61NB**	**GEX61N**	**GEX7162N**	7mm	192	**GEX1011N**	00	**GEX8203**	**GEX8203**
							GEX7250N		265				
							GEX7387N		402				
GE0161 NT4	160	160	160	**GEX62D**	**GEX66NB**	**GEX66N**	**GEX7227N**	10mm	302	**GEX1011**	0	**GEX8213**	**GEX8213**
							GEX7375N		450				
							GEX7536N		611				
GE0250 NT4	250	250	250	**GEX63D**	**GEX67NB**	**GEX67N**	**GEX7195N**	14mm	271		1	**GEX8223**	**GEX8223**
GE0400 NT4	400	400	400				**GEX7345N**		421		2		
							GEX7535N		611				
GE0630 NT4	630	630	630	**GEX64D**	**GEX68NB**	**GEX68N**			285		3	**GEX8233**	**GEX8233**
GE0800 NT4	800	630	630						435				
									625				
Rozłączniki izolacyjne do wkładek bezpiecznikowych typu BS.													
GE0160 BT4	160	160	160	**GEX62D**	**GEX66NB**	**GEX66N**	**GEX7227N**	10mm	302	**GEX1011**	A4	**GEX8213**	**GEX8213**
GE0200 BT4	200	200	200				**GEX7375N**		450		B1-B2		
GE0250 BT4	250	250	250				**GEX7536N**		611				
GE0315 BT4	315	315	315	**GEX63D**	**GEX67NB**	**GEX67N**	**GEX7195N**	14mm	271		B1-B2-B3	**GEX8223**	**GEX8223**
GE0400 BT4	400	400	400				**GEX7345N**		421		B1-B2-B3-B4		
							GEX7535N		611				
GE0630 BT4	630	630	630	**GEX64D**	**GEX68NB**	**GEX68N**			285		C1-C2	**GEX8233**	**GEX8233**
GE0800 BT4	800	630	630						435		C1-C2-C3		
									625				

❶ Nie można zastosować napędu elektrycznego.
❷ Standardowo dostarczane w wersji IP20; stopień ochrony gwarantowany dla przewodów o maksymalnym przekroju 95mm². Możliwy montaż na szynie 35mm przy użyciu zestawu GEX89 00; zobacz strona 11-19.
❸ 250A Ith; 200A AC21A ≤500V.
❹ Standardowo dostarczane w wersji IP20; stopień ochrony gwarantowany dla przewodów o maksymalnym przekroju 35mm² dla GE050FT4 oraz 95 mm² dla GE0125FT4
❺ Długość pokrętła dla typu GAX7150A to 186mm, dla typu GAX7200A to 236mm i typu GAX7300A to 336mm.