Mechanizmy Valena™ IN'MATIC

łączniki automatyczne, łączniki hotelowe, mechanizmy roletowe, oświetlenie przeszkodowe


7521 78 + 7543 01


7520 29 + 7551 45 + 7543 01


7520 70 + 7521 79 + 7544 01


7520 70 + 7521 80 + 7543 01


7520 25 + 7551 60 + 7543 01


0898 06


7520 25 + 7551 62 + 7543 91

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów.
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

Pak.	Nr ref.	**Łączniki automatyczne - 230 V~**
		Wszystkie łączniki są kompatybilne z lampami LED i CFL. Kąt detekcji 180°. Pole detekcji 8 m. Zintegrowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przetężeniowe.
1	7520 70	**Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego**  Dopuszczalne obciążenie: – 3 – 100 W* dla lamp LED, – 3 – 100 W* dla świetlówek kompaktowych CFL, – 3 – 250 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych CFL, halogenów, lamp fluorescencyjnych z balastem ferromagnetycznym lub elektronicznym, – 3 – 250 W dla lamp żarowych i halogenowych. * Jeżeli w tym samym obwodzie zainstalowanych jest kilka łączników to minimalna wartość obciążenia wzrasta (szczegóły w instrukcji technicznej). Maksymalnie można połączyć równolegle 3 łączniki. Opóźnienie od 10 s do 10 min. Poziom jasności od 5 do 1275 luksów. Pobór mocy w stanie czuwania: 0,02 W.
1	7520 73	**Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym**  Dopuszczalne obciążenie: – 0 – 50 W dla lamp LED, – 0 – 50 W dla świetlówek kompaktowych CFL, – 0 – 200 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych CFL, halogenów, – 0 – 150 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem ferromagnetycznym lub elektronicznym, – 0 – 400 W dla lamp żarowych i halogenowych. Możliwa instalacja tylko jednego łącznika w obwodzie. Brak możliwości ręcznego sterowania za pomocą przycisku. Opóźnienie regulowane od 10 s do 10 min. Nastawa poziomu jasności regulowana w zakresie od 5 do 1275 luksów. Pobór mocy w stanie czuwania: 0,55 W.

Pak.	Nr ref.	**Oświetlenie przeszkodowe**
		Dostarczany z plakietką. Zaciski śrubowe. Łącznik wykrywa ruch i załącza oświetlenie drogi przejścia. Kąt detekcji 180°. Pole detekcji 6 m. Oświetlenie LED. Mechanizm posiada funkcję generującą sygnał dźwiękowy, którą można wyłączyć.
1	7521 78	 ☐ Biały
1	7522 78	☐ Kremowy
1	7523 78	☐ Aluminium

Pak.	Nr ref.	**Mechanizmy sterowania roletami**
		Zaciski automatyczne
1	7520 29	**Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami 10 AX - 250 V~**  Do bezpośredniego sterowania silnikiem. Sterowanie roletami, markizami itp.
1	7520 20	**Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami 6 A - 250 V~**  Do bezpośredniego sterowania silnikiem. Sterowanie roletami, markizami itp.
1	7520 30	**Przycisk do pośredniego sterowania roletami 6 A - 250 V~**  Do sterowania poprzez układ elektroniczny rolety.

Pak.	Nr ref.	**Łączniki hotelowe na kartę**
1	7520 25	**Łącznik hotelowy elektroniczny**  Zaciski śrubowe. Załączenie przez włożenie karty. Przykład zastosowania: zasilanie w pokoju hotelowym jest włączone tylko wtedy gdy karta hotelowa umieszczona jest u uchwycie. Zasilanie: 230 V~ Mechanizm z opóźnieniem wyłączenia 30 s od momentu wyjęcia karty. Do stosowania z kartą nr ref. 0898 06. Maksymalna szerokość karty 54 mm. Kartę należy zamawiać oddzielnie.
1	0898 06	**Karta hotelowa z uchwytem etykiety**  Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref. 7520 25. Posiada uchwyt etykiety w kolorze przydymionym. Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 98 [mm]. Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 [mm].

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.