www.produktnet.pl

Dane produktu
Charakterystyki

KNB25CF5
Kaseta odpływowa bezpiecznik NF 10x38mm 3L+N+PE 25A



Główne

Gama produktów	Canalis
Zgodność gamy	Canalis KN
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Zgodność produktu	Canalis KN busbar trunking z wymienny outlets
Prąd znamionowy [Ie]	25 A w 35 °C
Typ bezpiecznika	Fuse isolator : for aM cylindryczny bezpiecznik, size 10 x 38 mm - 0...25 A - conforming to NF standard Fuse isolator : for gG cylindryczny bezpiecznik, size 10 x 38 mm - 0...20 A - conforming to NF standard
Dostarczane wyposażenie	Fuse do osobnego zamówienia Fuse do osobnego zamówienia Zacisk kablowy
Sposób montażu	Wymienny ze stałą polaryzacją
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+N+PE 3L+PE

Uzupełnienie

Zastosowanie urządzenia	Rozdział małej mocy
[Ue] znamionowe napięcie pracy	230...500 V w zależności od urządzenia ochronnego
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4,6 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V w zależności od urządzenia ochronnego
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przyłącza elektryczne	Złączka kablowa z zaciskiem - cable : 6 mm² giętki Złączka kablowa z zaciskiem - cable : 10 mm² sztywny
Bok z otwieranymi drzwiami	Przód
Tryb rozłączenia jednostki odpływowej	Przez wyciągnięcie
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Kolor	Biały RAL 9001
Szerokość	103 mm
Głębokość	48,8 mm
Wysokość	161 mm
Masa produktu	0,38 kg

Środowisko

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 1012 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy