Czujnik ruchu wpuszczany

CR-5



Przeznaczenie

- Czujnik ruchu wpuszczany przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Załącza oraz rozłącza obwody elektryczne bez dodatkowych urządzeń (przełączniki, rozłączniki itp.).
- Możliwe zastosowanie w biurach, domach, budynkach użyteczności publicznej itp.


Charakterystyka

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Regulowany zasięg wykrywania ruchu do 6 m.
- Kąt działania czujnika 360^0.
- Regulacja czasu pracy od 10 sek. do 7 min.
- Obciążenie do 1200 W oraz 300 W świetlówki energooszczędne.
- Wysokość montażu od 2,2 m do 4 m.
- Praca w temperaturach od 0^{0}C do + 40^{0}C.
- Szybkość załączenia podczas wykrycia ruchu 0,6-1,5 m/s.
- Regulacja czułości zmierzchowej.
- Czujnik współpracuje ze świetlówkami energooszczędnymi.
- Pobór mocy 0,45 W podczas pracy, podczas czuwania 0,1 W.


Zalety

- Łatwy montaż.
- Prosta obsługa.
- Niezawodność w działaniu.
- Małe gabaryty.
- Duży wachlarz regulacji parametrów.


Indeks	Model	Kolor	Zakres wykrywania ruchu	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
CR-CR5000-00	CR-5	biały	360^0	tworzywo	220-240 V AC 50-60 Hz	0,10 kg	0,14 kg	5908231308115




wymiary czujnika




wymiary opakowania





Potencjometry regulacji parametrów:
1. Czas pracy.
2. Czułość zmierzchowa.



3. Łatwy montaż za pomocą klipsów montażowych.



4. Małe gabaryty.