Kontroler LED RGB

LD-KONMINI-RGB



Przeznaczenie:

- Kontroler LED RGB przeznaczony jest do sterowania źródłami światła typu LED RGB (włączanie i wyłączanie, przyciemnianie i rozjaśnianie, a także zmiana barwy światła).
- Za pomocą pilota dołączonego do zestawu ustawiamy do 16 różnych kolorów świecenia oraz 4 programy sekwencyjne (zdj. nr.2).
- Do kontrolera podłączamy źródła światła LED RGB o łącznej mocy 72W.

Charakterystyka:

- Zasilanie 12V DC.
- Stopień ochrony IP 20.
- Maksymalna moc na wyjściu 72W.
- Praca w temperaturze od -20°C do +45°C.
- Napięcie na wyjściu 12V DC.
- W zestawie pilot (wymiary: 48/90/7 - dł./szer./wys.).
- Prąd wyjściowy 6A.
- Zasięg nadajnika IR (podczerwień) do 10 m.
- Bateria litowa CR2025 do pilota.

Zalety:

- Sterowanie jednym pilotem wieloma kontrolerami.
- Niezawodność w działaniu.
- Prosta obsługa.

Uwagi:

- Przy montażu taśm LED RGB należy pamiętać aby kierunek ich montowania był taki sam dla każdego sąsiedniego paska pod względem ustawienia kolorów diod RGB.

Indeks	Model	Kolor	Moc	Zasilanie	Waga netto	Barwa światła	Kod EAN
LD-KONMINI-RGB	RGB	biały	72 W	DC 12 V	0,04 kg	0,09 kg	5908231384676





12VDC IP20

1) Pilot



a) wybór koloru
b) dostosowanie jasności
c) włączanie/ wyłączanie
d) wybór schematu kolorystycznego:
- flash
  szybka skokowa zmiana kolorów (przeskok z jednego koloru na drugi)
- strobe
  skokowa zmiana kolorów (trzy krótkie mignięcia danego koloru - zmiana)
- fade
  płynna zmiana kolorów (przejście na inny kolor poprzez odcienie)
- smooth
  powolna płynna zmiana kolorów (przejście na inny kolor poprzez odcienie)

2.Do zasilania taśm LED RGB niezbędny jest specjalny transformator LED.
W naszej ofercie posiadamy transformatory o mocy 6 W, 12 W, 15 W, 30 W, 50 W, 145 W, 350 W oraz transformatory wodoodporne o mocy 5 W, 20 W, 36 W, 60 W.
Oferta jest w trakcie rozszerzania o kolejne transformatory.



