# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# EPH3000169
## Asfora - Gniazdo pojedyncze 2P bez ramki brąz



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Asfora |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo pojedyńcze |
| Opis standardu gniazda zasilającego | Bez styku uziemienia |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2P |
| Prezentacja urządzenia | Bez ramki |
| Odcień koloru | Brąz metaliczny |
| Sposób pakowania | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Sposób montaż urządzenia | Podtynkowy |
| Zakres mocy | 3680 W |
| Prąd znamionowy | 16 A 250 V prąd przemienny (AC) |
| Przyłącza - zaciski | Zaciski samozaciskowe |
| Liczba kabli | 2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm² |
| Sztywność kabla | Giętki<br>Sztywny |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 12 mm |
| Materiał | ASA + PC : płyta środkowa |
| Wykończenie powierzchni | Malowane |
| Materiał przewodnika | Miedź |
| Sposób mocowania | Pazury 54...72 mm |
| Wysokość | 71 mm |
| Szerokość | 71 mm |
| Głębokość | 42 mm |
| Głębokość wystawania | 10 mm |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 |
| Masa produktu | 0.074 kg |

### Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60884-1 |
| Certyfikaty produktu | Aenor<br>B<br>TSE<br>UKR<br>GOST-R |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt nieoznaczony jako Green Premium |
| RoHS (kod daty: RRTT) | Zgodny - od 1642 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity |
| REACh | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.