Rozg.F: GN-3GN SP13 DigiSat 5-2400MHz



Kod: **77-216#**

Kod kreskowy: 5900804062707

Rozga��nik s�u�y do rozga��ziania sygna�ów radiowych i telewizyjnych w instalacjach antenowych zbiorowych oraz indywidualnych. Umo�liwia on przej�cie sygna�ów z jednego przewodu wspó�osiowego na 3 przewody, przy zachowaniu równomiernego podzia�u mocy. Rozga��nik mo�e by wykorzystywany zamiast gniazda abonenckiego ko�cowego, w przypadku gdy abonent chce pod��czy 3 odbiorniki TV.
Rozga��niki przeznaczone s do eksploatacji w pomieszczeniach zamkni�tych. Uk�ady elektroniczne rozga��ników wykonane s technik monta�u powierzchniowego i zamkni�te w korpusie w formie prostopad�o�cianu, odlewanym ze stopów cynku. Korpus zapewnia najwy�sz skuteczno�� ekranowania oraz odporno�� mechaniczn.

- Przej�cie zasilania: 24V 0.8A (max)
- wspó�czynnik przesiewania: 5-2400MHz = 100dB
- Pod��czenie wej�cie/wyj�cia: gniazda typu F
- Impedancja 75 ohm
- Obudowa cynkowa, odlewana pod ci�nieniem, ocynowana
- Bardzo skuteczne ekranowanie

SPECYFIKACJA:

Zakres 5-40MHz
- T�umienie przelotowe: <7.5dB
- Separacja wyj��: >22dB
- Sygna zwrotny: >10dB

Zakres 40-1000MHz
- T�umienie przelotowe: <8.0dB
- Separacja wyj��: >20dB
- Sygna zwrotny: >12dB

Zakres 1000-1750MHz
- T�umienie przelotowe: <9.5dB
- Separacja wyj��: >20dB
- Sygna zwrotny: >12dB

Zakres 1750-2400MHz
- T�umienie przelotowe: <10.5dB
- Separacja wyj��: >20dB
- Sygna zwrotny: >10dB